

製品の説明と仕様



安全に関する警告と指示をすべて読んでください。

これらの警告や指示を順守しないと、感電、火災および/または重傷につながる場合があります。

搭載コンポーネント

製品機能の番号は、グラフィックページの機械のイラストに対応しています。

- ① 充電レベルインジケータ
- ② 充電器
- ③ バッテリーコンパートメント
- ④ USB

充電レベルインジケータ

色	ステータス
短く点滅:赤、緑	プラグイン:充電器セルフテスト
-	バッテリー無し
赤	充電中
緑	フル充電済み
赤に点滅	エラー:短絡/極性が正しくない

技術仕様

主電源電圧	100~240 V、50/60 Hz
バッテリーコンパートメントごとの 充電電流	1100 mA
充電時間	75 分 (推奨バッテリー)
スペアバッテリー品目番号	599001
推奨される周囲温度	0°C~40°C
バッテリー容量	最大 2000 mAh
最大湿度	≤ 90%
保護等級	2 ☐

充電器メーカー: ShenZhen Ryder Electronics Co.,Ltd

充電器を使用する前に、本取扱説明書を注意深く読んでください。

- 権限を与えられていない場合、充電器は解体しないでください。
- Wiha Werkzeuge GmbH 社が推奨する 18500 リチウムイオン再充電式バッテリー（品目番号 599001）のみを使用してください。
- 充電器を雨、湿気や熱にさらさないでください。充電器には熱保護機能が搭載されています。このため、推奨される周囲温度範囲（0°C～40°C）外では機能しません。
- 紙や布地のような燃えやすい表面で、または可燃性環境では充電器を使わないでください。
- 充電器は清潔に保ってください。
- 充電器は子どもの手の届かない場所に保管してください。
- 子どもや、または身体的、感覚的、精神的な能力が限られているか、経験または知識が不足しているために充電器を安全に使用することができない人は、責任者の監督または指示がない状況で充電器を使ってはいけません。



指示事項

1. 充電器 ② を USB ポート ④ に差し込み、電源回路に接続してください。充電レベルインジケータ ① はまず最初に短く赤く点滅し、それから緑に点灯して、充電器の運転準備が完了していることを知らせます。
2. ここで、必要に応じて 1～2 個の再充電式リチウムイオンバッテリーをバッテリーコンパートメント ③ に挿入します。
注：シンボル（+と-）をチェックして、バッテリーコンパートメント内で極性が正しくなっていることを確認してください。バッテリーが間違えて挿入されていると、充電レベルインジケータが赤く点滅します。
3. バッテリーが充電中だと、充電レベルインジケータは赤く点灯します。
4. バッテリーが充電されると、緑に変わります。

