

Big Power

スイッチ操作で 50/60Hz の出力切り替え機能付き



約 44.8 時間
※DC モーター扇風機 (20W)
DC モーター扇風機
Electric fan



約 25.6 時間
※19 インチ液晶テレビ (130W)
液晶テレビ
Television



約 112 時間
※AC100V LED クリップランプ (900)
LED クリップランプ
Led clip lamp



約 29.9 時間
※15 インチ液晶ノートパソコン (300W)
ノートパソコン
Laptop



約 128 回
※スマホ充電 (1500mAh)
スマートフォン
Smartphone



約 45.6 時間
※DC12V 冷蔵庫 (30W)
DC12V 冷蔵庫
Cool&hot box

AC POWER OUT

純正弦波

100V

パソコンや冷蔵庫や扇風機などはもちろん
色々な家電が使えます。

ビッグパワーポータブルバッテリー 2000

品番：BA-2000

JAN コード：4580390323577

本体サイズ：幅 190× 奥行き 385× 高さ 242mm

製品重量：14.8kg

内蔵バッテリー：リン酸鉄リチウム (LiFePO4) 324Ah 3.2V 1036.8Wh (16V/64.8Ah)

入力：DC12~30V 最大 200W (MPPT 方式)

充電時間：約 6.2 時間 (25.5V 8A)

出力：コンセント AC100V 50Hz・60Hz (スイッチ切り替え)×2 口
(合計 1000W 瞬間最大 2000W まで)

出力波形：純正弦波

USB-PD3.0 (TYPE-C)×1 ポート DC5/9/12/15V 3A 20V 5A (最大 100W)

USB QC3.0×4 ポート DC5/9V 3A 12V 1.5A (合計 36W まで)


DC ジャック 5.5mm×2 個 DC12V 5A (合計 60W まで)

シガーソケット DC12V 10A (合計 120W まで)

※同時使用は USB と USB-C の合計が最大 136W まで。最大出力はコンセントと
各ポートごとの範囲内で合計 1180W まででご利用下さい。

バッテリー寿命：約 2000~3000 回

製品保証：1 年



コンセント出力の消費電力が確認できます。

コンセント出力の使用時間が確認できます。

使用時間の目安 (理論値) ※使用環境温度や接続する電気製品の種類によって誤差が出ます。

バッテリーからの出力	使用可能な電力量	使用する機器の消費電力	使用可能な時間
コンセント AC100V	約 897Wh	40W (AC100V 0.4A)	約 22 時間
USB/USB-C ポート	約 912Wh	10W (DC5V 2A)	約 91 時間
DC ジャック / シガーソケット	約 933Wh	24W (DC12V 2A)	約 38 時間

注意

- コンセント出力で 50Hz 専用の機器を使用する場合は、本体のスイッチ操作を行い 50Hz 出力に切り替えて使用して下さい。
- 接続する機器の消費電力が製品の定格以下であることを確認してからご使用下さい。消費電力が範囲内であっても、起動電力が規格を超える機器も使用できません。
- モーター駆動の電動工具や掃除機など最大負荷電力量が定格を超える機器は使用できません。
- 高温多湿となる場所や、火や熱源の近くでは使用しないで下さい。

付属品

専用充電器 25.5V 8A
BA-BIGac

組み合わせて便利な別売の専用大型ソーラーパネル！

BA-SP120BS
120W 防水ソーラーパネル

120W

BA-3000に適合

BA-2000に適合