

CDM-03D

デジタルテスター

一般仕様

| | |
|--------|-------------------------------|
| 動作原理 | 二重積分方式 |
| 表示 | 3.5桁LCD表示、最大4300カウント |
| レンジ切換 | オートレンジ |
| オーバー表示 | "OL"表示 |
| 極性表示 | 自動切換、"-"のみ表示 |
| サンプリング | 2回/秒 |
| 使用温湿度 | 0~+40°C、80%RH以下(但し、結露のないこと) |
| 保存温湿度 | -20~+60°C、70%RH以下(但し、結露のないこと) |
| 電 源 | リチウム電池(CR-2032, 3V) 1個 |
| 消費電力 | 約4.5mW |
| 寸法・重量 | W55×H110×D12.9mm、約105g |
| 付 属 品 | 取扱説明書、手帳型ケース |
| 校 正 | 可 |

電気的性能

| | |
|-----|--|
| DCV | レンジ:400mV、4V、40V、400V、600V 分解能:0.1mV、0.001V、0.01V、0.1V、1V 確 度:±(0.7%rdg+2dgt)/4V |
| ACV | レンジ:4V、40V、400V、600V 分解能:0.001V、0.01V、0.1V、1V 確 度:±(2.3%rdg+5dgt) |
| Ω | レンジ:400Ω、4KΩ、40KΩ、400KΩ、4MΩ、40MΩ 分解能:0.1Ω、0.001KΩ、0.01KΩ、0.1KΩ、0.001MΩ、0.01MΩ 確 度:±(2.0%rdg+2dgt)/4KΩ、40KΩ、400KΩ |

CDM-12D

デジタルテスター

一般仕様

| | |
|--------|------------------------------------|
| 動作原理 | 二重積分方式 |
| 表示 | 3.5桁LCD表示、最大1999カウント |
| レンジ切換 | マニュアル |
| オーバー表示 | 最上位桁"1"のみ表示 |
| 極性表示 | 自動切換、"-"のみ表示 |
| 使用温湿度 | 0~+50°C、80%RH以下(但し、結露のないこと) |
| 保存温湿度 | -15~+50°C、70%RH以下(但し、結露のないこと) |
| 電 源 | 9V角型乾電池(006P、6F66、6LF66等) 1個 |
| 電池寿命 | 約200時間(アルカリ電池使用時) |
| 寸法・重量 | W71×H128×D27mm、約160g |
| 付 属 品 | 内蔵ヒューズ(250mA/250V) φ5.2×20mm、取扱説明書 |
| 校 正 | 可 |

電気的性能

| | |
|------|--|
| DCV | レンジ:200mV、2V、20V、200V、500V 分解能:0.1mV、1mV、10mV、100mV、1V 確 度:±(0.5%rdg+1dgt)/200mV |
| ACV | レンジ:200V、500V 分解能:100mV、1V 確 度:±(1.2%rdg+5dgt)/45~450Hz |
| DCA | レンジ:2000μA、20mA、200mA 分解能:1μA、10μA、100μA 確 度:±(1%rdg+2dgt)/2000μA、20mA |
| Ω | レンジ:200Ω、2KΩ、20KΩ、200KΩ、2MΩ 分解能:0.1Ω、1Ω、10Ω、100Ω、1KΩ 確 度:±(1%rdg+2dgt) |
| BATT | レンジ:9V、1.5V |