

サイリスタ式電力調整器

バリタップ VP シリーズ



基本機能のみを凝縮した

▶ 概要

バリタップはサイリスタ式交流電力調整器の登録商標です。

▶ 特長

**簡単調整**

つまみを回すだけで電圧調整ができます。

**取付簡単**

ボリュウム取付用穴加工で簡単に取り付けられます。

**下限電圧調整可能**

50Hzで15±5Vに調整済み。60Hzでのご使用にはトリマーで調整できます。

**制御接点端子付き**

少容量の接点で主回路の開閉ができます。

**ユニークな丸型放熱**

省スペース、高効率を実現しました。

▶ 用途

温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調整

[カタログをご希望の方はこちら](#)

製品仕様

タイプ	VP-□A	VP-□C
制御方式	位相制御	
設定方式	手動設定(設定器内蔵), 無電圧接点	
相数	単相	
周波数	50/60Hz	
定格回路電圧	100/110V	200/220V
電圧許容範囲	定格回路電圧の±10%	
定格電流	0.5A, 1.5A, 3A, 5A, 10A	1.5A, 3A, 5A, 10A
出力調整範囲	入力電圧の15~98%	入力電圧の7.5~98%
周囲温度	0~40°C (40°C以上は電流低減)	
最小負荷電流	100mA	
絶縁抵抗	電力回路...接地 DC500V メガーにて 50MΩ以上	
絶縁耐圧	電力回路...接地 AC 1KV 1分間	
付属品	目盛板	

**VP-Aタイプ 回路電圧:100V/110V**

型式	定格電流	容量	本体寸法	質量	定価	標準在庫
VP-005A	0.5A	50VA	φ42×57	85g	3,750	●
VP-015A	1.5A	150VA			3,750	●
VP-03A	3.0A	300VA	φ42×70	110g	4,590	●
VP-05A	5.0A	500VA		120g	5,220	●
VP-10A	10.0A	1KVA	φ70×100	370g	8,750	●

**VP-Cタイプ 回路電圧:200V/220V**

型式	定格電流	容量	本体寸法	質量	定価	標準在庫
VP-015C	1.5A	300VA	φ42×57	85g	4,380	●
VP-03C	3.0A	600VA	φ42×70	110g	5,120	●
VP-05C	5.0A	1KVA		120g	6,660	●
VP-10C	10.0A	2KVA	φ70×100	370g	10,700	●

..... [カタログをご希望の方はこちら](#)