

[仕様]

品名	HAKKO FG-101	
	分解能	1°C
	測定範囲	0～700°C *1
	測定許容差	±3°C (300～600°C の範囲) ±5°C (その他の温度範囲)
温度	センサー	K (CA) 熱電対
	分解能	0.1mV
	測定範囲	0～40mV (AC)
	測定許容差	± (5% of reading +1 digit)
電圧	分解能	0.1Ω
	測定範囲	0～40Ω
	測定許容差	± (5% of reading +1 digit)
	LCD 表示	3 1/2 桁
抵抗	バーンアウト*2	
	MAX HOLD 機能	("MAX HOLD 機能"を参照)
消費電力	2.6W	
外形寸法	200(W)×50(H)×120(D) mm	
重量	1kg	
使用温度範囲	0～40°C、20～90%RH、結露なきこと	
環境条件	適用定格汚染度2 (IEC/UL61010-1 による)	

*1 温度センサー(191-212 および 212C)は 500°C (932°F)までの測定にしか使用できません。

500°C (932°F)以上の測定を行う時は温度プローブ (オプション参照) をご使用ください。

*2 温度センサーが取り付けられていない場合や切れた場合にはバーンアウト表示になります。温度センサーが切れた場合は新しい温度センサーと交換してください。

また、測定範囲外の値が入力された場合もバーンアウト表示になります。

[交換部品]

品番	品名	適用機種
B1752	伝導プレート	FG-101,192
B1754	グラウンドクリップ	FG-101,192
B1950 ※ HAKKO e-shop では販売していません。	伝導ワイヤー	FG-101,192
B2468 ※ HAKKO e-shop では販売していません。	ヒューズ /125V-5A	FG-101
B2387 ※ HAKKO e-shop では販売していません。	電源コード	FG-101
191-212	センサー (K 熱電 対) 10 ケ 入/鉛フリー 対応	FG-100,FG-101,191,192
191-212C	センサー (K 熱電 対) 10 ケ 入/鉛フリー 対応 校正証明 書付き	FG-100,FG-101,191,192