

ウィークリー タイマー

新製品 **WT-03N**

壁面のコンセントと電気製品との間に接続し、
電気製品の電源のON/OFFをコントロールできます。

標準価格 **¥2,700** (税抜)



防犯

外出時の
防犯対策・
消し忘れ防止に

節電

不要時の
電気をOFF

便利

タイマーを
かけたい時

1 曜日/時刻を指定して電源入/切 (プログラムタイマー)

	AM0:00	PM0:00	PM11:59
月	OFF	ON	ON
火	OFF	ON	OFF
水	OFF	ON	ON
木	OFF	ON	OFF
金	OFF	ON	ON
土	OFF	ON	OFF
日	OFF	ON	OFF

①毎日 AM6~8時半:ON ②土日の PM0~1時:ON ③月水金の PM6~11時:ON

上のような設定を20パターンまで設定可能。

< 設定可能な曜日配列 >

月~日の各曜日、月~金、月~土、毎日、
月火水、木金土、土日、月水金、火木土

2 指定した時間を経過したら電源切 (カウントダウンタイマー)

例 使用時間が 1.5 時間になったら、電源切。



設定可能時間: 1秒~99時間59分59秒

3 指定した時間の電源入/切を繰り返し (繰り返しタイマー)

例 「50分間電源入」と「10分間電源切」を繰り返し。



入 / 切の設定可能時間: 1分~59分

※このほかに常時電源入 / 常時電源切も可能です。

● 使用できる機器

- ・ヒーター使用器具: 1500W 以下 (電気ポット、電気カーペット、暖房便座など)
 - ・トランス使用器具: 750W 以下 (テレビ、ステレオ、AV 機器など)
 - ・モーター使用器具: 400W 以下 (扇風機、換気扇、ポンプなど)
 - ・照明器具: 750W 以下 (蛍光灯、スタンド、イルミネーションなど)
- ※メタルハライドライトは 250W 以下のものを、単独でご使用下さい。

✕ 使用できない機器

- ・消費電力が 1500W 以上の製品
- ・壁のコンセントに直接接続する指示のある製品 (エアコンやヒーターなど)
- ・使用後に、熱を冷ますために電源が必要な製品 (IHヒーターやオイルヒーターなど)
- ・リモコンや電子スイッチ、センサーで動作する製品 (テレビ、パソコン、一部の扇風機、炊飯器など)
- ・電子タイマー内蔵の製品

✓ 使える電気製品の見分ける



■ 一般仕様 ■

【定格電圧】	AC100V、50/60Hz	【容量】	15A 以下 (1500W 以下)
【時計精度】	±5 秒 / 日	【タイマー設定】	ON/OFF の設定が 20 通り可能
【消費電力】	1W 以下		
【使用温湿度】	0 ~ +50℃、70%RH 以下 (但し、結露のない事)		
【保存温湿度】	0 ~ +60℃、80%RH 以下 (但し、結露のない事)		
【寸法・重量】	W62 x H70 x D28mm、約 95g	【材質】	PC (ポリカーボネート)
【時 計】	バックアップ電池 内蔵型ニッケル水素電池 (交換不要)		
【付属品】	取扱説明書	【JAN】	4983621660395

※記載内容は 2015 年 3 月現在のものです。スペックは予告なく変更することがございます。

< ご注意 >

- ・接続する機器の取扱説明書もお読みください。
- ・本器は防水構造ではありませんので、屋外や水のかかる場所では使用できません。
- ・時計内蔵の機器は、使用後に時計を再設定する必要があります。

< 使用画像 >



株式会社カスタム <http://www.kk-custom.co.jp/>

■ 東日本支店 〒101-0021 東京都千代田区外神田3-6-12 TEL:03-3255-1117 FAX:03-3255-1137
■ 西日本支店 〒542-0081 大阪市中央区南船場1-6-12 ブルーク長堀橋ビル6F TEL:06-6262-9950 FAX:06-6262-9951