

Emergency Rechargeable
LED Bulb

蓄電型LED電球 防災電球

KS01N-WH / KS01N-OR

使用上のご注意 / 安全上のご注意

このたびは防災電球 KS01N をご購入いただきありがとうございます。使用する前に必ず本紙をお読みになってからご使用下さい。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



禁止 (してはいけない事)



厳守 (必ずする事)



ご承知おき頂きたい事



「防災電球 KS01N」は防災分野において有益な活用が可能で安全性、機能性、利便性に寄与する製品として認証されました。

使用方法・特徴

- LED 電球として照明器具に取り付けてご使用ください。
- 通常使用の点灯時に自動で内蔵のリチウムイオン電池に充電されます。
(4~8時間 80%・8~10 時間で 100% / 満充電後は放電分を追加充電)
- 停電発生時には停電状態を検知し、非常点灯モードに切り替わります。
停電時でも照明器具のスイッチ操作で点灯できます。(約 10 時間*1)
- 照明器具から外して懐中電灯*2またはランタン*3として使用できます。
(ボディは耐熱素材ですので、使用中でも触ることができます。)
- 本体は防塵・防水性能 (IP53) で懐中電灯として屋外でも使用することが出来ます。*4



*1 非常点灯時間は点灯の累積時間です。消灯時の時間は含まれません。(点灯時間=100%充電で点灯した初めの明るさ 200lm が 50%以下になるまでの時間と定義しています) *2 口全部の側面と底部を同時につまむことで点灯します。*3 付属のソケットに取り付けます。ソケットにはボタンスイッチがついています。*4 付属のソケットは防塵・防水仕様ではありません。ランタンで使用される場合は屋内専用となります。



注意

次のような照明器具ではスイッチ OFF 後に意図せず点灯したり、正しく作動しない場合があります。品質に問題はありますが、そのような器具や回路でのご使用は避けて下さい。



●他の電気製品が同時に作動する器具や回路



●同じ器具で他の電球との併用 (使用条件による)



●同じスイッチで複数の電球が点灯する回路で他の電球の併用



●ダクトレール式照明種類・取付方法などによっては誤動作することがあります。



●古くなった照明器具



●高温多湿の場所にある照明器具

次のような器具でも使用できませんのであらかじめご注意ください。○調光 (明るさ調整できる) 機能のついた器具や回路 (100%点灯でも使用不可) ○リモコンのついた照明器具や回路 (適合表示器具を除く) ○密閉型器具 (カバー等で覆う器具) ○屋外器具 ○断熱材施工器具 (ダウンライト等で使用される斜め取り付け器具) ○水銀灯、ナトリウムランプ、メタルハライドランプなどの HID ランプ器具 ○誘導灯、非常用照明器具 ○使用する照明器具と同じ回路上に他種の電球や電気製品が接続されている場合、それらの影響を受けて正しく作動しない場合があります。そのような場合は他の回路の照明器具でご使用下さい。このほか器具の形状やサイズにより、熱がこもるなどの要因で使用できなかつたり寿命が短くなる場合がありますのでご注意ください。

保証について

■本製品はお買い上げの日から 2 年以内に故障が発生した場合、保証規定により無償で修理または交換をいたします。

■製品箱に記載のご使用方法・注意事項および本書記載の「使用上のご注意」「安全上のご注意」にしたがった正常な使用状態で故障または破損した場合が保証の対象となります。

◎保証期間内に修理または交換をご希望の場合は、現品 (箱入) とご購入時のレシート (領収書) または販売店発行の証明書 (日付入) を当社までご送付ください。(送料はお客様負担となりますのでご了承ください)

◎詳しい保証規定は製品ホームページでご確認ください。

<https://karihana.com/support.html#bousai>