

φ30

φ30 シリーズコントロールユニット

図	469	ア	521
部	527	注	530
コントロールボックス ▶ 584			
熱帯・寒帯地域向け仕様 ▶ 1620			

高信頼性かつ豊富なバリエーション。
耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ。

- 保護構造はIP65 (IEC 60529)
- 主要機種はUL、CSA認証およびEN規格適合品。

適用規格	認証マーク	証明機関・ファイルNo.
UL508		UL Listing ファイルNo.E68961
CSA C22.2 No.14		CSA・ファイルNo.LR21451
EN60947-5-1		自己宣言 (欧州低電圧指令による)
GB14048.5		CCC No.2005010305145658 No.2011010304454932 (パイロットライト)

注) 詳細は巻末の規格認証製品一覧をご覧ください。



定格・仕様

□ 接点定格

押ボタンスイッチ 照光押ボタンスイッチ セレクトスイッチ 照光セレクトスイッチ セレクト押ボタンスイッチ	コンタクトブロック	
	項目	BS/BST形 (φ30シリーズ)
	定格絶縁電圧	600V
	定格通電電流	10A
	使用負荷種別に基づいた接点定格 JIS C8201-5-1、 IEC60947-5-1	AC-15 (A600) * DC-13 (P600) * *巻末の用語の説明をご覧ください。

□ 性能


● 使用負荷種別に基づいた使用電圧と電流

使用電圧			24V	48V	50V	110V	220V	440V
使用電流	交流 50/60Hz	AC-12 抵抗負荷および半導体負荷等	10A	—	10A	10A	6A	2A
		AC-15 交流電磁負荷 (>72VA) の制御等	10A	—	7A	5A	3A	1A
	直流	DC-12 抵抗負荷および半導体負荷等	10A	5A	—	2.2A	1.1A	—
		DC-13 直流電磁石の制御等	5A	2A	—	1.1A	0.6A	—

(注) モノレバースイッチおよびカムスイッチは各々の記載頁をご覧ください。

注) 使用電流は JIS C 8201-5-1の投入および遮断電流容量による級別を表示しています。
・最小適用負荷 (参考値) = AC/DC3V・5mA (使用可能領域は、使用条件や負荷の種類によって変動することがあります。)

□ BS (BST) 形コンタクトブロック



● 種類 (形番)

項目		1接点形			
					
		1a (NO)	1b (NC)	1a (ME) (アーリメイク)	1b (LB) (レイトブレイク)
形番	BS形 (BST形)	BS010E (BST010)	BS001E (BST001)	BS010SE (BST010S)	BS001SE (BST001S)
橋絡片ホルダの色		緑	赤	黒	白

ご注意——BST形は下記ユニットに使用しており、BS形との互換性はありませんでご注意ください。

(BS形はダークグレー色、BST形はライトグレー色です。)

(BST形コンタクトブロック使用機種)

- ・プッシュロックターンリセット形およびプッシュターンロック形
- ・LED式照光押ボタンスイッチ
- ・LED/白熱球照光セレクトスイッチ
- ・亜鉛ダイカスト製コントロールユニットの全機種

- ・耐衝撃性と耐アルカリ性に優れた66ナイロン樹脂製。
- ・接点材質：銀接点、指定により金接点 (銀に金メッキ) 対応可。
- ・1接点形で、各操作部へは2段 (4ブロック) まで取付けできます。

φ30 シリーズ コントロールユニット φ30


□ LED照光の定格

製品				内蔵LED球	
	照光色	定格使用電圧	使用電圧範囲	受金/口金	形番
パイロットライト 照光押ボタン スイッチ	R G Y A W S PW	AC/DC6V	AC/DC6V±10%	BA9S	LSTD-6※
		AC/DC12V	AC/DC12V±10%		LSTD-1※
		AC/DC24V	AC/DC24V±10%		LSTD-2※
		AC100/110V(50/60Hz)	AC100/110V±10%		LSTD-6※
		AC115V(50/60Hz)	AC115V±10%		
		AC120V(50/60Hz)	AC120V±10%		
		AC200/220V(50/60Hz)	AC200/220V±10%		
		AC230V(50/60Hz)	AC230V±10%		
		AC240V(50/60Hz)	AC240V±10%		
		AC380V(50/60Hz)	AC380V±10%		
		AC400/440V(50/60Hz)	AC400/440V±10%		
		AC480V(50/60Hz)	AC480V±10%		
		DC110V	DC90~140V		
照光セレクト スイッチ	R G Y A W S	AC/DC6V	AC/DC6V±10%	E12	LETD-6※
		AC/DC12V	AC/DC12V±10%		LETD-8※
		AC/DC24V	AC/DC24V±10%		LETD-2※
		AC100/110V(50/60Hz)	AC100/110V±10%		LETD-6※
		AC115V(50/60Hz)	AC115V±10%		
		AC120V(50/60Hz)	AC120V±10%		
		AC200/220V(50/60Hz)	AC200/220V±10%		
		AC230V(50/60Hz)	AC230V±10%		
		AC240V(50/60Hz)	AC240V±10%		
		AC380V(50/60Hz)	AC380V±10%		
		AC400/440V(50/60Hz)	AC400/440V±10%		
		AC480V(50/60Hz)	AC480V±10%		
		DC110V	DC90~140V		

- ※(色記号): R(赤)、G(緑)、A(アンバー)、W(乳白)、S(青)、PW(ピュアホワイト)
- ※照光押ボタンスイッチと照光セレクトスイッチはAC480Vへの対応は不可です。
- ※LSTD球内蔵ユニットの照光色Y(黄)にはPW(ピュアホワイト)のLED球が内蔵されます。

□ 内蔵LED球・白熱球定格

● LSTD球

定格使用電圧	AC/DC6V		AC/DC12V	AC/DC24V	
使用電圧範囲	AC/DC6V±10%		AC/DC12V ±10%	AC/DC24V ±10%	
内蔵LED球の形番	LSTD-6※		LSTD-1※	LSTD-2※	
使用口金	BA9S/13				
消費電流	R、A、W	G、S、PW	R、G、A、W、 S、PW	R、G、A、W、 S、PW	
	DC定格	7mA	5.5mA	10mA	10mA
	AC定格	8mA	8mA	11mA	11mA
ベース樹脂色	発光色と同一、ただし、PWはベース色グレー				
電圧表示	口金に使用電圧を刻印				
LED球の寿命 (参考値)	約50,000時間 (25℃環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%になる時点。)				
等価回路	 LEDチップ 整流ダイオード ツェナーダイオード 抵抗				

- ※(色記号): R(赤)、G(緑)、A(アンバー)、W(乳白)、S(青)、PW(ピュアホワイト)
- ※橙色を希望される場合は、A(アンバー)をご指定ください。
- ※LSTD球内蔵ユニットの照光色Y(黄)にはPW(ピュアホワイト)のLED球が内蔵されます。

● LS球 (白熱球)



形番	LS-6	LS-8	LS-2	LS-3
定格使用口金	BA9S/13			
定格使用電圧	AC/DC6V	AC/DC12V	AC/DC18V	AC/DC24V
電球定格	1W (6.3V)	1W (18V)	1W (24V)	1W (30V)
電圧表示	口金に電球定格を刻印			
白熱球の寿命 (参考値)	約1,000時間以上 (使用電圧 (AC) で使用時の平均値)			

□ 白熱球照光の定格

ユニット				内蔵白熱球				
	レンズ色	定格使用電圧	使用電圧範囲	口金	電球定格	形番		
パイロットライト 照光押ボタン スイッチ 照光セレクト スイッチ	R G O W C S	AC/DC6V	AC/DC6V±10%	BA9S/13 E12/15	1W(6.3V) 2W(6.3V)	LS-6 LE-6		
		AC/DC12V	AC/DC12V±10%	BA9S/13 E12/15	1W(18V) 2W(18V)	LS-8 LE-8		
		AC/DC24V	AC/DC24V±10%	BA9S/13 E12/15	1W(30V) 2W(30V)	LS-3 LE-3		
		AC100/110V (50/60Hz)	AC100/110V ±10%	BA9S/13	1W(6.3V)	LS-6		
		AC115V(50/60Hz)	AC115V±10%					
		AC120V(50/60Hz)	AC120V±10%					
		AC200/220V (50/60Hz)	AC200/220V±10%	E12/15	2W(18V)	LE-8		
		AC230V(50/60Hz)	AC230V±10%					
		AC240V(50/60Hz)	AC240V±10%					
		AC380V(50/60Hz)	AC380V±10%					
		AC400/440V (50/60Hz)	AC400/440V±10%					
		AC480V(50/60Hz)	AC480V±10%					
		パイロット ライト (抵抗式)	R G O W	AC/DC50V AC/DC100V AC/DC200V		E12/15	2W(18V)	LE-8

- レンズ色: R(赤)、G(緑)、O(橙)、W(乳白)、C(透明)、S(青)

● LETD球

定格使用電圧	AC/DC6V		AC/DC12V	AC/DC24V	
使用電圧範囲	AC/DC6V±10%		AC/DC12V ±10%	AC/DC24V ±10%	
内蔵LED球の形番	LETD-6※		LETD-8※	LETD-2※	
使用口金	E12/15				
消費電流	R、Y、A、 W	G、S	R、G、Y、 A、W、S	R、G、Y、 A、W、S	
	DC定格	14mA	5.5mA	10mA	10mA
	AC定格	17mA	8mA	11mA	11mA
ベース樹脂色	発光色と同一				
電圧表示	口金に使用電圧を刻印				
LED球の寿命 (参考値)	約50,000時間 (25℃環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%になる時点。)				
等価回路	R、A、W	Y	R、A、W	Y	
					
	G、S				
					
	 LEDチップ  整流ダイオード  ツェナーダイオード  抵抗				

- ※(色記号): R(赤)、G(緑)、Y(黄)、A(アンバー)、W(乳白)、S(青)
- ※橙色を希望される場合は、A(アンバー)をご指定ください。

● LE球 (白熱球)

形番	LE-6	LE-8	LE-2	LE-3
定格使用口金	E12/15			
定格使用電圧	AC/DC6V	AC/DC12V	AC/DC18V	AC/DC24V
電球定格	2W (6.3V)	2W (18V)	2W (24V)	2W (30V)
電圧表示	口金に電球定格を刻印			
白熱球の寿命 (参考値)	約1,000時間以上 (使用電圧 (AC) で使用時の平均値)			

フラッシュ シルエント
スイッチ・ 表示灯(丸穴)
汎用コントロール ボックス
スイッチ・ 表示灯(角穴)
非常停止用 スイッチ
LED照明 ユニット
ディスプレイ ユニット
デジタル スイッチ
接続機器
省線継ぎ
リレータイマ ソケット
サーキット プロテクタ
電源機器
PLC・ スマートリレー
プログラマブル 表示器
センサ
耐環境仕様品
関連会社製品
各種案内

一覧	φ 8 16	
LB		
A6		
H6		
HA5W		
L6		
A8~12		
K		
一覧		
AP		
AP6S	φ 22	
UP		
UZ		
一覧		
HW		
TW	φ 25	
LW		
MW		
一覧		
TWS		
一覧		
φ30	φ 30	
HN2P		

φ30 φ30 シリーズ コントロールユニット

□ 性能仕様

標準使用状態	使用周囲温度：-25～+50℃（ただし、氷結しないこと。） 保存周囲温度：-40～+80℃（ただし、氷結しないこと。） 使用周囲湿度：45～85%RH（ただし、結露しないこと。）	
接触抵抗	50mΩ以下（初期値）	
絶縁抵抗	100MΩ以上（DC500V メガ）	
耐電圧	充電部と非充電部間 AC2500・1分間 （ただし、パイロットライトのダイレクト式と抵抗式はAC2000V・1分間）	
耐振動	耐久	30Hz 片振幅1.5mm
	誤動作	5～55Hz、片振幅0.5mm
耐衝撃	耐久	1000m/s ²
	誤動作	100m/s ²
機械的寿命	押ボタンスイッチ	
	モメンタリ形	500万回以上
	オルタネイト形	50万回以上
	レバー形	25万回以上
	プッシュロックターンリセット形	50万回以上
	大形プッシュプル形	
	2接点形	50万回以上
	4接点形	20万回以上
	照光押ボタンスイッチ	
	モメンタリ形	250万回以上
	オルタネイト形	50万回以上
	セレクトスイッチ	50万回以上
	鍵付セレクトスイッチ	50万回以上
	照光セレクトスイッチ	50万回以上
	セレクト押ボタンスイッチ	25万回以上
	モノレバースイッチ	50万回以上
	（インターロック付）	25万回以上

電氣的寿命	押ボタンスイッチ	50万回以上(注1)
	レバー形	25万回以上(注1)
	照光押ボタンスイッチ	50万回以上(注1)
	セレクトスイッチ	50万回以上(注2)
	鍵付セレクトスイッチ	50万回以上(注2)
	照光セレクトスイッチ	50万回以上(注2)
	セレクト押ボタンスイッチ	25万回以上(注3)
	モノレバースイッチ	50万回以上(注3)
	（インターロック付）	25万回以上(注3)
	（注1）開閉頻度1800回/時、使用率40%で開閉。（注4） （注2）開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉。 （注3）開閉頻度 900回/時、使用率40%で開閉。 （注4）角形2点式、2点自己保持形は開閉頻度900回/時。	
質量（約）	96g（ABN122形）	
	44g（APN122DN形）	
	93g（ALN22211DN形）	
	111g（ASN322形）	
	144g（ASN3K22形）	
	124g（ASLN2222DN形）	

□ 熱帯地域・寒帯地域向仕様品

きびしい気候条件下での使用にも耐えうるよう特別な保護処理を施した熱帯または寒帯地域向仕様品も製作しています。
対象製品は **1620** 頁をご覧ください。


□ 保護構造

ユニット		IEC 60529	JIS C 0920	NECA C 4520
AXXX （形番の頭部記号が） "A"のユニット	押ボタンスイッチ パイロットライト 照光押ボタンスイッチ セレクトスイッチ セレクト押ボタンスイッチ モノレバースイッチ カムスイッチ （AC形、ACSNO・ACSSO形） 電磁プザー（AZ形）	IP65	防噴流形	防噴流形 防油形
	照光セレクトスイッチ 鍵操作形・鍵リセット形押ボタンスイッチ 鍵操作形カムスイッチ 鍵操作形セレクトスイッチ	IP54	防まつ形	防まつ形 防油形
UXXX （形番の頭部記号が） "U"のユニット	角形押ボタンスイッチ 角形パイロットライト カムスイッチ（UC形）	IP40	—	閉鎖形
	電磁プザー（UZ1N形）	—	—	閉鎖形

注）(3S) は丸レンズ付パイロットライトに適合します。

取付穴寸法図・最小取付ピッチ

（単位：mm）



- 最小取付ピッチの値は、コンタクトブロック1段積み（1-2接点付）、およびパイロットライトの場合を標準として記載しています。
2段積み（4接点付）の場合や2接点付を4個以上密集取付け時は外形寸法図をご確認の上、配線の作業性を考慮してお決めください。
- ※大形ガード付は50mm以上
- ※特大形は67mm以上
- ※特大形ガード付は76mm以上
- ※角形2点式は55mm以上
- ※レバー形セレクトスイッチは50mm以上
- ☆印4.8^{+0.2}/₀の凹部穴は回り止め用です。
銘板、回り止めを使用しない時は不要です。

（注）φ30シリーズセレクト押ボタンスイッチ、モノレバースイッチ、カムスイッチ、メータの取付穴加工図は各ユニットにて記載頁をご覧ください。

φ30 シリーズ コントロールユニット φ30

ご注文に際して

□ 標準品をご注文の場合

- **ご注文の際は形番でご指定ください。**
形番の※にボタン色、レンズ色などの色記号をご指定の上、形番でご注文ください。
- 平形押ボタンスイッチの場合は、緑・赤・黒のカラーチップを3色付属しています。
- 照光ユニットはいずれもLED球または白熱電球を内蔵しています。
- 端子カバー、銘板およびアクセサリ類はいずれも別売です。

□ 端子カバーご必要時

端子カバー付ユニットをご希望の際は、ユニット形番と適合するカバーをご注文ください。
(端子カバーは、**521** 頁をご覧ください。)

□ ご指定方法

● φ30シリーズ 押ボタンスイッチ (469頁～473頁)

接点構成／金接点仕様を指定する場合は 以下になります。

ABN 2 11 R - MAU

接点仕様
接点構成

MAU：金接点 ；標準価格＋540円（1 接点あたり）

- 10：1a
- 01：1b
- 11：1a1b
- 20：2a
- 02：2b
- 22：2a2b
- 40：4a ；2a2bの標準価格と同じ
- 04：4b ；2a2bの標準価格と同じ
- 13：1a3b ；2a2bの標準価格と同じ
- 31：3a1b ；2a2bの標準価格と同じ
- 30：3a ；2aの標準価格＋375円
- 03：3b ；2aの標準価格＋375円
- 12：1a2b ；2aの標準価格＋375円
- 21：2a1b ；2aの標準価格＋375円

ご注意

- 大形プルススイッチATN23形 (472頁) は2接点までです。
- 加算額は機種により多少変動するものもあります。
- 大形プッシュプルススイッチリターンATN22形 (472頁) はa接点のみ、またはb接点のみの指定はできません。
- 角形2点式 UWQN1形はカタログ記載の接点構成のみです。

● φ30シリーズ パイロットライト (474頁～477頁)

照光部の使用電圧違いを指定する場合は以下になります。(LED・白熱球共通)

APN1 116 R

照光部の電圧

- 1：AC100/110V
- 11：AC115V；AC100/110Vの標準価格＋400円
- 12：AC120V；AC100/110Vの標準価格＋400円
- 2：AC200/220V
- 23：AC230V；AC100/110Vの標準価格＋400円
- 24：AC240V；AC100/110Vの標準価格＋400円
- 38：AC380V；AC100/110Vの標準価格＋400円
- 4：AC400/440V；AC100/110Vの標準価格＋400円 (LED球) / ＋275円 (白熱球)
- 48：AC480V；AC100/110Vの標準価格＋785円 (LED球 / 1W白熱球) / ＋705円 (2W白熱球)
ただし LED球は AC480V対応できません

ご注意

- 加算額は機種により多少変動するものもあります。

DC110V DC-DCコンバータ式の場合 (パイロットライト、照光押ボタンスイッチ、照光セレクトスイッチ)

APNE 1 1 6 DD NR

照光部 DC-DCコンバータ式の指定 ；AC100/110Vの標準価格＋2,320円

注) 使用電圧DC110Vタイプ (DC-DCコンバータ式) は規格未認証品です。(使用電圧範囲：DC90～140V)
加算額は機種により多少変動するものもあります。

フラッシュ シルエット
スイッチ・ 表示灯 (丸穴)
汎用コントロール ボックス
スイッチ・ 表示灯 (角穴)
非常停止用 スイッチ
LED照明 ユニット
ディスプレイ ユニット
デジタル スイッチ
接続機器
省配線機器
リレータイマ ソケット
サーキット プロテクタ
電源機器
PLC・ スマートリレー
プログラマブル 表示器
センサ
耐環境仕様品
関連会社製品
各種案内


一覧	φ8 φ16
LB	
A6	
H6	
HA5W	
L6	
A8～12	
K	φ22
一覧	
AP	
AP6S	
UP	
UZ	
一覧	φ25
HW	
TW	
LW	
MW	φ30
一覧	
TWS	
φ30	φ30
HN2P	

φ30 φ30 シリーズ コントロールユニット

● φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (478頁～487頁)

接点構成／照光部の使用電圧違い／金接点仕様を指定する場合は 以下になります。(LED・白熱球共通)

ALFN 2 116 13 DN R - MAU



MAU : 金接点 ; 標準価格 + 1 接点あたり540円

11 : 1a1b

20 : 2a

02 : 2b

31 : 3a1b : 1a1bの標準価格+750円

22 : 2a2b : 1a1bの標準価格+750円

13 : 1a3b : 1a1bの標準価格+750円

40 : 4a : 1a1bの標準価格+750円

04 : 4b : 1a1bの標準価格+750円

1 : AC100/110V

11 : AC115V : AC100/110Vの標準価格+400円

12 : AC120V : AC100/110Vの標準価格+400円

2 : AC200/220V

23 : AC230V : AC100/110Vの標準価格+400円

24 : AC240V : AC100/110Vの標準価格+400円

38 : AC380V : AC100/110Vの標準価格+400円

4 : AC400/440V : AC100/110Vの標準価格+400円 (LED球) / +275円 (白熱球)

48 : AC480V : AC100/110Vの標準価格+785円 (1W白熱球) / +705円 (2W白熱球)

ただし LED球は AC480V対応できません。

ご注意

- 構造上 1 接点、3 接点での構成はできません。
- LED照光のDC110Vタイプ (DC-DCコンバータ式) の場合は **467** 頁をご覧ください。

● φ30シリーズ セレクタスイッチ (490頁～496頁)

金接点仕様を指定する場合は 以下になります。

ASN 2 11 - MAU

接点仕様

MAU : 金接点 ; 標準価格 + 540円 (1 接点あたり)

鍵操作形の鍵抜け (不拔け) 指定例


ノッチ		抜け (不拔け) 仕様	抜け (不拔け) 記号	形番例		
2ノッチ	各位置停止形	全抜け	無し	ASN3K11	ASTN32K11	ASD2K20N
		左抜け (右不拔け)	B	ASN3K11 B	ASTN32K11 B	ASD2K20N B
		右抜け (左不拔け)	C	ASN3K11 C	ASTN32K11 C	ASD2K20N C
	右リターン	左抜け (右不拔け)	無し	ASN4K11	ASTN42K11	ASD21K20N
	左リターン	右抜け (左不拔け)	無し	ASN40K11	—	ASD22K20N
3ノッチ	各位置停止形	全抜け	無し	ASN1K11	ASTN11K22	ASD3K20N
		左・中抜け (右不拔け)	B	ASN1K11 B	ASTN11K22 B	ASD3K20N B
		中・右抜け (左不拔け)	C	ASN1K11 C	ASTN11K22 C	ASD3K20N C
		中抜け (左・右不拔け)	D	ASN1K11 D	ASTN11K22 D	ASD3K20N D
		左・右抜け (中不拔け)	E	ASN1K11 E	ASTN11K22 E	ASD3K20N E
		左抜け (中・右不拔け)	G	ASN1K11 G	ASTN11K22 G	ASD3K20N G
		右抜け (左・中不拔け)	H	ASN1K11 H	ASTN11K22 H	ASD3K20N H
	右リターン	左・中抜け (右不拔け)	無し	ASN20K11	ASTN201K22	ASD31K20N
		中抜け (左・右不拔け)	D	ASN20K11 D	ASTN201K22 D	ASD31K20N D
		左抜け (中・右不拔け)	G	ASN20K11 G	ASTN201K22 G	ASD31K20N G
	左リターン	中・右抜け (左不拔け)	無し	ASN2K11	ASTN21K22	ASD32K20N
		中抜け (左・右不拔け)	D	ASN2K11 D	ASTN21K22 D	ASD32K20N D
		右抜け (左・中不拔け)	H	ASN2K11 H	ASTN21K22 H	ASD32K20N H
	両リターン	中抜け (左・右不拔け)	無し	—	ASTN51K22	ASD33K20N

注) ● リターン側は必ず鍵が抜けないようになります。● 加算額は機種により多少変動するものもあります。

● φ30シリーズ 照光セレクタスイッチ (497頁～498頁)

照光部の使用電圧違い／金接点仕様を指定する場合は 以下になります。(LED・白熱球共通)

ASLN 2 116 22 DN - MAU



MAU : 金接点 ; 標準価格 + 1 接点あたり + 540円

1 : AC100/110V

15 : AC115V : AC100/110Vの標準価格+400円

13 : AC120V : AC100/110Vの標準価格+400円

2 : AC200/220V

23 : AC230V : AC100/110Vの標準価格+400円

25 : AC240V : AC100/110Vの標準価格+400円

38 : AC380V : AC100/110Vの標準価格+400円

4 : AC400/440V : AC100/110Vの標準価格+400円 (LED球) / +275円 (白熱球)

48 : AC480V : AC100/110Vの標準価格+785円 (1W白熱球)

ただし LED球は AC480V対応できません。









- LED照光のDC110Vタイプ (DC-DCコンバータ式) の場合は **467** 頁をご覧ください。

注) 加算額は機種により多少変動するものもあります。

φ30 シリーズ 押ボタンスイッチ φ30

ABN1形・AON1形/平形 ABN2形・AON2形/突形
ABN2G形・AON2G形/突形半ガード付 ABN2F形・AON2F形/突形フルガード付

販売単位：1個

品名・外観	動作	接点構成	形番 (ご注文形番)	ボタン色の 指定記号	標準価格 (税別・円)	外形寸法図 (単位：mm)
平形 ABN1形   (銘板は別売です)	モメンタリ形	1a	ABN110※	※に無指定の場合 BGR3色付属 Y S W	750	
		1b	ABN101※		750	
		1a-1b	ABN111※		1,125	
		2a	ABN120※		1,125	
		2b	ABN102※		1,125	
		2a-2b	ABN122※		1,870	
平形 AON1形   (銘板は別売です)	オルタナイト形	1a	AON110※	※に無指定の場合 BGR3色付属 Y S W	1,690	
		1b	AON101※		1,690	
		1a-1b	AON111※		2,065	
		2a	AON120※		2,065	
		2b	AON102※		2,065	
		2a-2b	AON122※		2,820	
突形 ABN2形   (銘板は別売です)	モメンタリ形	1a	ABN210※	B G R Y S W	790	
		1b	ABN201※		790	
		1a-1b	ABN211※		1,175	
		2a	ABN220※		1,175	
		2b	ABN202※		1,175	
		2a-2b	ABN222※		1,920	
突形 AON2形   (銘板は別売です)	オルタナイト形	1a	AON210※	B G R Y S W	1,740	
		1b	AON201※		1,740	
		1a-1b	AON211※		2,115	
		2a	AON220※		2,115	
		2b	AON202※		2,115	
		2a-2b	AON222※		2,860	
突形半ガード付 ABN2G形   (銘板は別売です)	モメンタリ形	1a	ABN2G10※	B G R Y S W	1,135	
		1b	ABN2G01※		1,135	
		1a-1b	ABN2G11※		1,510	
		2a	ABN2G20※		1,510	
		2b	ABN2G02※		1,510	
		2a-2b	ABN2G22※		2,260	
突形半ガード付 AON2G形   (銘板は別売です)	オルタナイト形	1a	AON2G10※	B G R Y S W	2,075	
		1b	AON2G01※		2,075	
		1a-1b	AON2G11※		2,460	
		2a	AON2G20※		2,460	
		2b	AON2G02※		2,460	
		2a-2b	AON2G22※		3,210	
突形フルガード付 ABN2F形   (銘板は別売です)	モメンタリ形	1a	ABN2F10※	B G R Y S W	1,295	
		1b	ABN2F01※		1,295	
		1a-1b	ABN2F11※		1,670	
		2a	ABN2F20※		1,670	
		2b	ABN2F02※		1,670	
		2a-2b	ABN2F22※		2,420	
突形フルガード付 AON2F形   (銘板は別売です)	オルタナイト形	1a	AON2F10※	B G R Y S W	2,240	
		1b	AON2F01※		2,240	
		1a-1b	AON2F11※		2,610	
		2a	AON2F20※		2,610	
		2b	AON2F02※		2,610	
		2a-2b	AON2F22※		3,360	

- ※ (色記号)：B (黒)、G (緑)、R (赤)、Y (黄)、S (青)、W (白)
(ABN1、AON1タイプのみ、無指定の場合はB、G、Rの3色を付属。Y、S、Wをご必要時にご指定ください。)
- 丸リング〔金属製〕=クロームメッキ
- 記載以外の接点構成および金接点ご指定に際しては 467 頁をご覧ください。
- 感電防止策として、端子カバーが必要な場合は、アクセサリとして準備しております。対象形番と端子カバー装着後に変更となる寸法については、アクセサリ頁にてご確認ください。

フラッシュ
シルエット

スイッチ・
表示灯 (丸穴)

汎用コントロール
ボックス

スイッチ・
表示灯 (角穴)

非常停止用
スイッチ

LED照明
ユニット

ディスプレイ
ユニット

デジタル
スイッチ

接続機器

省配線機器

リレータイマ
ソケット

サーキット
ブレークタ

電源機器

PLC・
スマートリレー

プログラマブル
表示器

センサ

耐環境仕様品

関連会社製品









各種案内

一覧	
LB	
A6	
H6	
HA5W	
L6	
A8~12	
K	
一覧	
AP	
AP6S	
UP	
UZ	
一覧	
HW	
TW	φ22
LW	
MW	
一覧	
TWS	φ25
一覧	
φ30	φ30
HN2P	

φ30 φ30 シリーズ 押ボタンスイッチ

ABN3形・AON3形/大形 ABN3G形/大形フルガード付 ABN4形/特大形
ABN4G形/特大形ガード付(突) ABN4F形/特大形ガード付(沈) UBQN1形/角平形 UBQN2形/角突形

販売単位：1個







品名・外観	動作	接点構成	形番 (ご注文形番)	ボタンの色 の指定記号	標準価格 (税別・円)	外形寸法図 (単位: mm)
大形 ABN3形   (銘板は別売です)	モメンタリ形	1a 1b 1a-1b 2a 2b 2a-2b	ABN310※ ABN301※ ABN311※ ABN320※ ABN302※ ABN322※	B G R Y S W	940 940 1,315 1,315 1,315 2,065	
大形 AON3形   (銘板は別売です)	オルタネイト形	1a 1b 1a-1b 2a 2b 2a-2b	AON310※ AON301※ AON311※ AON320※ AON302※ AON322※	B G R Y S W	1,885 1,885 2,260 2,260 2,260 3,010	
大形フルガード付 ABN3G形  	モメンタリ形	1a 1b 1a-1b 2a 2b 2a-2b	ABN3G10※ ABN3G01※ ABN3G11※ ABN3G20※ ABN3G02※ ABN3G22※	B G R Y S W	1,805 1,805 2,180 2,180 2,180 2,930	
特大形 ABN4形  	モメンタリ形	1a 1b 1a-1b 2a 2b 2a-2b	ABN410※ ABN401※ ABN411※ ABN420※ ABN402※ ABN422※	B G R	1,250 1,250 1,625 1,625 1,625 2,380	
特大形ガード付 (突) ABN4G形  	モメンタリ形	1a 1b 1a-1b 2a 2b 2a-2b	ABN4G10※ ABN4G01※ ABN4G11※ ABN4G20※ ABN4G02※ ABN4G22※	B G R	2,220 2,220 2,590 2,590 2,590 3,340	
特大形ガード付 (沈) ABN4F形  	モメンタリ形	1a 1b 1a-1b 2a 2b 2a-2b	ABN4F10※ ABN4F01※ ABN4F11※ ABN4F20※ ABN4F02※ ABN4F22※	B G R	2,610 2,610 2,990 2,990 2,990 3,730	
角平形 UBQN1形  	モメンタリ形	1a 1b 1a-1b 2a 2b 2a-2b	UBQN110※ UBQN101※ UBQN111※ UBQN120※ UBQN102※ UBQN122※	B G R Y	1,035 1,035 1,410 1,410 1,410 2,160	
角突形 UBQN2形  	モメンタリ形	1a 1b 1a-1b 2a 2b 2a-2b	UBQN210※ UBQN201※ UBQN211※ UBQN220※ UBQN202※ UBQN222※	B G R Y	1,080 1,080 1,455 1,455 1,455 2,200	

- ※ (色記号): B (黒)、G (緑)、R (赤)、Y (黄)、S (青)、W (白)
- 丸リング〔金属製〕=クロームメッキ
- 角リング〔金属製〕=クロームメッキ
- 記載以外の接点構成および金接点ご指定に際しては **467** 頁をご覧ください。
- 感電防止策として、端子カバーが必要な場合は、アクセサリとして準備しております。対象形番と端子カバー装着後に変更となる寸法については、アクセサリ頁にてご確認ください。

φ30 シリーズ 押ボタンスイッチ φ30

AVN3形/大形プッシュロックターンリセット形 ABN3K形/大形プッシュロック鍵リセット形
ABN4K形/特大プッシュロック鍵リセット形 AJN3形/大形プッシュターンロック形 ABN5形/鍵操作形 ATN4形/レバー形

販売単位：1個

品名・外観	接点構成	形番 (ご注文形番)	ボタン色の 指定記号	標準価格 (税別・円)	外形寸法図 (単位：mm)
大形プッシュロックターンリセット形 AVN3形 (注1) 	1a	AVN310N※	R Y	1,920	
	1b	AVN301N※		1,920	
	1a-1b	AVN311N※		2,300	
	2a	AVN320N※		2,300	
	2b	AVN302N※		2,300	
	2a-2b	AVN322N※		3,050	
大形プッシュロック鍵リセット形 ABN3K形 (注2) 	1a	ABN3K10※	B G R Y	2,690	
	1b	ABN3K01※		2,690	
	1a-1b	ABN3K11※		3,060	
	2a	ABN3K20※		3,060	
	2b	ABN3K02※		3,060	
	2a-2b	ABN3K22※		3,810	
特大プッシュロック鍵リセット形 ABN4K形 (注2) 	1a	ABN4K10※	B G R	2,880	
	1b	ABN4K01※		2,880	
	1a-1b	ABN4K11※		3,250	
	2a	ABN4K20※		3,250	
	2b	ABN4K02※		3,250	
	2a-2b	ABN4K22※		4,000	
大形プッシュターンロック形 AJN3形 	1a	AJN310N※	B G R Y	1,605	
	1b	AJN301N※		1,605	
	1a-1b	AJN311N※		1,975	
	2a	AJN320N※		1,975	
	2b	AJN302N※		1,975	
	2a-2b	AJN322N※		2,730	
鍵操作形 ABN5形 	1a	ABN510	-	1,720	
	1b	ABN501		1,720	
	1a-1b	ABN511		2,090	
	2a	ABN520		2,090	
	2b	ABN502		2,090	
	2a-2b	ABN522		2,840	
レバー形 ATN4形 	1a	ATN410	レバー色の指定なし	1,475	
	1b	ATN401		1,475	
	1a-1b	ATN411		1,850	
	2a	ATN420		1,850	
	2b	ATN402		1,850	
	2a-2b	ATN422		2,600	

● ※ (色記号)：B (黒)、G (緑)、R (赤)、Y (黄)

● 丸リング〔金属製〕＝クロームメッキ

● シリンダ (板鍵を差し込む部分)〔金属製〕＝クロームメッキ

注1) φ30シリーズ赤色ボタンのプッシュロックターンリセット形押ボタンスイッチは、国際安全規格ISO13850、IEC60947-5-5に基づく非常停止用スイッチとしては使用できません。国際安全規格に基づく非常停止用スイッチとしてご使用される場合は、XNシリーズまたは、HNシリーズの非常停止用押ボタンスイッチをご使用ください。

注2) φ30シリーズ赤色ボタンのプッシュロック鍵リセット形押ボタンスイッチは、国際安全規格ISO13850、IEC60947-5-5に基づく非常停止用スイッチとしては使用できません。国際安全規格に基づく非常停止用スイッチとしてご使用される場合は、HWシリーズの非常停止用押ボタンスイッチとリングアダプタ (HW9Z-A30形) をご使用ください。

● 記載以外の接点構成および金接点ご指定に際しては 467 頁をご覧ください。

● 感電防止策として、端子カバーが必要な場合は、アクセサリとして準備しております。対象形番と端子カバー装着後に変更となる寸法については、アクセサリ頁にてご確認ください。








フラッシュ シルエット
スイッチ・ 表示灯 (丸穴)
汎用コントロール ボックス
スイッチ・ 表示灯 (角穴)
非常停止用 スイッチ
LED照明 ユニット
ディスプレイ ユニット
デジタル スイッチ
接続機器
省配線機器
リレータイマ ソケット
サーキット ブレーカ
電源機器
PLC・ スマートリレー
プログラマブル 表示器
センサ
耐環境仕様品
関連会社製品
各種案内

一覧	φ30
LB	
A6	
H6	
HA5W	
L6	
A8~12	
K	
一覧	φ22
AP	
AP6S	
UP	
UZ	
一覧	φ25
HW	
TW	
LW	
MW	
一覧	φ30
TWS	
φ30	
HN2P	

φ30 φ30 シリーズ 押ボタンスイッチ

ATN23形/大形プル形 ATN21形/大形プッシュプル形 ATN22形/大形プッシュプルリターン形
UWQN1形/角形2点式 ABN8P形/ピンロック形(ON・OFFロック)、(ONロック)

販売単位：1個

品名・外観	接点構成	形番 (ご注文形番)	ボタン色の 指定記号	標準価格 (税別・円)	外形寸法図 (単位：mm)
大形プル形 ATN23形   (銘板は別売です)	1a	ATN2310※	B G R Y	1,560	
	1a-1b	ATN2311※		1,935	
	2a	ATN2320※		1,935	
	2b	ATN2302※		1,935	
大形プッシュプル形 ATN21形   (銘板は別売です)	1a-1b	ATN2111※	B G R Y	2,530	
	2a	ATN2120※		2,530	
	2b	ATN2102※		2,530	
	2a-2b	ATN2122※		3,280	
大形プッシュプルスイッチリターン形 ATN22形   (銘板は別売です)	1a-1b	ATN2211※	B G R Y	2,125	
	2a-2b	ATN2222※		2,880	
角形2点式 UWQN1形  	ON側	OFF側	—	—	
	1a	1a	UWQN11010	2,125	
	1a	1b	UWQN11001	2,125	
ピンロック形 ABN8P形   (銘板は別売です)	1a	ABN8P10	—	2,840	
	1b	ABN8P01		2,840	
	1a-1b	ABN8P11		3,220	
	2a	ABN8P20		3,220	
	2b	ABN8P02		3,220	
	2a-2b	ABN8P22		3,960	
ピンロック形 (ONロックタイプ) ABN8P**-TK231-1形  	1a	ABN8P10-TK231-1	—	3,940	
	1b	ABN8P01-TK231-1		3,940	
	1a-1b	ABN8P11-TK231-1		4,320	
	2a	ABN8P20-TK231-1		4,320	
	2b	ABN8P02-TK231-1		4,320	
	2a-2b	ABN8P22-TK231-1		5,060	

※ (色記号)：B (黒)、G (緑)、R (赤)、Y (黄)

● ABN8P形とABN8P**-TK231-1形のボタン色はメタル色 (銀色) です。

● 丸リング (金属製) = クロームメッキ

● 角リング (金属製) = クロームメッキ

● ピンロック形の保守用部品については **529** 頁をご覧ください。

注) φ30シリーズ赤色ボタンのプッシュプル形押ボタンスイッチは、国際安全規格ISO13850、IEC60947-5-5に基づく非常停止用スイッチとしては使用できません。国際安全規格に基づく非常停止用スイッチとしてご使用される場合は、XNシリーズの非常停止用押ボタンスイッチをご使用ください。

● 記載以外の接点構成および金接点ご指定に際しては **467** 頁をご覧ください。

● 接点動作 プルススイッチ

接点構成	ATN23形	
	ノーマル	プル
1a		
1b		
1a-1b	 	 
2a	 	 
2b	 	 

● 接点動作 プッシュプルスイッチ

接点構成	ATN21形	
	プッシュ	プル
1a-1b	 	 
2a	 	 
2b	 	 
2a-2b	 	 

● 接点動作 プッシュプルスイッチ (リターン形)




接点構成	ATN22形		
	プッシュ	ノーマル	プル
1a-1b	 	 	 
2a-2b	 	 	 

● 感電防止策として、端子カバーが必要な場合は、アクセサリとして準備しております。対象形番と端子カバー装着後に変更となる寸法については、アクセサリ頁にてご確認ください。

φ30 シリーズ 押ボタンスイッチ φ30

2点自己保持形 UWQN2形/角形2点式 ABBN11形/平形+平形 ABBN33形/大形+大形(ボタン無し)

販売単位：1個

品名・外観	接点構成		形番 (ご注文形番)	標準価格 (税別・円)	ボタン色の 指定記号	外形寸法図 (単位：mm)
角形2点式 UWQN2形  	ON側	OFF側			無指定 ON：(黒) OFF：(赤)	
	1a	—	UWQN21000	1,935		
	1b	—	UWQN20100	1,935		
	1a-1b	—	UWQN21100	2,310		
	2a	—	UWQN22000	2,310		
	2b	—	UWQN20200	2,310		
平形+平形 ABBN11形   (銘板は別売です)	上側	下側			無指定 (BGR 3色付属)	
	1a	—	ABBN1110	2,220		
	1b	—	ABBN1101	2,220		
	1a-1b	—	ABBN1111	2,590		
	2a	—	ABBN1120	2,590		
	2b	—	ABBN1102	2,590		
	2a-2b	—	ABBN1122	3,340		
大形+大形 (ボタン無し) ABBN33形   (銘板は別売です)	1a	—	ABBN3310	2,390	(ボタン別売) 指定不要	
	1b	—	ABBN3301	2,390		
	1a-1b	—	ABBN3311	2,770		
	2a	—	ABBN3320	2,770		
	2b	—	ABBN3302	2,770		
	2a-2b	—	ABBN3322	3,510		

- (色記号)：B (黒)、G (緑)、R (赤)
- 丸リング〔金属製〕＝クロームメッキ
- 角形2点式 (自己保持タイプ)：ヘッド部のφ30アダプタを取り外していただきますとφ25.5穴 (φ25シリーズ取付穴) に取付け可能です。
- 平形+平形 (ABBN11形)、大形+大形 (ABBN33形) (自己保持タイプ)：平形、突形の各種各色の組合わせは別売していますアクセサリのボタン (ABN1B-※、ABN2B-※形) を組み合わせてください。(記載頁： 527 頁)
大形+大形 (ABBN33形) はボタン別売です。希望される色のボタン (ABN3B-※形) を同時に手配ください。(記載頁： 527 頁)
- 記載以外の接点構成および金接点ご指定に際しては 467 頁をご覧ください。
- 感電防止策として、端子カバーが必要な場合は、アクセサリとして準備しております。対象形番と端子カバー装着後に変更となる寸法については、アクセサリ頁にてご確認ください。

フラッシュ シールド
スイッチ・ 表示灯 (丸穴)
汎用コントロール ボックス
スイッチ・ 表示灯 (角穴)
非常停止用 スイッチ
LED照明 ユニット
ディスプレイ ユニット
デジタル スイッチ
接続機器
省配線機器
リレータイマ ソケット
サーキット プロテクタ
電源機器
PLC・ スマートリレー
プログラマブル 表示器
センサ
耐環境仕様品
関連会社製品
各種案内

一覧	φ16
LB	
A6	
H6	
HA5W	
L6	φ22
A8~12	
K	
一覧	
AP	
AP6S	φ25
UP	
UZ	
一覧	
HW	
TW	φ30
LW	
MW	
一覧	
TWS	
φ30	φ30
HN2P	

φ30 φ30 シリーズ パイロットライト

LED照明

APN1・APNE1形/丸形

販売単位：1個

品名・外観	照明種別	受金	定格使用電圧	形番 (ご注文形番)	照光色の指定記号と標準価格 (税別・円)				内蔵球の 形番
					照光色	標準価格	照光色	標準価格	
丸形 APN1形 APNE1形 	LED	BA9S	AC/DC6V	APN166DN※	R G Y A W	1,135	S PW	1,645	LSTD-6※
			AC/DC12V	APN111DN※		1,135		1,645	LSTD-1※
			AC/DC24V	APN122DN※		1,135		1,645	LSTD-2※
			AC100/110V	APN116DN※		1,860		2,380	LSTD-6※
			AC200/220V	APN126DN※		1,860		2,380	
			DC110V	APN116DDN※		4,070		4,590	
		E12	AC/DC6V	APNE166DN※	R G Y A W	1,165	S	1,670	LETD-6※
			AC/DC12V	APNE111DN※		1,165		1,670	LETD-8※
			AC/DC24V	APNE122DN※		1,165		1,670	LETD-2※
			AC100/110V	APNE116DN※		1,885		2,400	LETD-6※
			AC200/220V	APNE126DN※		1,885		2,400	
			DC110V	APNE116DDN※		4,100		4,610	

※ (色記号): R (赤)、G (緑)、Y (黄)、A (アンバー)、W (乳白)、S (青)、PW (ピュアホワイト)

● パイロットライトはLED球を内蔵しています。

● 照光色Y (黄) のユニットにはPW (ピュアホワイト) のLED球を内蔵しています。

● 丸リング [金属製] = クロームメッキ

注) 使用電圧DC110Vタイプ (DC-DCコンバータ式) は規格未認証品です。

● 記載以外の使用電圧ご指定に際しては **467** 頁をご覧ください。

● 感電防止策として、端子カバーが必要な場合は、アクセサリとして準備しております。対象形番と端子カバー装着後に変更となる寸法については、アクセサリ頁にてご確認ください。

白熱球照明

APN1・APNE1形/丸形

販売単位：1個

品名・外観	照明種別	受金	定格使用電圧	形番 (ご注文形番)	照光色 指定記号	標準価格 (税・円)	内蔵球の 形番
丸形 APN1形 APNE1形 	白熱球 (1W)	BA9S	AC/DC6V	APN166※	R G O W C S	535	LS-6
			AC/DC12V	APN188※		535	LS-8
			AC/DC24V	APN133※		535	LS-3
			AC100/110V	APN116※		1,065	LS-6
			AC200/220V	APN126※		1,065	
	白熱球 (2W)	E12	AC/DC6V	APNE166※	R G O W C S	555	LE-6
			AC/DC12V	APNE188※		555	LE-8
			AC/DC24V	APNE133※		555	LE-3
			AC100/110V	APN118※		1,150	LE-8
			AC200/220V	APN128※		1,150	

※ (色記号): R (赤)、G (緑)、O (橙)、W (乳白)、C (透明)、S (青)

● パイロットライトは白熱球を内蔵しています。

● 丸リング [金属製] = クロームメッキ

● 記載以外の使用電圧ご指定に際しては **467** 頁をご覧ください。


● 感電防止策として、端子カバーが必要な場合は、アクセサリとして準備しております。対象形番と端子カバー装着後に変更となる寸法については、アクセサリ頁にてご確認ください。

外形寸法図

(単位: mm)


● 丸形

APN1・APNE1形 (AC/DC6V、12V、24V)



● 丸形

APN1・APNE1形 (AC100/110V、200/220V、DC110V)



● 感電防止策として、端子カバーが必要な場合は、アクセサリとして準備しております。対象形番と端子カバー装着後に変更となる寸法については、アクセサリ頁にてご確認ください。

φ30 シリーズ パイロットライト φ30

LED 照光 UPQN3B形/角突形 UPQN4形/長角形記名式 UPQNE4形/長角形記名式

販売単位：1個

品名・外観	照光種別	受金	定格使用電圧	形番 (ご注文形番)	照光色の指定記号と標準価格(税別・円)				内蔵球の 形番
					照光色	標準価格	照光色	標準価格	
角突形 UPQN3B形 	LED	BA9S	AC/DC6V	UPQN3B66D※	R G Y A W	1,740	S	2,250	LSTD-6※
			AC/DC12V	UPQN3B11D※		1,740		2,250	LSTD-1※
			AC/DC24V	UPQN3B22D※		1,740		2,250	LSTD-2※
			AC100/110V	UPQN3B16D※		2,270		2,790	LSTD-6※
			AC200/220V	UPQN3B26D※		2,270		2,790	
			DC110V	UPQN3B16DD※		4,680		5,190	
長角形・記名式 UPQN4形 	LED	BA9S	AC/DC6V	UPQN466D※	R G Y A W	1,305	S	1,815	LSTD-6※
			AC/DC12V	UPQN411D※		1,305		1,815	LSTD-1※
			AC/DC24V	UPQN422D※		1,305		1,815	LSTD-2※
			AC100/110V	UPQN416D※		1,840		2,360	LSTD-6※
			AC200/220V	UPQN426D※		1,840		2,360	
			DC110V	UPQN416DD※		4,250		4,760	
長角形・記名式 UPQNE4形 	LED	E12	AC/DC6V	UPQNE466D※	R G Y A W	1,615	S	2,125	LETD-6※
			AC/DC12V	UPQNE411D※		1,615		2,125	LETD-8※
			AC/DC24V	UPQNE422D※		1,615		2,125	LETD-2※
			AC100/110V	UPQNE416D※		2,145		2,670	LETD-6※
			AC200/220V	UPQNE426D※		2,145		2,670	
			DC110V	UPQNE416DD※		4,560		5,060	

- ※ (色記号)：R (赤)、G (緑)、Y (黄)、A (アンバー)、W (乳白)、S (青)
- パイロットライトはLED球を内蔵しています。
- 照光色Y (黄) のユニットにはPW (ピュアホワイト) のLED球を内蔵しています。
- 角リング (金属製) = クロームメッキ
- 長角形記名式のW色はレンズ (C) と記名板の組合わせです。長角形・記名式 (2W)
- 長角形記名式の記名板サイズは、528 頁をご覧ください。

注) 使用電圧DC110Vタイプ (DC-DCコンバータ式) は規格未認証品です。


- 記載以外の使用電圧ご指定に際しては 467 頁をご覧ください。
- 感電防止策として、端子カバーが必要な場合は、アクセサリとして準備しております。対象形番と端子カバー装着後に変更となる寸法については、アクセサリ頁にてご確認ください。

外形寸法図

(単位：mm)


角突形

UPQN3B形 (AC/DC6V、12V、24V)




長角形・記名式

UPQN4形 (AC/DC6V、12V、24V)




長角形・記名式

UPQNE4形 (AC/DC6V、12V、24V)




角突形

UPQN3B形 (AC100/110V、200/220V、DC110V)




長角形・記名式

UPQN4形 (AC100/110V、200/220V、DC110V)



長角形・記名式

UPQNE4形 (AC100/110V、200/220V、DC110V)



- 「内蔵リフレクタ」と「パネル取付け時の注意」については 476 頁をご覧ください。
- 感電防止策として、端子カバーが必要な場合は、アクセサリとして準備しております。対象形番と端子カバー装着後に変更となる寸法については、アクセサリ頁にてご確認ください。

フラッシュ シルエント
スイッチ・ 表示灯 (丸穴)
汎用コントロール ボックス
スイッチ・ 表示灯 (角穴)
非常停止用 スイッチ
LED照明 ユニット
ディスプレイ ユニット
デジタル スイッチ
接続機器
省配線機器
リレータイマ ソケット
サーキット プロテクタ
電源機器
PLC・ スマートリレー
プログラマブル 表示器
センサ
耐環境仕様品
関連会社製品
各種案内

一覧	
LB	
A6	
H6	
HA5W	
L6	
A8~12	φ16
K	
一覧	
AP	
AP6S	
UP	
UZ	
一覧	
HW	
TW	φ22
LW	
MW	
一覧	
TWS	φ25
一覧	
φ30	φ30
HN2P	

φ30 φ30 シリーズ パイロットライト

白熱球照光

UPQN3B形/角突形(1W) UPQN4形/長角形記名式(1W) UPQNE4・UPQN4形/長角形記名式(2W)

販売単位：1個

品名・外観	照光種別	受金	定格使用電圧	形番 (ご注文形番)	照光色 指定記号	標準価格 (税別・円)	内蔵球の 形番
角突形 (1W) UPQN3B形  	白熱球 (1W)	BA9S	AC/DC6V	UPQN3B66※	R、G、O、W、C、S	1,135	LS-6
			AC/DC12V	UPQN3B88※		1,135	LS-8
			AC/DC24V	UPQN3B33※		1,135	LS-3
			AC100/110V	UPQN3B16※		1,670	LS-6
			AC200/220V	UPQN3B26※		1,670	
長角形・記名式 (1W) UPQN4形  	白熱球 (1W)	BA9S	AC/DC6V	UPQN466※	R、G、O、W、S	705	LS-6
			AC/DC12V	UPQN488※		705	LS-8
			AC/DC24V	UPQN433※		705	LS-3
			AC100/110V	UPQN416※		1,240	LS-6
			AC200/220V	UPQN426※		1,240	
長角形・記名式 (2W) UPQNE4形 UPQN4形  	白熱球 (2W)	E12	AC/DC6V	UPQNE466※	R、G、O、W、S	1,005	LE-6
			AC/DC12V	UPQNE488※		1,005	LE-8
			AC/DC24V	UPQNE433※		1,005	LE-3
			AC100/110V	UPQN418※		1,605	LE-8
			AC200/220V	UPQN428※		1,605	

- ※ (色記号)：R (赤)、G (緑)、O (橙)、W (乳白)、C (透明)、S (青)
- パイロットライトは白熱球を内蔵しています。
- 角リング〔金属製〕＝クロームメッキ
- 長角形記名式のW色はレンズ(C)と記名板の組み合わせです。
- 長角形記名式の記名板サイズは **528** 頁をご覧ください。


- 記載以外の使用電圧ご指定に際しては **467** 頁をご覧ください。
- 感電防止策として、端子カバーが必要な場合は、アクセサリとして準備しております。対象形番と端子カバー装着後に変更となる寸法については、アクセサリ頁にてご確認ください。

□ 外形寸法図

(単位：mm)


● 角突形

UPQN3B形 (AC/DC6V、12V、24V)




● 長角形・記名式 (1W)

UPQN4形 (AC/DC6V、12V、24V)




● 長角形・記名式 (2W)

UPQNE4形 (AC/DC6V、12V、24V)




● 角突形

UPQN3B形 (AC100/110V、200/220V)




● 長角形・記名式 (1W)

UPQN4形 (AC100/110V、200/220V)



● 長角形・記名式 (2W)


UPQN4形 (AC100/110V、200/220V)



- 感電防止策として、端子カバーが必要な場合は、アクセサリとして準備しております。対象形番と端子カバー装着後に変更となる寸法については、アクセサリ頁にてご確認ください。


● 内蔵リフレクタについて

- LED照光の角形パイロットライトには、ランプハウスのリフレクタを内蔵しています。
- リフレクタはレンズ・記名板取外し時に外れる場合があります。必ず収納してご使用ください。
- UPQNE4形 (長角形) のLED球を交換する際は、リフレクタを取外しランプ交換工具(OR-55形)にて交換ください。
- リフレクタの取外しは、リフレクタ溝部(外周に凹部)を小形ドライバなどで軽くこじ取り外してください。



● 角形ユニットのパネル取付時の注意

- 角リングは、ガタツキがない様に本体に締め付けながら、正しい位置に合わせてください。
- ねじは軽く締め付けてください。それで十分な保持力が得られます。
- ねじ締め付け後は角リングを回さないで下さい。脱落する恐れがあります。



φ30 シリーズ パイロットライト φ30


白熱球照光 APN1□P形/丸形プッシュチェック

販売単位：1個

品名・外観	照光種別	受金	定格使用電圧	形番 (ご注文形番)	照光色 指定記号	標準価格 (税別・円)	内蔵球の 形番
丸形プッシュチェック APN1□P形 	白熱球 (1W)	BA9S	AC/DC6V	APN166P※	R G O W C S	1,590	LS-6
			AC/DC12V	APN188P※		1,590	LS-8
			AC/DC24V	APN133P※		1,590	LS-3
			AC100/110V	APN116P※		2,125	LS-6
			AC200/220V	APN126P※		2,125	

- ※ (色記号)：R (赤)、G (緑)、O (橙)、W (乳白)、C (透明)、S (青)
- パイロットライトは白熱球を内蔵しています。
- 丸リング〔金属製〕＝クロームメッキ
- 記載以外の使用電圧ご指定に際しては、**467** 頁をご覧ください。
- 感電防止策として、端子カバーが必要な場合は、アクセサリとして準備しております。対象形番と端子カバー装着後に変更となる寸法については、アクセサリ頁にてご確認ください。

使用回路例




(注) プッシュチェックパイロットライトのランプ端子と接点端子は、接続されておられません。左図をご参考の上、接続してください。

外形寸法図

(単位：mm)

丸形・プッシュチェック
APN1形



A：定格電圧AC/DC12V、24Vの場合
B：定格電圧AC100/110V、200/220Vの場合

- 感電防止策として、端子カバーが必要な場合は、アクセサリとして準備しております。対象形番と端子カバー装着後に変更となる寸法については、アクセサリ頁にてご確認ください。

白熱球照光 UPQNR4形/長角形記名式(2W)

販売単位：1個


品名・外観	照光種別	受金	定格使用電圧	使用抵抗	形番 (ご注文形番)	照光色 指定記号	標準価格 (税別・円)	内蔵球の 形番
長角形・記名式 (2W) UPQNR4形 	白熱球 (2W)	E12	AC/DC50V	20W・500Ω	UPQNR458※	R G O W C S	2,340	LE-8
			AC/DC100V	40W・1.15kΩ	UPQNR418※		2,630	
			AC/DC200V	45W・2.4kΩ	UPQNR428※		2,630	

- ※ (色記号)：R (赤)、G (緑)、O (橙)、W (乳白)、S (青)
- パイロットライトは白熱球を内蔵しています。
- 角リング〔金属製〕＝クロームメッキ
- 長角形記名式のW色はレンズ(C)と記名板の組合わせです。
- 長角形記名式の記名板サイズは、**528** 頁をご覧ください。
- 感電防止策として、端子カバーが必要な場合は、アクセサリとして準備しております。対象形番と端子カバー装着後に変更となる寸法については、アクセサリ頁にてご確認ください。

外形寸法図

(単位：mm)

長角形 (記名式)
UPQNR4形



フラッシュ シルエット
スイッチ・ 表示灯(丸穴)
汎用コントロール ボックス
スイッチ・ 表示灯(角穴)
非常停止用 スイッチ
LED照明 ユニット
ディスプレイ ユニット
デジタル スイッチ
接続機器
省配線機器
リレータイマ ソケット
サーキット プロテクタ
電源機器
PLC・ スマートリレー
プログラマブル 表示器
センサ
耐環境仕様品
関連会社製品
各種案内

一覧	φ16
LB	
A6	
H6	
HA5W	
L6	
A8~12	
K	φ22
一覧	
AP	
AP6S	
UP	
UZ	
一覧	φ25
HW	
TW	
LW	
MW	
一覧	
TWS	
一覧	φ30
φ30	
HN2P	

φ30 φ30 シリーズ 照光押ボタンスイッチ

LED照光

ALN2・AOLN2・ALNE2・AOLNE2形/突形

販売単位：1個

品名・外観	照光 種別	受金	動作	定格使用電圧	接点構成	形番 (ご注文形番)	照光色の指定記号と標準価格 (税別・円)			
							照光色	標準価格	照光色	標準価格
突形 ALN2形 AOLN2形 ALNE2形 AOLNE2形 	LED	BA9S	モメンタリ形	AC/DC6V	1a-1b	ALN26611DN※	R G Y A W	2,190	S PW	2,710
					2a	ALN26620DN※		2,190		2,710
					2b	ALN26602DN※		2,190		2,710
				AC/DC12V	1a-1b	ALN21111DN※		2,190		2,710
					2a	ALN21120DN※		2,190		2,710
					2b	ALN21102DN※		2,190		2,710
				AC/DC24V	1a-1b	ALN22211DN※		2,190		2,710
					2a	ALN22220DN※		2,190		2,710
					2b	ALN22202DN※		2,190		2,710
				AC100/110V	1a-1b	ALN21611DN※		2,920		3,440
					2a	ALN21620DN※		2,920		3,440
					2b	ALN21602DN※		2,920		3,440
				AC200/220V	1a-1b	ALN22611DN※		2,920		3,440
					2a	ALN22620DN※		2,920		3,440
					2b	ALN22602DN※		2,920		3,440
			オルタナイト形	AC/DC6V	1a-1b	AOLN26611DN※	R G Y A W	3,220	S PW	3,720
					2a	AOLN26620DN※		3,220		3,720
					2b	AOLN26602DN※		3,220		3,720
				AC/DC12V	1a-1b	AOLN21111DN※		3,220		3,720
					2a	AOLN21120DN※		3,220		3,720
					2b	AOLN21102DN※		3,220		3,720
				AC/DC24V	1a-1b	AOLN22211DN※		3,220		3,720
					2a	AOLN22220DN※		3,220		3,720
					2b	AOLN22202DN※		3,220		3,720
				AC100/110V	1a-1b	AOLN21611DN※		3,940		4,450
					2a	AOLN21620DN※		3,940		4,450
					2b	AOLN21602DN※		3,940		4,450
				AC200/220V	1a-1b	AOLN22611DN※		3,940		4,450
					2a	AOLN22620DN※		3,940		4,450
					2b	AOLN22602DN※		3,940		4,450
			モメンタリ形	AC/DC6V	1a-1b	ALNE26611DN※	R G Y A W	2,190	S	2,710
					2a	ALNE26620DN※		2,190		2,710
					2b	ALNE26602DN※		2,190		2,710
				AC/DC12V	1a-1b	ALNE21111DN※		2,190		2,710
					2a	ALNE21120DN※		2,190		2,710
					2b	ALNE21102DN※		2,190		2,710
				AC/DC24V	1a-1b	ALNE22211DN※		2,190		2,710
					2a	ALNE22220DN※		2,190		2,710
					2b	ALNE22202DN※		2,190		2,710
				AC100/110V	1a-1b	ALNE21611DN※		2,920		3,440
					2a	ALNE21620DN※		2,920		3,440
					2b	ALNE21602DN※		2,920		3,440
				AC200/220V	1a-1b	ALNE22611DN※		2,920		3,440
					2a	ALNE22620DN※		2,920		3,440
					2b	ALNE22602DN※		2,920		3,440
			オルタナイト形	AC/DC6V	1a-1b	AOLNE26611DN※	R G Y A W	3,220	S	3,720
					2a	AOLNE26620DN※		3,220		3,720
					2b	AOLNE26602DN※		3,220		3,720
				AC/DC12V	1a-1b	AOLNE21111DN※		3,220		3,720
					2a	AOLNE21120DN※		3,220		3,720
					2b	AOLNE21102DN※		3,220		3,720
				AC/DC24V	1a-1b	AOLNE22211DN※		3,220		3,720
					2a	AOLNE22220DN※		3,220		3,720
					2b	AOLNE22202DN※		3,220		3,720
				AC100/110V	1a-1b	AOLNE21611DN※		3,940		4,450
					2a	AOLNE21620DN※		3,940		4,450
					2b	AOLNE21602DN※		3,940		4,450
				AC200/220V	1a-1b	AOLNE22611DN※		3,940		4,450
					2a	AOLNE22620DN※		3,940		4,450
					2b	AOLNE22602DN※		3,940		4,450

- ※ (色記号)：R (赤)、G (緑)、Y (黄)、A (アンバー)、W (乳白)、S (青)、PW (ピュアホワイト)
- 照光押ボタンスイッチはLED球を内蔵しています。
- 照光色Y (黄) のユニットにはPW (ピュアホワイト) のLED球を内蔵しています。
- 丸リング〔金属製〕=クロームメッキ
- 記載以外の接点構成および使用電圧のご指定に際しては、**468** 頁をご覧ください。
- 感電防止策として、端子カバーが必要な場合は、アクセサリとして準備しております。対象形番と端子カバー装着後に変更となる寸法については、アクセサリ頁にてご確認ください。

φ30 シリーズ 照光押ボタンスイッチ φ30

白熱球照光

ALN・ALNE・AOLN・AOLNE形/突形

販売単位：1個

品名・外観	照光種別	受金	動作	定格使用電圧	接点構成	形番 (ご注文形番)	照光色 指定記号	標準価格 (税別・円)
突形 ALN形 ALNE形  	白熱球 (1W)	BA9S	モメンタリ形	AC/DC6V	1a-1b	ALN6611※	R G O W C S	1,590
					2a	ALN6620※		1,590
					2b	ALN6602※		1,590
				AC/DC12V	1a-1b	ALN8811※		1,590
					2a	ALN8820※		1,590
					2b	ALN8802※		1,590
				AC/DC24V	1a-1b	ALN3311※		1,590
					2a	ALN3320※		1,590
					2b	ALN3302※		1,590
				AC100/110V	1a-1b	ALN1611※		2,125
					2a	ALN1620※		2,125
					2b	ALN1602※		2,125
				AC200/220V	1a-1b	ALN2611※		2,125
					2a	ALN2620※		2,125
					2b	ALN2602※		2,125
			オルタネイト形	AC/DC6V	1a-1b	AOLN6611※	R G O W C S	2,610
					2a	AOLN6620※		2,610
					2b	AOLN6602※		2,610
				AC/DC12V	1a-1b	AOLN8811※		2,610
					2a	AOLN8820※		2,610
					2b	AOLN8802※		2,610
				AC/DC24V	1a-1b	AOLN3311※		2,610
					2a	AOLN3320※		2,610
					2b	AOLN3302※		2,610
				AC100/110V	1a-1b	AOLN1611※		3,150
					2a	AOLN1620※		3,150
					2b	AOLN1602※		3,150
				AC200/220V	1a-1b	AOLN2611※		3,150
					2a	AOLN2620※		3,150
					2b	AOLN2602※		3,150
突形 AOLN形 AOLNE形  	白熱球 (2W)	E12	モメンタリ形	AC/DC6V	1a-1b	ALNE6611※	R G O W C S	1,590
					2a	ALNE6620※		1,590
					2b	ALNE6602※		1,590
				AC/DC12V	1a-1b	ALNE8811※		1,590
					2a	ALNE8820※		1,590
					2b	ALNE8802※		1,590
				AC/DC24V	1a-1b	ALNE3311※		1,590
					2a	ALNE3320※		1,590
					2b	ALNE3302※		1,590
				AC100/110V	1a-1b	ALN1811※		2,180
					2a	ALN1820※		2,180
					2b	ALN1802※		2,180
				AC200/220V	1a-1b	ALN2811※		2,180
					2a	ALN2820※		2,180
					2b	ALN2802※		2,180
			オルタネイト形	AC/DC6V	1a-1b	AOLNE6611※	R G O W C S	2,610
					2a	AOLNE6620※		2,610
					2b	AOLNE6602※		2,610
				AC/DC12V	1a-1b	AOLNE8811※		2,610
					2a	AOLNE8820※		2,610
					2b	AOLNE8802※		2,610
				AC/DC24V	1a-1b	AOLNE3311※		2,610
					2a	AOLNE3320※		2,610
					2b	AOLNE3302※		2,610
				AC100/110V	1a-1b	AOLN1811※		3,210
					2a	AOLN1820※		3,210
					2b	AOLN1802※		3,210
				AC200/220V	1a-1b	AOLN2811※		3,210
					2a	AOLN2820※		3,210
					2b	AOLN2802※		3,210

- ※ (色記号)：R (赤)、G (緑)、O (橙)、W (乳白)、C (透明)、S (青)
- 照光押ボタンスイッチは白熱球を内蔵しています。
- 丸リング〔金属製〕=クロームメッキ
- 記載以外の接点構成および使用電圧のご指定に際しては、468 頁をご覧ください。

フラッシュ シルエット	スイッチ・ 表示灯 (丸穴)
汎用コントロール ボックス	スイッチ・ 表示灯 (角穴)
	非常停止用 スイッチ
	LED照明 ユニット
	ディスプレイ ユニット
	デジタル スイッチ
接続機器	
省配線機器	
リレータイマ ソケット	
サーキット プロテクタ	
電源機器	
PLC・ スマートリレー	
プログラマブル 表示器	
センサ	
耐環境仕様品	
関連会社製品	
各種案内	
一覧	φ16
LB	
A6	
H6	
HA5W	
L6	
A8~12	
K	
一覧	
AP	
AP6S	
UP	
UZ	
一覧	φ22
HW	
TW	
LW	
MW	
一覧	φ25
TWS	
一覧	φ30
φ30	
HN2P	

φ30 φ30 シリーズ 照光押ボタンスイッチ

LED照光

ALGN2・AOLGN2・ALGNE2・AOLGNE2形/突形半ガード付

販売単位：1個

品名・外観	照光 種別	受金	動作	定格使用電圧	接点構成	形番 (ご注文形番)	照光色の指定記号と標準価格 (税別・円)			
							照光色	標準価格	照光色	標準価格
突形半ガード付 ALGN2形 AOLGN2形 ALGNE2形 AOLGNE2形  	LED	BA9S	モメンタリ形	AC/DC6V	1a-1b	ALGN26611DN※	R G Y A W	2,530	S PW	3,050
					2a	ALGN26620DN※		2,530		3,050
					2b	ALGN26602DN※		2,530		3,050
				AC/DC12V	1a-1b	ALGN21111DN※		2,530		3,050
					2a	ALGN21120DN※		2,530		3,050
					2b	ALGN21102DN※		2,530		3,050
				AC/DC24V	1a-1b	ALGN22211DN※		2,530		3,050
					2a	ALGN22220DN※		2,530		3,050
					2b	ALGN22202DN※		2,530		3,050
				AC100/110V	1a-1b	ALGN21611DN※		3,260		3,770
					2a	ALGN21620DN※		3,260		3,770
					2b	ALGN21602DN※		3,260		3,770
				AC200/220V	1a-1b	ALGN22611DN※		3,260		3,770
					2a	ALGN22620DN※		3,260		3,770
					2b	ALGN22602DN※		3,260		3,770
			オルタナイト形	AC/DC6V	1a-1b	AOLGN26611DN※	R G Y A W	3,560	S PW	4,060
					2a	AOLGN26620DN※		3,560		4,060
					2b	AOLGN26602DN※		3,560		4,060
				AC/DC12V	1a-1b	AOLGN21111DN※		3,560		4,060
					2a	AOLGN21120DN※		3,560		4,060
					2b	AOLGN21102DN※		3,560		4,060
				AC/DC24V	1a-1b	AOLGN22211DN※		3,560		4,060
					2a	AOLGN22220DN※		3,560		4,060
					2b	AOLGN22202DN※		3,560		4,060
				AC100/110V	1a-1b	AOLGN21611DN※		4,280		4,790
					2a	AOLGN21620DN※		4,280		4,790
					2b	AOLGN21602DN※		4,280		4,790
				AC200/220V	1a-1b	AOLGN22611DN※		4,280		4,790
					2a	AOLGN22620DN※		4,280		4,790
					2b	AOLGN22602DN※		4,280		4,790
			モメンタリ形	AC/DC6V	1a-1b	ALGNE26611DN※	R G Y A W	2,530	S	3,050
					2a	ALGNE26620DN※		2,530		3,050
					2b	ALGNE26602DN※		2,530		3,050
				AC/DC12V	1a-1b	ALGNE21111DN※		2,530		3,050
					2a	ALGNE21120DN※		2,530		3,050
					2b	ALGNE21102DN※		2,530		3,050
				AC/DC24V	1a-1b	ALGNE22211DN※		2,530		3,050
					2a	ALGNE22220DN※		2,530		3,050
					2b	ALGNE22202DN※		2,530		3,050
				AC100/110V	1a-1b	ALGNE21611DN※		3,260		3,770
					2a	ALGNE21620DN※		3,260		3,770
					2b	ALGNE21602DN※		3,260		3,770
				AC200/220V	1a-1b	ALGNE22611DN※		3,260		3,770
					2a	ALGNE22620DN※		3,260		3,770
					2b	ALGNE22602DN※		3,260		3,770
			オルタナイト形	AC/DC6V	1a-1b	AOLGNE26611DN※	R G Y A W	3,560	S	4,060
					2a	AOLGNE26620DN※		3,560		4,060
					2b	AOLGNE26602DN※		3,560		4,060
				AC/DC12V	1a-1b	AOLGNE21111DN※		3,560		4,060
					2a	AOLGNE21120DN※		3,560		4,060
					2b	AOLGNE21102DN※		3,560		4,060
				AC/DC24V	1a-1b	AOLGNE22211DN※		3,560		4,060
					2a	AOLGNE22220DN※		3,560		4,060
					2b	AOLGNE22202DN※		3,560		4,060
				AC100/110V	1a-1b	AOLGNE21611DN※		4,280		4,790
					2a	AOLGNE21620DN※		4,280		4,790
					2b	AOLGNE21602DN※		4,280		4,790
				AC200/220V	1a-1b	AOLGNE22611DN※		4,280		4,790
					2a	AOLGNE22620DN※		4,280		4,790
					2b	AOLGNE22602DN※		4,280		4,790

- ※ (色記号)：R (赤)、G (緑)、Y (黄)、A (アンバー)、W (乳白)、S (青)、PW (ピュアホワイト)
- 照光押ボタンスイッチはLED球を内蔵しています。
- 照光色Y (黄) のユニットにはPW (ピュアホワイト) のLED球を内蔵しています。
- 丸リング〔金属製〕=クロームメッキ
- 記載以外の接点構成および使用電圧のご指定に際しては、**468** 頁をご覧ください。
- 感電防止策として、端子カバーが必要な場合は、アクセサリとして準備しております。対象形番と端子カバー装着後に変更となる寸法については、アクセサリ頁にてご確認ください。

φ30 シリーズ 照光押ボタンスイッチ φ30

白熱球照光 | ALN□G・ALNE□G形/突形半ガード付

販売単位：1個

品名・外観	照光種別	受金	動作	定格使用電圧	接点構成	形番 (ご注文形番)	照光色 指定記号	標準価格 (税別・円)
突形半ガード付 ALN□G形 ALNE□G形  	白熱球 (1W)	BA9S	モメンタリ形	AC/DC6V	1a-1b	ALN6G611※	R G O W C S	1,935
					2a	ALN6G620※		1,935
					2b	ALN6G602※		1,935
				AC/DC12V	1a-1b	ALN8G811※		1,935
					2a	ALN8G820※		1,935
					2b	ALN8G802※		1,935
				AC/DC24V	1a-1b	ALN3G311※		1,935
					2a	ALN3G320※		1,935
					2b	ALN3G302※		1,935
				AC100/110V	1a-1b	ALN1G611※		2,470
					2a	ALN1G620※		2,470
					2b	ALN1G602※		2,470
				AC200/220V	1a-1b	ALN2G611※		2,470
					2a	ALN2G620※		2,470
					2b	ALN2G602※		2,470
	白熱球 (2W)	E12	モメンタリ形	AC/DC6V	1a-1b	ALNE6G611※	R G O W C S	1,935
					2a	ALNE6G620※		1,935
					2b	ALNE6G602※		1,935
				AC/DC12V	1a-1b	ALNE8G811※		1,935
					2a	ALNE8G820※		1,935
					2b	ALNE8G802※		1,935
				AC/DC24V	1a-1b	ALNE3G311※		1,935
					2a	ALNE3G320※		1,935
					2b	ALNE3G302※		1,935
				AC100/110V	1a-1b	ALN1G811※		2,520
					2a	ALN1G820※		2,520
					2b	ALN1G802※		2,520
				AC200/220V	1a-1b	ALN2G811※		2,520
					2a	ALN2G820※		2,520
					2b	ALN2G802※		2,520

- ※ (色記号) : R (赤)、G (緑)、O (橙)、W (乳白)、C (透明)、S (青)
- 照光押ボタンスイッチは白熱球を内蔵しています。
- 丸リング〔金属製〕=クロームメッキ
- 記載以外の接点構成および使用電圧のご指定に際しては 468 頁をご覧ください。
- 感電防止策として、端子カバーが必要な場合は、アクセサリとして準備しております。対象形番と端子カバー装着後に変更となる寸法については、アクセサリ頁にてご確認ください。

フラッシュ シルエット	φ8 16
スイッチ・ 表示灯(丸穴)	
汎用コントロール ボックス	
スイッチ・ 表示灯(角穴)	
非常停止用 スイッチ	
LED照明 ユニット	
ディスプレイ ユニット	
デジタル スイッチ	
接続機器	
省配線機器	
リレータイマ ソケット	φ22
サーキット プロテクタ	
電源機器	
PLC・ スマートリレー	
プログラマブル 表示器	
センサ	
耐環境仕様品	
関連会社製品	
各種案内	
一覧	φ25
LB	
A6	
H6	
HA5W	
L6	
A8~12	
K	
一覧	
AP	
AP6S	φ30
UP	
UZ	
一覧	
HW	
TW	
LW	
MW	
一覧	
TWS	
φ30	
HN2P	

φ30 φ30 シリーズ 照光押ボタンスイッチ

LED照光

ALFN2・AOLFN2・ALFNE2・AOLFNE2形/突形フルガード付

販売単位：1個

品名・外観	照光 種別	受金	動作	定格使用電圧	接点構成	形番 (ご注文形番)	照光色の指定記号と標準価格(税別・円)			
							照光色	標準価格	照光色	標準価格
突形フルガード付 ALFN2形 AOLFN2形 ALFNE2形 AOLFNE2形  	LED	BA9S	モメンタリ形	AC/DC6V	1a-1b	ALFN26611DN※	R G Y A W	2,730	S PW	3,240
					2a	ALFN26620DN※		2,730		3,240
					2b	ALFN26602DN※		2,730		3,240
				AC/DC12V	1a-1b	ALFN21111DN※		2,730		3,240
					2a	ALFN21120DN※		2,730		3,240
					2b	ALFN21102DN※		2,730		3,240
				AC/DC24V	1a-1b	ALFN22211DN※		2,730		3,240
					2a	ALFN22220DN※		2,730		3,240
					2b	ALFN22202DN※		2,730		3,240
				AC100/110V	1a-1b	ALFN21611DN※		3,460		3,960
					2a	ALFN21620DN※		3,460		3,960
					2b	ALFN21602DN※		3,460		3,960
				AC200/220V	1a-1b	ALFN22611DN※		3,460		3,960
					2a	ALFN22620DN※		3,460		3,960
					2b	ALFN22602DN※		3,460		3,960
			オルタナイト形	AC/DC6V	1a-1b	AOLFN26611DN※	R G Y A W	3,740	S PW	4,260
					2a	AOLFN26620DN※		3,740		4,260
					2b	AOLFN26602DN※		3,740		4,260
				AC/DC12V	1a-1b	AOLFN21111DN※		3,740		4,260
					2a	AOLFN21120DN※		3,740		4,260
					2b	AOLFN21102DN※		3,740		4,260
				AC/DC24V	1a-1b	AOLFN22211DN※		3,740		4,260
					2a	AOLFN22220DN※		3,740		4,260
					2b	AOLFN22202DN※		3,740		4,260
				AC100/110V	1a-1b	AOLFN21611DN※		4,470		4,990
					2a	AOLFN21620DN※		4,470		4,990
					2b	AOLFN21602DN※		4,470		4,990
				AC200/220V	1a-1b	AOLFN22611DN※		4,470		4,990
					2a	AOLFN22620DN※		4,470		4,990
					2b	AOLFN22602DN※		4,470		4,990
		E12	モメンタリ形	AC/DC6V	1a-1b	ALFNE26611DN※	R G Y A W	2,730	S	3,240
					2a	ALFNE26620DN※		2,730		3,240
					2b	ALFNE26602DN※		2,730		3,240
				AC/DC12V	1a-1b	ALFNE21111DN※		2,730		3,240
					2a	ALFNE21120DN※		2,730		3,240
					2b	ALFNE21102DN※		2,730		3,240
				AC/DC24V	1a-1b	ALFNE22211DN※		2,730		3,240
					2a	ALFNE22220DN※		2,730		3,240
					2b	ALFNE22202DN※		2,730		3,240
				AC100/110V	1a-1b	ALFNE21611DN※		3,460		3,960
					2a	ALFNE21620DN※		3,460		3,960
					2b	ALFNE21602DN※		3,460		3,960
				AC200/220V	1a-1b	ALFNE22611DN※		3,460		3,960
					2a	ALFNE22620DN※		3,460		3,960
					2b	ALFNE22602DN※		3,460		3,960
			オルタナイト形	AC/DC6V	1a-1b	AOLFNE26611DN※	R G Y A W	3,740	S	4,260
					2a	AOLFNE26620DN※		3,740		4,260
					2b	AOLFNE26602DN※		3,740		4,260
				AC/DC12V	1a-1b	AOLFNE21111DN※		3,740		4,260
					2a	AOLFNE21120DN※		3,740		4,260
					2b	AOLFNE21102DN※		3,740		4,260
				AC/DC24V	1a-1b	AOLFNE22211DN※		3,740		4,260
					2a	AOLFNE22220DN※		3,740		4,260
					2b	AOLFNE22202DN※		3,740		4,260
				AC100/110V	1a-1b	AOLFNE21611DN※		4,470		4,990
					2a	AOLFNE21620DN※		4,470		4,990
					2b	AOLFNE21602DN※		4,470		4,990
				AC200/220V	1a-1b	AOLFNE22611DN※		4,470		4,990
					2a	AOLFNE22620DN※		4,470		4,990
					2b	AOLFNE22602DN※		4,470		4,990

- ※ (色記号) : R (赤)、G (緑)、Y (黄)、A (アンバー)、W (乳白)、S (青)、PW (ピュアホワイト)
- 照光押ボタンスイッチはLED球を内蔵しています。
- 照光色Y (黄) のユニットにはPW (ピュアホワイト) のLED球を内蔵しています。
- 丸リング〔金属製〕=クロームメッキ
- 記載以外の接点構成および使用電圧のご指定に際しては、468 頁をご覧ください。
- 感電防止策として、端子カバーが必要な場合は、アクセサリとして準備しております。対象形番と端子カバー装着後に変更となる寸法については、アクセサリ頁にてご確認ください。

φ30 シリーズ 照光押ボタンスイッチ φ30

白熱球照光

ALN□F・ALNE□F・AOLN□F・AOLNE□F形/突形フルガード付

販売単位：1個

品名・外観	照光種別	受金	動作	定格使用電圧	接点構成	形番 (ご注文形番)	照光色 指定記号	標準価格 (税別・円)
突形フルガード付 ALN□F形 ALNE□F形  	白熱球 (1W)	BA9S	モメンタリ形	AC/DC6V	1a-1b	ALN6F611※	R G O W C S	2,125
					2a	ALN6F620※		2,125
					2b	ALN6F602※		2,125
				AC/DC12V	1a-1b	ALN8F811※		2,125
					2a	ALN8F820※		2,125
					2b	ALN8F802※		2,125
				AC/DC24V	1a-1b	ALN3F311※		2,125
					2a	ALN3F320※		2,125
					2b	ALN3F302※		2,125
				AC100/110V	1a-1b	ALN1F611※		2,670
					2a	ALN1F620※		2,670
					2b	ALN1F602※		2,670
			オルタネイト形	AC200/220V	1a-1b	ALN2F611※		2,670
					2a	ALN2F620※		2,670
					2b	ALN2F602※		2,670
				AC/DC6V	1a-1b	AOLN6F611※	R G O W C S	3,150
					2a	AOLN6F620※		3,150
					2b	AOLN6F602※		3,150
				AC/DC12V	1a-1b	AOLN8F811※		3,150
					2a	AOLN8F820※		3,150
					2b	AOLN8F802※		3,150
				AC/DC24V	1a-1b	AOLN3F311※		3,150
					2a	AOLN3F320※		3,150
					2b	AOLN3F302※		3,150
				AC100/110V	1a-1b	AOLN1F611※		3,680
					2a	AOLN1F620※		3,680
					2b	AOLN1F602※		3,680
突形フルガード付 AOLN□F形 AOLNE□F形  	白熱球 (2W)	E12	モメンタリ形	AC/DC6V	1a-1b	ALNE6F611※	R G O W C S	2,125
					2a	ALNE6F620※		2,125
					2b	ALNE6F602※		2,125
				AC/DC12V	1a-1b	ALNE8F811※		2,125
					2a	ALNE8F820※		2,125
					2b	ALNE8F802※		2,125
				AC/DC24V	1a-1b	ALNE3F311※		2,125
					2a	ALNE3F320※		2,125
					2b	ALNE3F302※		2,125
				AC100/110V	1a-1b	ALN1F811※		2,720
					2a	ALN1F820※		2,720
					2b	ALN1F802※		2,720
			オルタネイト形	AC200/220V	1a-1b	ALN2F811※		2,720
					2a	ALN2F820※		2,720
					2b	ALN2F802※		2,720
				AC/DC6V	1a-1b	AOLNE6F611※	R G O W C S	3,150
					2a	AOLNE6F620※		3,150
					2b	AOLNE6F602※		3,150
				AC/DC12V	1a-1b	AOLNE8F811※		3,150
					2a	AOLNE8F820※		3,150
					2b	AOLNE8F802※		3,150
				AC/DC24V	1a-1b	AOLNE3F311※		3,150
					2a	AOLNE3F320※		3,150
					2b	AOLNE3F302※		3,150
				AC100/110V	1a-1b	AOLN1F811※		3,730
					2a	AOLN1F820※		3,730
					2b	AOLN1F802※		3,730
				AC200/220V	1a-1b	AOLN2F811※		3,730
					2a	AOLN2F820※		3,730
					2b	AOLN2F802※		3,730

- ※ (色記号) : R (赤)、G (緑)、O (橙)、W (乳白)、C (透明)、S (青)
- 照光押ボタンスイッチは白熱球を内蔵しています。
- 丸リング〔金属製〕=クロームメッキ
- 記載以外の接点構成および使用電圧のご指定に際しては、468 頁をご覧ください。
- 感電防止策として、端子カバーが必要な場合は、アクセサリとして準備しております。対象形番と端子カバー装着後に変更となる寸法については、アクセサリ頁にてご確認ください。

フラッシュ シルエント	スイッチ・ 表示灯 (丸穴)
汎用コントロール ボックス	スイッチ・ 表示灯 (角穴)
非常停止用 スイッチ	LED照明 ユニット
ディスプレイ ユニット	デジタル スイッチ
接続機器	
省配線機器	
リレータイマ ソケット	サーキット プロテクタ
電源機器	
PLC・ スマートリレー	
プログラマブル 表示器	
センサ	
耐環境仕様品	
関連会社製品	
各種案内	

一覧	φ16
LB	
A6	
H6	
HA5W	
L6	
A8~12	
K	
一覧	
AP	
AP6S	φ22
UP	
UZ	
一覧	
HW	φ25
TW	
LW	
MW	
一覧	φ30
TWS	
一覧	φ30
φ30	
HN2P	

φ30 φ30 シリーズ 照光押ボタンスイッチ

LED照光

ALN3・AOLN3・ALNE3・AOLNE3形/大形(φ40レンズ)

販売単位：1個

品名・外観	照光 種別	受金	動作	定格使用電圧	接点構成	形番 (ご注文形番)	照光色の指定記号と標準価格(税別・円)			
							照光色	標準価格	照光色	標準価格
大形(φ40レンズ) ALN3形 AOLN3形 ALNE3形 AOLNE3形  	LED	BA9S	モメンタリ形	AC/DC6V	1a-1b	ALN36611DN※	R G Y A W	2,350	S	2,850
					2a	ALN36620DN※		2,350		2,850
					2b	ALN36602DN※		2,350		2,850
				AC/DC12V	1a-1b	ALN31111DN※		2,350		2,850
					2a	ALN31120DN※		2,350		2,850
					2b	ALN31102DN※		2,350		2,850
				AC/DC24V	1a-1b	ALN32211DN※		2,350		2,850
					2a	ALN32220DN※		2,350		2,850
					2b	ALN32202DN※		2,350		2,850
				AC100/110V	1a-1b	ALN31611DN※		3,070		3,580
					2a	ALN31620DN※		3,070		3,580
					2b	ALN31602DN※		3,070		3,580
				AC200/220V	1a-1b	ALN32611DN※		3,070		3,580
					2a	ALN32620DN※		3,070		3,580
					2b	ALN32602DN※		3,070		3,580
			オルタナイト形	AC/DC6V	1a-1b	AOLN36611DN※	R G Y A W	3,360	S	3,880
					2a	AOLN36620DN※		3,360		3,880
					2b	AOLN36602DN※		3,360		3,880
				AC/DC12V	1a-1b	AOLN31111DN※		3,360		3,880
					2a	AOLN31120DN※		3,360		3,880
					2b	AOLN31102DN※		3,360		3,880
				AC/DC24V	1a-1b	AOLN32211DN※		3,360		3,880
					2a	AOLN32220DN※		3,360		3,880
					2b	AOLN32202DN※		3,360		3,880
				AC100/110V	1a-1b	AOLN31611DN※		4,090		4,600
					2a	AOLN31620DN※		4,090		4,600
					2b	AOLN31602DN※		4,090		4,600
				AC200/220V	1a-1b	AOLN32611DN※		4,090		4,600
					2a	AOLN32620DN※		4,090		4,600
					2b	AOLN32602DN※		4,090		4,600
			モメンタリ形	AC/DC6V	1a-1b	ALNE36611DN※	R G Y A W	2,350	S	2,850
					2a	ALNE36620DN※		2,350		2,850
					2b	ALNE36602DN※		2,350		2,850
				AC/DC12V	1a-1b	ALNE31111DN※		2,350		2,850
					2a	ALNE31120DN※		2,350		2,850
					2b	ALNE31102DN※		2,350		2,850
				AC/DC24V	1a-1b	ALNE32211DN※		2,350		2,850
					2a	ALNE32220DN※		2,350		2,850
					2b	ALNE32202DN※		2,350		2,850
				AC100/110V	1a-1b	ALNE31611DN※		3,070		3,580
					2a	ALNE31620DN※		3,070		3,580
					2b	ALNE31602DN※		3,070		3,580
				AC200/220V	1a-1b	ALNE32611DN※		3,070		3,580
					2a	ALNE32620DN※		3,070		3,580
					2b	ALNE32602DN※		3,070		3,580
			オルタナイト形	AC/DC6V	1a-1b	AOLNE36611DN※	R G Y A W	3,360	S	3,880
					2a	AOLNE36620DN※		3,360		3,880
					2b	AOLNE36602DN※		3,360		3,880
				AC/DC12V	1a-1b	AOLNE31111DN※		3,360		3,880
					2a	AOLNE31120DN※		3,360		3,880
					2b	AOLNE31102DN※		3,360		3,880
				AC/DC24V	1a-1b	AOLNE32211DN※		3,360		3,880
					2a	AOLNE32220DN※		3,360		3,880
					2b	AOLNE32202DN※		3,360		3,880
				AC100/110V	1a-1b	AOLNE31611DN※		4,090		4,600
					2a	AOLNE31620DN※		4,090		4,600
					2b	AOLNE31602DN※		4,090		4,600
				AC200/220V	1a-1b	AOLNE32611DN※		4,090		4,600
					2a	AOLNE32620DN※		4,090		4,600
					2b	AOLNE32602DN※		4,090		4,600

- ※ (色記号)：R (赤)、G (緑)、Y (黄)、A (アンバー)、W (乳白)、S (青)
- 照光押ボタンスイッチはLED球を内蔵しています。
- 照光色Y (黄) のユニットにはPW (ピュアホワイト) のLED球を内蔵しています。
- 丸リング〔金属製〕=クロームメッキ
- 記載以外の接点構成および使用電圧のご指定に際しては、**468** 頁をご覧ください。
- 感電防止策として、端子カバーが必要な場合は、アクセサリとして準備しております。対象形番と端子カバー装着後に変更となる寸法については、アクセサリ頁にてご確認ください。

φ30 シリーズ 照光押ボタンスイッチ φ30

白熱球照光

ULQN・UOLQN形/正角突形 ULQN□B・UOLQN□B形/長角形(記名式) ALN□L形/丸形ロック式

販売単位：1個

品名・外観	照光 種別	受金	定格 使用 電圧	接点 構成	モメンタリ形		オルタネイト形		照光色 指定記号
					形番 (ご注文形番)	標準価格 (税別・円)	形番 (ご注文形番)	標準価格 (税別・円)	
正角突形 ULQN形   UOLQN形  	白熱球 (1W)	BA9S	AC/DC 6V	1a-1b	ULQN6611※	1,805	UOLQN6611※	2,830	R G O W S
				2a	ULQN6620※	1,805	UOLQN6620※	2,830	
				2b	ULQN6602※	1,805	UOLQN6602※	2,830	
			AC/DC 12V	1a-1b	ULQN8811※	1,805	UOLQN8811※	2,830	
				2a	ULQN8820※	1,805	UOLQN8820※	2,830	
				2b	ULQN8802※	1,805	UOLQN8802※	2,830	
			AC/DC 24V	1a-1b	ULQN3311※	1,805	UOLQN3311※	2,830	
				2a	ULQN3320※	1,805	UOLQN3320※	2,830	
				2b	ULQN3302※	1,805	UOLQN3302※	2,830	
			AC100/ 110V	1a-1b	ULQN1611※	2,350	UOLQN1611※	3,360	
				2a	ULQN1620※	2,350	UOLQN1620※	3,360	
				2b	ULQN1602※	2,350	UOLQN1602※	3,360	
			AC200/ 220V	1a-1b	ULQN2611※	2,350	UOLQN2611※	3,360	
				2a	ULQN2620※	2,350	UOLQN2620※	3,360	
				2b	ULQN2602※	2,350	UOLQN2602※	3,360	
長角形(記名式) ULQN□B形   UOLQN□B形  	白熱球 (1W)	BA9S	AC/DC 6V	1a-1b	ULQN6B611※	2,000	UOLQN6B611※	3,020	R G O W S
				2a	ULQN6B620※	2,000	UOLQN6B620※	3,020	
				2b	ULQN6B602※	2,000	UOLQN6B602※	3,020	
			AC/DC 12V	1a-1b	ULQN8B811※	2,000	UOLQN8B811※	3,020	
				2a	ULQN8B820※	2,000	UOLQN8B820※	3,020	
				2b	ULQN8B802※	2,000	UOLQN8B802※	3,020	
			AC/DC 24V	1a-1b	ULQN3B311※	2,000	UOLQN3B311※	3,020	
				2a	ULQN3B320※	2,000	UOLQN3B320※	3,020	
				2b	ULQN3B302※	2,000	UOLQN3B302※	3,020	
			AC100/ 110V	1a-1b	ULQN1B611※	2,530	UOLQN1B611※	3,560	
				2a	ULQN1B620※	2,530	UOLQN1B620※	3,560	
				2b	ULQN1B602※	2,530	UOLQN1B602※	3,560	
			AC200/ 220V	1a-1b	ULQN2B611※	2,530	UOLQN2B611※	3,560	
				2a	ULQN2B620※	2,530	UOLQN2B620※	3,560	
				2b	ULQN2B602※	2,530	UOLQN2B602※	3,560	
品名・外観	照光 種別	受金	定格 使用 電圧	接点 構成	ロック式				照光色 指定記号
					形番 (ご注文形番)	標準価格 (税別・円)			
丸形ロック式 ALN□L形  	白熱球 (1W)	BA9S	AC/DC 6V	1a-1b	ALN6L611※	2,090			R G O W S
				2a	ALN6L620※	2,090			
				2b	ALN6L602※	2,090			
			AC/DC 12V	1a-1b	ALN8L811※	2,090			
				2a	ALN8L820※	2,090			
				2b	ALN8L802※	2,090			
			AC/DC 24V	1a-1b	ALN3L311※	2,090			
				2a	ALN3L320※	2,090			
				2b	ALN3L302※	2,090			
			AC100/ 110V	1a-1b	ALN1L611※	2,620			
				2a	ALN1L620※	2,620			
				2b	ALN1L602※	2,620			
			AC200/ 220V	1a-1b	ALN2L611※	2,620			
				2a	ALN2L620※	2,620			
				2b	ALN2L602※	2,620			

- ※ (色記号) : R (赤)、G (緑)、O (橙)、W (乳白)、C (透明)、S (青)
- 照光押ボタンスイッチは白熱球を内蔵しています。
- 丸リング〔金属製〕=クロームメッキ
- 角リング〔金属製〕=クロームメッキ
- 長角形記名式の記銘板サイズは、528頁をご覧ください。
- 記載以外の接点構成および使用電圧のご指定に際しては、468頁をご覧ください。
- 感電防止策として、端子カバーが必要な場合は、アクセサリとして準備しております。対象形番と端子カバー装着後に変更となる寸法については、アクセサリ頁にてご確認ください。

フラッシュ シルエット
スイッチ・ 表示灯(丸穴)
汎用コントロール ボックス
スイッチ・ 表示灯(角穴)
非常停止用 スイッチ
LED照明 ユニット
ディスプレイ ユニット
デジタル スイッチ
接続機器
省配線機器
リレータイマ ソケット
サーキット プロテクタ
電源機器
PLC・ スマートリレー
プログラマブル 表示器
センサ
耐環境仕様品
関連会社製品
各種案内

一覧	
LB	
A6	
H6	
HA5W	
L6	
A8~12	φ16
K	
一覧	
AP	
AP6S	
UP	
UZ	
一覧	
HW	
TW	φ22
LW	
MW	
一覧	φ25
TWS	
一覧	φ30
φ30	
HN2P	

φ30 φ30 シリーズ 照光押ボタンスイッチ

LED照光

AVLN3・AVLNE3形/大形プッシュロックターンリセット形 AJLN3形/大形プッシュターンロック形

販売単位：1個

品名・外観	照光種別	受金	定格使用電圧	接点構成	形番 (ご注文形番)	照光色 指定記号	標準価格 (税別・円)
大形プッシュロックターン リセット形 (注) AVLN3形 AVLNE3形  	LED	BA9S	AC/DC6V	1a-1b	AVLN36611DNR	R	3,270
				2a	AVLN36620DNR		3,270
				2b	AVLN36602DNR		3,270
			AC/DC12V	1a-1b	AVLN31111DNR		3,270
				2a	AVLN31120DNR		3,270
				2b	AVLN31102DNR		3,270
			AC/DC24V	1a-1b	AVLN32211DNR		3,270
				2a	AVLN32220DNR		3,270
				2b	AVLN32202DNR		3,270
			AC100/110V	1a-1b	AVLN31611DNR		4,000
				2a	AVLN31620DNR		4,000
				2b	AVLN31602DNR		4,000
			AC200/220V	1a-1b	AVLN32611DNR		4,000
				2a	AVLN32620DNR		4,000
				2b	AVLN32602DNR		4,000
		E12	AC/DC6V	1a-1b	AVLNE36611DNR	R	3,270
				2a	AVLNE36620DNR		3,270
				2b	AVLNE36602DNR		3,270
			AC/DC12V	1a-1b	AVLNE31111DNR		3,270
				2a	AVLNE31120DNR		3,270
				2b	AVLNE31102DNR		3,270
			AC/DC24V	1a-1b	AVLNE32211DNR		3,270
				2a	AVLNE32220DNR		3,270
				2b	AVLNE32202DNR		3,270
			AC100/110V	1a-1b	AVLNE31611DNR		4,000
				2a	AVLNE31620DNR		4,000
				2b	AVLNE31602DNR		4,000
			AC200/220V	1a-1b	AVLNE32611DNR		4,000
				2a	AVLNE32620DNR		4,000
				2b	AVLNE32602DNR		4,000
大形プッシュターンロック形 AJLN3形  	LED	BA9S	AC/DC6V	1a-1b	AJLN36611DN※	R G Y A W	2,930
				2a	AJLN36620DN※		2,930
				2b	AJLN36602DN※		2,930
			AC/DC12V	1a-1b	AJLN31111DN※		2,930
				2a	AJLN31120DN※		2,930
				2b	AJLN31102DN※		2,930
			AC/DC24V	1a-1b	AJLN32211DN※		2,930
				2a	AJLN32220DN※		2,930
				2b	AJLN32202DN※		2,930
			AC100/110V	1a-1b	AJLN31611DN※		3,660
				2a	AJLN31620DN※		3,660
				2b	AJLN31602DN※		3,660
			AC200/220V	1a-1b	AJLN32611DN※		3,660
				2a	AJLN32620DN※		3,660
				2b	AJLN32602DN※		3,660

- ※ (色記号) : R (赤)、G (緑)、Y (黄)、A (アンバー)、W (乳白)
 - 照光押ボタンスイッチはLED球を内蔵しています。
 - 照光色Y (黄) のユニットにはPW (ピュアホワイト) のLED球を内蔵しています。
 - 丸リング [金属製] = クロームメッキ
 - 記載以外の接点構成および使用電圧のご指定に際しては、468 頁をご覧ください。
 - 感電防止策として、端子カバーが必要な場合は、アクセサリとして準備しております。対象形番と端子カバー装着後に変更となる寸法については、アクセサリ頁にてご確認ください。
- 注) φ30シリーズプッシュロックターンリセット形照光押ボタンスイッチは、国際安全規格ISO13850、IEC60947-5-5に基づく非常停止用スイッチとしては使用できません。国際安全規格に基づく非常停止用スイッチとしてご使用される場合は、XNシリーズまたは、HNシリーズの非常停止用押ボタンスイッチをご使用ください。

φ30 シリーズ 照光押ボタンスイッチ φ30

白熱球照光

AVLN3・AVLNE3形/大形プッシュロックターンリセット形 AJLN3形/大形プッシュターンロック形

販売単位：1個

品名・外観	照光種別	受金	定格使用電圧	接点構成	形番 (ご注文形番)	照光色 指定記号	標準価格 (税別・円)
大形プッシュロックターン リセット形 (注) AVLN3形 AVLNE3形  	白熱球 (1W)	BA9S	AC/DC6V	1a-1b	AVLN36611NR	R	2,680
				2a	AVLN36620NR		2,680
				2b	AVLN36602NR		2,680
			AC/DC12V	1a-1b	AVLN38811NR		2,680
				2a	AVLN38820NR		2,680
				2b	AVLN38802NR		2,680
			AC/DC24V	1a-1b	AVLN33311NR		2,680
				2a	AVLN33320NR		2,680
				2b	AVLN33302NR		2,680
			AC100/110V	1a-1b	AVLN31611NR		3,210
				2a	AVLN31620NR		3,210
				2b	AVLN31602NR		3,210
			AC200/220V	1a-1b	AVLN32611NR		3,210
				2a	AVLN32620NR		3,210
				2b	AVLN32602NR		3,210
	白熱球 (2W)	E12	AC/DC6V	1a-1b	AVLNE36611NR	R	2,680
				2a	AVLNE36620NR		2,680
				2b	AVLNE36602NR		2,680
			AC/DC12V	1a-1b	AVLNE38811NR		2,680
				2a	AVLNE38820NR		2,680
				2b	AVLNE38802NR		2,680
			AC/DC24V	1a-1b	AVLNE33311NR		2,680
				2a	AVLNE33320NR		2,680
				2b	AVLNE33302NR		2,680
			AC100/110V	1a-1b	AVLN31811NR		3,260
				2a	AVLN31820NR		3,260
				2b	AVLN31802NR		3,260
			AC200/220V	1a-1b	AVLN32811NR		3,260
				2a	AVLN32820NR		3,260
				2b	AVLN32802NR		3,260
大形プッシュターンロック形 AJLN3形  	白熱球 (1W)	BA9S	AC/DC6V	1a-1b	AJLN36611N※	R G O	2,340
				2a	AJLN36620N※		2,340
				2b	AJLN36602N※		2,340
			AC/DC12V	1a-1b	AJLN38811N※		2,340
				2a	AJLN38820N※		2,340
				2b	AJLN38802N※		2,340
			AC/DC24V	1a-1b	AJLN33311N※		2,340
				2a	AJLN33320N※		2,340
				2b	AJLN33302N※		2,340
			AC100/110V	1a-1b	AJLN31611N※		2,860
				2a	AJLN31620N※		2,860
				2b	AJLN31602N※		2,860
			AC200/220V	1a-1b	AJLN32611N※		2,860
				2a	AJLN32620N※		2,860
				2b	AJLN32602N※		2,860

- ※ (色記号)：R (赤)、G (緑)、O (橙)
 - 照光押ボタンスイッチは白熱球を内蔵しています。
 - 丸リング〔金属製〕=クロームメッキ
 - 記載以外の接点構成および使用電圧のご指定に際しては、**468** 頁をご覧ください。
 - 感電防止策として、端子カバーが必要な場合は、アクセサリとして準備しております。対象形番と端子カバー装着後に変更となる寸法については、アクセサリ頁にてご確認ください。
- 注) φ30シリーズプッシュロックターンリセット形照光押ボタンスイッチは、国際安全規格ISO13850、IEC60947-5-5に基づく非常停止用スイッチとしては使用できません。国際安全規格に基づく非常停止用スイッチとしてご使用される場合は、XNシリーズまたは、HNシリーズの非常停止用押ボタンスイッチをご使用ください。

フラッシュ シルエット
スイッチ・ 表示灯(丸穴)
汎用コントロール ボックス
スイッチ・ 表示灯(角穴)
非常停止用 スイッチ
LED照明 ユニット
ディスプレイ ユニット
デジタル スイッチ
接続機器
省配線機器
リレータイマ ソケット
サーキット プロテクタ
電源機器
PLC・ スマートリレー
プログラマブル 表示器
センサ
耐環境仕様品
関連会社製品
各種案内

一覧	φ16
LB	
A6	
H6	
HA5W	
L6	
A8~12	
K	
一覧	
AP	
AP6S	φ22
UP	
UZ	
一覧	
HW	φ25
TW	
LW	
MW	
一覧	φ30
TWS	
φ30	φ30
HN2P	


φ30 φ30 シリーズ 照光押ボタンスイッチ

外形寸法図


(単位: mm)

(1) 突形・LED照光 (モメンタリ・オルタネイト共通)


ALN2・AOLN2形
(BA9S/ダイレクト式)




ALN2・AOLN2形
(BA9S/トランス式)



ALNE2・AOLNE2形
(E12/ダイレクト式)




ALNE2・AOLNE2形
(E12/トランス式)




(2) 突形・白熱球照光


ALN形 モメンタリ
(BA9S/ダイレクト式)




ALN形 モメンタリ
(BA9S/トランス式)



AOLN形 オルタネイト
(BA9S/ダイレクト式)




AOLN形 オルタネイト
(BA9S/トランス式)




(3) 突形・白熱球照光


ALNE形 モメンタリ
(E12/ダイレクト式)




ALNE形 モメンタリ
(E12/トランス式)



AOLNE形 オルタネイト
(E12/ダイレクト式)




AOLNE形 オルタネイト
(E12/トランス式)




(4) 突形半ガード・LED照光 (モメンタリ・オルタネイト共通)


ALGN2・AOLGN2形
(BA9S/ダイレクト式)




ALGN2・AOLGN2形
(BA9S/トランス式)



ALGNE2・AOLGNE2形
(E12/ダイレクト式)




ALGNE2・AOLGNE2形
(E12/トランス式)




(5) 突形半ガード・白熱球照光


ALN□G形 モメンタリ
(BA9S/ダイレクト式)




ALN□G6形 モメンタリ
(BA9S/トランス式)



ALNE□G形 モメンタリ
(E12/ダイレクト式)




ALN□G8形 モメンタリ
(E12/トランス式)




(6) 突形フルガード・LED照光 (モメンタリ・オルタネイト共通)


ALFN2・AOLFN2形
(BA9S/ダイレクト式)




ALFN2・AOLFN2形
(BA9S/トランス式)



ALFNE2・AOLFNE2形
(E12/ダイレクト式)




ALFNE2・AOLFNE2形
(E12/トランス式)




(7) 突形フルガード・白熱球照光


ALN□F形 モメンタリ
(BA9S/ダイレクト式)




ALN□F6形 モメンタリ
(BA9S/トランス式)



AOLN□F形 オルタネイト
(BA9S/ダイレクト式)



AOLN□F6形 オルタネイト
(BA9S/トランス式)




- ・ 感電防止策として、端子カバーが必要な場合は、アクセサリとして準備しております。対象形番と端子カバー装着後に変更となる寸法については、アクセサリ頁にてご確認ください。

φ30 シリーズ 照光押ボタンスイッチ φ30


外形寸法図

(単位: mm)


(8) 突形フルガード・白熱球照光




(9) 大形 (φ40レンズ)・LED照光 (モメンタリ・オルタネイト共通)




(10) 正角突形・白熱球照光




(11) 長角形 (記名式)・白熱球




(12) 丸形ロック式



(13) 大形プッシュロックターンリセット形 (LED・白熱球照光共通)



(14) 大形プッシュターンロック形 (LED・白熱球照光共通)



- 感電防止策として、端子カバーが必要な場合は、アクセサリとして準備しております。対象形番と端子カバー装着後に変更となる寸法については、アクセサリ頁にてご確認ください。

フラッシュ シルエット
スイッチ・ 表示灯 (丸穴)
汎用コントロール ボックス
スイッチ・ 表示灯 (角穴)
非常停止用 スイッチ
LED照明 ユニット
ディスプレイ ユニット
デジタル スイッチ
接続機器
省配線機器
リレータイマ ソケット
サーキット プロテクタ
電源機器
PLC・ スマートリレー
プログラマブル 表示器
センサ
耐環境仕様品
関連会社製品
各種案内

一覧	φ16
LB	
A6	
H6	
HA5W	
L6	
A8~12	
K	
一覧	
AP	
AP6S	
UP	
UZ	
一覧	φ22
HW	
TW	
LW	
MW	
一覧	φ25
TWS	
一覧	φ30
φ30	
HN2P	

φ30 φ30 シリーズ セレクタスイッチ

ASN形/矢形ハンドル

販売単位：1個

外観	矢形ハンドル ASN形				● ハンドル色＝黒色 ● 丸リング〔金属製〕＝クロームメッキ 注) ハンドル操作時は切り換えるノッチ位置まで確実に操作してください。 ● 感電防止策として、端子カバーが必要な場合は、アクセサリとして準備しております。対象形番と端子カバー装着後に変更となる寸法については、アクセサリ頁にてご確認ください。 ● ★印と「～T」のASN形状は異なります。外形寸法図は 493 頁をご覧ください。							
	 (銘板は別売です。)											
90° 2ノッチ	接点構成表					各位置停止 (手動)	右リターン (右→左、自動復帰)	各位置停止 (手動)	左リターン (左→右、自動復帰)	標準価格 (税別・円)		
	接点構成	コンタクトブロック	ノッチ位置									
		取付位置	接点	左	右							
	1a (10)	①	a		●	ASN310	ASN410			995		
		②	—	—								
	1a-1b (11)	①	a		●	ASN311	ASN411			1,375		
		②	b	●								
	2a (20)	①	a		●	ASN320	ASN420			1,375		
		②	a		●							
	2a-2b (22)	①	a		●	ASN322	ASN422			2,125		
		②	b	●								
		③	a		●							
		④	b	●								
	1a-1b (7s)	①	a	■		ASN37S(注1)	ASN47S(注1)			1,690		
		②	b	■								
	1a (10)	①	a	●						ASN3010	ASN4010	995
		②	—	—								
1a-1b (11)	①	a	●		ASN3011					ASN4011	1,375	
	②	b		●								
2a (20)	①	a	●		ASN3020					ASN4020	1,375	
	②	a	●									
2a-2b (22)	①	a	●		ASN3022			ASN4022	2,125			
	②	b		●								
	③	a	●									
	④	b		●								
1a-1b (7s)	①	a	■		ASN307S(注1)			ASN407S(注1)	1,690			
	②	b	■									

45° 3ノッチ	接点構成表						各位置停止 (手動)	左リターン (左→中、自動復帰)	各位置停止 (手動)	右リターン (右→中、自動復帰)	標準価格 (税別・円)		
	接点構成	コンタクトブロック	ノッチ位置										
		取付位置	接点	左	中	右							
	2a (20)	①	a	●			ASN120-T *ASN111	ASN220-T *ASN211			1,375		
		②	a			●							
	4a (40)	①	a	●			ASN140-T *ASN122	ASN240-T *ASN222			2,125		
		②	a	●		●							
		③	a	●									
		④	a			●							
	2a-2b (22)	①	a	●			ASN15S ★	ASN25S ★			2,450		
		②	a			●							
		③	b	■									
		④	b	■									
	2b (02)	①	b	■			ASN17S ★	ASN27S ★			1,690		
		②	b	■									
	4b (04)	①	b	■			ASN18S ★	ASN28S ★			2,770		
		②	b	■									
		③	b	■									
		④	b	■									
	2b (02)	①	b			●					*ASN1011	ASN2002-T *ASN2011	1,375
		②	b	●									
	4b (04)	①	b			●			*ASN1022	ASN2004-T *ASN2022	2,125		
		②	b	●		●							
		③	b	●									
		④	b	●									
	2a-2b (22)	①	a	●					ASN105S ★	ASN205S ★	2,450		
		②	a			■							
		③	b	■									
		④	b	■									
	2b (02)	①	b	■					ASN107S ★	ASN207S ★	1,690		
	②	b	■										
4b (04)	①	b	■			ASN108S ★			ASN208S ★	2,770			
	②	b	■										
	③	b	■										
	④	b	■										

「ASN～T」の製品はツインロッドタイプです。同一回路でワンロッドタイプ（*印付）も準備していますが使用する接点は異なっています。

注1) 操作方向（2→1）は（1→2）より接点ラップ時間が短くなります。ラップ時間を確認の上で使用ください。

φ30 シリーズ セレクタスイッチ φ30

ASN形/レバー形ハンドル

販売単位：1個

外観	リバー形ハンドル ASN□L形			● ハンドル色＝黒色 ● 丸リング〔金属製〕＝クロームメッキ 注) ハンドル操作時は切り換えるノッチ位置まで確実に操作してください。 ● 感電防止策として、端子カバーが必要な場合は、アクセサリとして準備しております。対象形番と端子カバー装着後に変更となる寸法については、アクセサリ頁にてご確認ください。 ● ★印と「～T」のASN形状は異なります。外形寸法図は 493 頁をご覧ください。							
						 (銘板は別売です。)					
90° 2ノッチ	接点構成表					各位置停止 (手動)	右リターン (右→左、自動復帰)	各位置停止 (手動)	左リターン (左→右、自動復帰)	標準価格 (税別・円)	
	接点構成	コンタクトブロック		ノッチ位置							
		取付位置	接点	左	右	1 2	1 2	2 1	2 1		
	1a (10)	① ②	a —	● —		ASN3L10	ASN4L10			1,135	
	1a-1b (11)	① ②	a b	● ●		ASN3L11	ASN4L11			1,510	
	2a (20)	① ②	a a	● ●		ASN3L20	ASN4L20			1,510	
	2a-2b (22)	① ② ③ ④	a b a b	● ● ● ●		ASN3L22	ASN4L22			2,260	
	1a-1b (7s)	① ②	a b	● ●		ASN3L7S(注1)	ASN4L7S(注1)			1,830	
	1a (10)	① ②	a —	● —				ASN30L10	ASN40L10	1,135	
	1a-1b (11)	① ②	a b	● ●				ASN30L11	ASN40L11	1,510	
	2a (20)	① ②	a a	● ●				ASN30L20	ASN40L20	1,510	
	2a-2b (22)	① ② ③ ④	a b a b	● ● ● ●				*ASN30L22	*ASN40L22	2,260	
1a-1b (7s)	① ②	a b	● ●		*ASN30L7S(注1)			*ASN40L7S(注1)	1,830		
45° 3ノッチ	接点構成表					各位置停止 (手動)	左リターン (左→中、自動復帰)	各位置停止 (手動)	右リターン (右→中、自動復帰)	標準価格 (税別・円)	
	接点構成	No.	接点	ノッチ位置							
				左	中	右	3 2 1	3 2 1	1 2 3	1 2 3	
	2a (20)	① ②	a a	● ●		●	ASN1L20-T *ASN1L11	ASN2L20-T *ASN2L11			1,510
	4a (40)	① ② ③ ④	a a a a	● ● ● ●		● ●	ASN1L40-T *ASN1L22	ASN2L40-T *ASN2L22			2,260
	2a-2b (22)	① ② ③ ④	a a b b	● ● ● ●		● ● ● ●	ASN1L5S ★	ASN2L5S ★			2,580
	2b (02)	① ②	b b	● ●		● ●	ASN1L7S ★	ASN2L7S ★			1,830
	4b (04)	① ② ③ ④	b b b b	● ● ● ●		● ● ● ●	ASN1L8S ★	ASN2L8S ★			2,900
	2b (02)	① ②	b b	● ●				*ASN10L11	ASN20L02-T *ASN20L11	1,510	
	4b (04)	① ② ③ ④	b b b b	● ● ● ●				*ASN10L22	ASN20L04-T *ASN20L22	2,260	
	2a-2b (22)	① ② ③ ④	a a b b	● ● ● ●				ASN10L5S ★	ASN20L5S ★	2,580	
	2b (02)	① ②	b b	● ●				ASN10L7S ★	ASN20L7S ★	1,830	
4b (04)	① ② ③ ④	b b b h	● ● ● ●				ASN10L8S ★	ASN20L8S ★	2,900		

「ASN～T」の製品はツインロッドタイプです。同一回路でワンロッドタイプ(*印付)も準備していますが使用する接点は異なります。

注1) 操作方向(2→1)は(1→2)より接点ラップ時間が短くなります。ラップ時間を確認の上ご使用ください。

フラッシュ
シルエット

スイッチ・
表示灯(丸穴)

汎用コントロール
ボックス

スイッチ・
表示灯(角穴)

非常停止用
スイッチ

LED照明
ユニット

ディスプレイ
ユニット

デジタル
スイッチ

接続機器

省配線機器

リレータイマ
ソケット

サーキット
プロテクタ

電源機器

PLC・
スマートリレー

プログラマブル
表示器

センサ

耐環境仕様品

関連会社製品

各種案内

一覧

LB

A6

H6

HA5W

L6

A8～12

K

一覧

AP

AP6S

UP

UZ

一覧

HW

TW

LW

MW

一覧

TWS

φ22

φ25

φ30

HN2P

φ30 φ30 シリーズ セレクタスイッチ

ASN□K形/鍵操作形

販売単位：1個

外観 ノッチ角・ノッチ数	鍵操作形 ASN□K形		・ シリンドラクロームメッキ ・ 丸リング〔金属製〕＝クロームメッキ ・ リターン形は停止位置のみ鍵が抜き差しできます。各位置停止はいずれのノッチ位置でも抜き差しできます。なお、任意のノッチ位置の鍵抜け（不拔け）のご指定に際しては、468 頁をご覧ください。 ・ 鍵は2枚付属しています。 (1) 板鍵は本体奥まで確実に挿入し、操作してください。 - 不十分な状態での操作は故障の原因となりますのでご注意ください。 (2) 板鍵の操作は各ノッチ位置まで確実に行ってください。 ・ 感電防止策として、端子カバーが必要な場合は、アクセサリとして準備しております。対象形番と端子カバー装着後に変更となる寸法については、アクセサリ頁にてご確認ください。									
	接点構成表		各位置停止 (手動)		右リターン (右→左、自動復帰)		各位置停止 (手動)		左リターン (左→右、自動復帰)		標準価格 (税別・円)	
	接点構成	取付位置	接点	左	右	1	2	1	2	2	1	
90° 2ノッチ	1a (10)	①	a		●	ASN3K10-T *ASN3K10	ASN4K10-T *ASN4K10					1,830
	1a-1b (11)	②	a		●							2,200
	2a (20)	①	a	●								2,200
	2a-2b (22)	②	a	●								2,950
	1a-1b (7s)	③	a	●								2,520
	1b (01)	④	b	●								2,520
	1a-1b (11)	①	a		●							2,200
	2b (02)	②	a		●							2,200
	2a-2b (22)	③	a		●							2,950
	1a-1b (7s)	④	a		●							2,520
	1b (01)	①	b		●							2,520
	1a-1b (11)	②	b		●							2,200
45° 3ノッチ	2a (02)	①	a	●		ASN1K20-T *ASN1K11	ASN2K20-T *ASN2K11					2,200
	4a (22) (04)	②	a	●								2,950
	2a (5s)	③	a	●								3,270
	2b (7s)	④	a	●								2,520
	4b (8s)	①	a	●								3,590
	2b (02)	②	a	●								2,200
	4b (04)	③	a	●								2,950
	2a (5s)	④	a	●								3,270
	2b (7s)	①	a	●								2,520
	4b (8s)	②	a	●								3,590
	2b (02)	③	a	●								2,200
	4b (04)	④	a	●								2,950

「ASN～T」の製品はツインロッドタイプです。ASTN□K形と板鍵は共通です。同一回路でワンロッドタイプの「*」印も準備していますが使用する接点異なる場合もあります。
注) 操作方向 (2→1) は (1→2) より接点ラップ時間が短くなります。ラップ時間を確認の上ご使用ください。
● 鍵ナバーちがいも可能。お問い合わせください。

φ30 シリーズ セレクタスイッチ φ30


外形寸法図

(単位: mm)


【矢形ハンドルタイプ】

● 外形寸法図

★印、「-T」付記のASN形




★印、「-T」付記以外のASN形




【レバー形ハンドルタイプ】

● 外形寸法図

★印、「-T」付記のASN形




★印、「-T」付記以外のASN形




【鍵操作形タイプ】

● 外形寸法図

「-T」付記のASN形



「-T」付記以外のASN形



ASN形

● コンタクトブロック取付位置



フラッシュ シルエット
スイッチ・ 表示灯(丸穴)
汎用コントロール ボックス
スイッチ・ 表示灯(角穴)
非常停止用 スイッチ
LED照明 ユニット
ディスプレイ ユニット
デジタル スイッチ
接続機器
省配線機器
リレータイマ ソケット
サーキット プロテクタ
電源機器
PLC・ スマートリレー
プログラマブル 表示器
センサ
耐環境仕様品
関連会社製品
各種案内

一覧	
LB	
A6	
H6	
HA5W	
L6	
A8~12	φ16
K	
一覧	
AP	
AP6S	
UP	
UZ	
一覧	
HW	
TW	φ22
LW	
MW	
一覧	
TWS	φ25
一覧	
φ30	φ30
HN2P	

● 感電防止策として、端子カバーが必要な場合は、アクセサリとして準備しております。対象形番と端子カバー装着後に変更となる寸法については、アクセサリ頁にてご確認ください。

φ30 φ30 シリーズ セレクタスイッチ

ASTN形/矢形ハンドル

販売単位：1個


外観 ノッチ角 ノッチ数	矢形ハンドル ASTN形										
		接点構成表					各位置停止 (手動)	右リターン (右→左、自動復帰)	—	—	
90° 2ノッチ	接点構成	コンタクトブロック		ノッチ位置			1 2	1 2	—	—	
		取付位置	接点	左	右				—	—	
		1a-1b (11)	① a ② b	●	●		ASTN3211	ASTN4211		2,220	
		2a-2b (22)	① a ② a ③ b ④ b	●	●		ASTN3222	ASTN4222			
45° 3ノッチ	接点構成	コンタクトブロック		ノッチ位置			各位置停止 (手動)	左リターン (左→中、自動復帰)	右リターン (右→中、自動復帰)	両リターン (左・右→中、自動復帰)	標準価格 (税別・円)
		取付位置	接点	左	中	右	1 0 2	1 0 2	1 0 2	1 0 2	
		2a (20)	① a ② a	●		●	—	—	—	ASTN5120	2,220
		2a-2b (22)	① a ② a ③ b ④ b	●		●	ASTN1122	ASTN2122	ASTN20122	ASTN5122	2,960
		2a-2b (22)	① a ② a ③ b ④ b	●		●	ASTN1222	ASTN2222	ASTN20222	ASTN5222	2,960
		4a (40)	① a ② a ③ a ④ a	●		●	ASTN1340	—	—	—	2,960
		2a-2b (22)	① a ② b ③ b ④ a	●		●	ASTN1422	—	ASTN20422	—	2,960
		2a (20)	① a ② a	●		●	ASTN1520	—	ASTN20520	—	2,220
		4a (40)	① a ② a ③ a ④ a	●		●	ASTN1540	—	ASTN20540	—	2,960
		1a-1b (11)	① b ② a		●	●	ASTN1611	—	—	—	2,220
		2a-2b (22)	① b ② a ③ b ④ a		●	●	ASTN1622	—	—	—	2,960
		1a-1b (11)	① a ② b	●			—	—	—	ASTN5111	2,220

● コンタクトブロック取付位置



● 外形寸法図

(単位：mm)



φ30 φ30 シリーズ セレクタスイッチ

ASTN□K形/鍵操作形

販売単位：1個


外観 ノッチ角・ノッチ数	鍵操作形 ASTN□K形		- シリンダ=クロームメッキ - 丸リング〔金属製〕=クロームメッキ - リターン形は停止位置のみ鍵が抜き差しできます。各位置停止形はいずれのノッチ位置でも抜き差しできます。 なお、任意のノッチ位置の鍵抜け（不拔け）のご指定に際しては、468 頁をご覧ください。 - 両リターン形はハンドルのセンターが多少ずれる場合があります。 - ハンドル操作時は切り換えるノッチ位置まで確実に操作してください。 - 板鍵の操作は各ノッチ位置まで確実に行ってください。 - 感電防止策として、端子カバーが必要な場合は、アクセサリとして準備しております。対象形番と端子カバー装着後に変更となる寸法については、アクセサリ頁にてご確認ください。																																																																																																																																																																												
																																																																																																																																																																															
90° 2ノッチ	接点構成表		各位置停止 (手動)		右リターン (右→左、自動復帰)		—		標準価格 (税別・円)																																																																																																																																																																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>取付位置</th><th>接点</th><th>左</th><th>右</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1a-1b (11)</td><td>① a</td><td>●</td><td>●</td></tr> <tr> <td></td><td>② b</td><td>●</td><td>●</td></tr> <tr> <td>2a-2b (22)</td><td>① a</td><td>●</td><td>●</td></tr> <tr> <td></td><td>② a</td><td>●</td><td>●</td></tr> <tr> <td></td><td>③ b</td><td>●</td><td>●</td></tr> <tr> <td></td><td>④ b</td><td>●</td><td>●</td></tr> </tbody> </table>		取付位置	接点	左	右	1a-1b (11)	① a		●	●		② b	●	●	2a-2b (22)	① a	●	●		② a	●	●		③ b	●	●		④ b	●	●					—																																																																																																																																											
取付位置	接点	左	右																																																																																																																																																																												
1a-1b (11)	① a	●	●																																																																																																																																																																												
	② b	●	●																																																																																																																																																																												
2a-2b (22)	① a	●	●																																																																																																																																																																												
	② a	●	●																																																																																																																																																																												
	③ b	●	●																																																																																																																																																																												
	④ b	●	●																																																																																																																																																																												
		ASTN32K11		ASTN42K11					3,320																																																																																																																																																																						
		ASTN32K22		ASTN42K22					4,060																																																																																																																																																																						
45° 3ノッチ	接点構成表		各位置停止 (手動)		左リターン (左→中、自動復帰)		右リターン (右→中、自動復帰)		両リターン (左・右→中、自動復帰)		標準価格 (税別・円)																																																																																																																																																																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>取付位置</th><th>接点</th><th>左</th><th>中</th><th>右</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2a (20)</td><td>① a</td><td>●</td><td></td><td>●</td></tr> <tr> <td></td><td>② a</td><td>●</td><td></td><td>●</td></tr> <tr> <td>2a-2b (22)</td><td>① a</td><td>●</td><td></td><td>●</td></tr> <tr> <td></td><td>② a</td><td>●</td><td></td><td>●</td></tr> <tr> <td></td><td>③ b</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td></tr> <tr> <td></td><td>④ b</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td></tr> <tr> <td>2a-2b (22)</td><td>① a</td><td>●</td><td></td><td>●</td></tr> <tr> <td></td><td>② a</td><td>●</td><td></td><td>●</td></tr> <tr> <td></td><td>③ b</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td></tr> <tr> <td></td><td>④ b</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td></tr> <tr> <td>4a (40)</td><td>① a</td><td>●</td><td></td><td>●</td></tr> <tr> <td></td><td>② a</td><td>●</td><td></td><td>●</td></tr> <tr> <td></td><td>③ a</td><td>●</td><td></td><td>●</td></tr> <tr> <td></td><td>④ a</td><td>●</td><td></td><td>●</td></tr> <tr> <td>2a-2b (22)</td><td>① a</td><td>●</td><td></td><td>●</td></tr> <tr> <td></td><td>② b</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td></tr> <tr> <td></td><td>③ b</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td></tr> <tr> <td></td><td>④ a</td><td>●</td><td></td><td>●</td></tr> <tr> <td>2a (20)</td><td>① a</td><td>●</td><td></td><td>●</td></tr> <tr> <td></td><td>② a</td><td>●</td><td></td><td>●</td></tr> <tr> <td>4a (40)</td><td>① a</td><td>●</td><td></td><td>●</td></tr> <tr> <td></td><td>② a</td><td>●</td><td></td><td>●</td></tr> <tr> <td></td><td>③ a</td><td>●</td><td></td><td>●</td></tr> <tr> <td></td><td>④ a</td><td>●</td><td></td><td>●</td></tr> <tr> <td>1a-1b (11)</td><td>① b</td><td>●</td><td></td><td>●</td></tr> <tr> <td></td><td>② a</td><td>●</td><td></td><td>●</td></tr> <tr> <td>2a-2b (22)</td><td>① b</td><td>●</td><td></td><td>●</td></tr> <tr> <td></td><td>② a</td><td>●</td><td></td><td>●</td></tr> <tr> <td></td><td>③ b</td><td>●</td><td></td><td>●</td></tr> <tr> <td></td><td>④ a</td><td>●</td><td></td><td>●</td></tr> <tr> <td>1a-1b (11)</td><td>① a</td><td>●</td><td></td><td>●</td></tr> <tr> <td></td><td>② b</td><td>●</td><td></td><td>●</td></tr> </tbody> </table>		取付位置	接点	左	中	右	2a (20)	① a	●			●		② a	●		●	2a-2b (22)	① a	●		●		② a	●		●		③ b	●	●	●		④ b	●	●	●	2a-2b (22)	① a	●		●		② a	●		●		③ b	●	●	●		④ b	●	●	●	4a (40)	① a	●		●		② a	●		●		③ a	●		●		④ a	●		●	2a-2b (22)	① a	●		●		② b	●	●	●		③ b	●	●	●		④ a	●		●	2a (20)	① a	●		●		② a	●		●	4a (40)	① a	●		●		② a	●		●		③ a	●		●		④ a	●		●	1a-1b (11)	① b	●		●		② a	●		●	2a-2b (22)	① b	●		●		② a	●		●		③ b	●		●		④ a	●		●	1a-1b (11)	① a	●		●		② b	●		●							
取付位置	接点	左	中	右																																																																																																																																																																											
2a (20)	① a	●		●																																																																																																																																																																											
	② a	●		●																																																																																																																																																																											
2a-2b (22)	① a	●		●																																																																																																																																																																											
	② a	●		●																																																																																																																																																																											
	③ b	●	●	●																																																																																																																																																																											
	④ b	●	●	●																																																																																																																																																																											
2a-2b (22)	① a	●		●																																																																																																																																																																											
	② a	●		●																																																																																																																																																																											
	③ b	●	●	●																																																																																																																																																																											
	④ b	●	●	●																																																																																																																																																																											
4a (40)	① a	●		●																																																																																																																																																																											
	② a	●		●																																																																																																																																																																											
	③ a	●		●																																																																																																																																																																											
	④ a	●		●																																																																																																																																																																											
2a-2b (22)	① a	●		●																																																																																																																																																																											
	② b	●	●	●																																																																																																																																																																											
	③ b	●	●	●																																																																																																																																																																											
	④ a	●		●																																																																																																																																																																											
2a (20)	① a	●		●																																																																																																																																																																											
	② a	●		●																																																																																																																																																																											
4a (40)	① a	●		●																																																																																																																																																																											
	② a	●		●																																																																																																																																																																											
	③ a	●		●																																																																																																																																																																											
	④ a	●		●																																																																																																																																																																											
1a-1b (11)	① b	●		●																																																																																																																																																																											
	② a	●		●																																																																																																																																																																											
2a-2b (22)	① b	●		●																																																																																																																																																																											
	② a	●		●																																																																																																																																																																											
	③ b	●		●																																																																																																																																																																											
	④ a	●		●																																																																																																																																																																											
1a-1b (11)	① a	●		●																																																																																																																																																																											
	② b	●		●																																																																																																																																																																											
		—		—		—		ASTN51K20		3,320																																																																																																																																																																					
		ASTN11K22		ASTN21K22		ASTN201K22		ASTN51K22		4,060																																																																																																																																																																					
		ASTN12K22		ASTN22K22		ASTN202K22		ASTN52K22		4,060																																																																																																																																																																					
		ASTN13K40		—		—		—		4,060																																																																																																																																																																					
		ASTN14K22		—		ASTN204K22		—		4,060																																																																																																																																																																					
		ASTN15K20		—		ASTN205K20		—		3,320																																																																																																																																																																					
		ASTN15K40		—		ASTN205K40		—		4,060																																																																																																																																																																					
		ASTN16K11		—		—		—		3,320																																																																																																																																																																					
		ASTN16K22		—		—		—		4,060																																																																																																																																																																					
		—		—		—		ASTN51K11		3,320																																																																																																																																																																					

● コンタクトブロック取付位置



● 外形寸法図

(単位：mm)




φ30 シリーズ 照光セレクトスイッチ φ30

LED照光

ASLN形/受金BA9S


販売単位：1個

外観	ASLN形 (受金BA9S)		●※ (色記号)：R (赤)、G (緑)、Y (黄)、A (アンバー)、W (乳白)、S (青) ●照光セレクトスイッチはLED球を内蔵しています。 ●照光色Y (黄) のユニットにはPW (ピュアホワイト) のLED球を内蔵しています。 ●丸リング [金属製] = クロームメッキ ●記載以外の使用電圧のご指定に際しては、468頁をご覧ください。 ●感電防止策として、端子カバーが必要な場合は、アクセサリとして準備しております。対象形番と端子カバー装着後に変更となる寸法については、アクセサリ頁にてご確認ください。 注) ハンドル操作時は切り換えるノッチ位置まで確実に操作してください。									
												
												
90° 2ノッチ	接点構成表		定格 使用電圧	各位置停止 (手動)	右リターン (右→左、自動復帰)	左リターン (左→右、自動復帰)	—	照光色の指定記号と 標準価格 (税別・円)				
	コンタクト ブロック	ノッチ位置						色	標準価格	色	標準価格	
90° 2ノッチ	1a-1b (11)	① a	●	AC/DC6V	ASLN26611DN※	ASLN216611DN※	ASLN226611DN※	● ご注意 ●※ 印の機種は、接 点動作が左右逆 になります。 (例) 	R G Y A W	S	2,730	3,240
		② b	●	AC/DC12V	ASLN21111DN※	ASLN211111DN※	ASLN221111DN※				2,730	3,240
				AC/DC24V	ASLN22211DN※	ASLN212211DN※	ASLN222211DN※				2,730	3,240
				AC100/110V	ASLN21611DN※	ASLN211611DN※	ASLN221611DN※				3,460	3,960
				AC200/220V	ASLN22611DN※	ASLN212611DN※	ASLN222611DN※				3,460	3,960
	2a (20)	① a	●	AC/DC6V	ASLN26620DN※	ASLN216620DN※	ASLN226620DN※	2,730			3,240	
		② a	●	AC/DC12V	ASLN21120DN※	ASLN211120DN※	ASLN221120DN※	2,730			3,240	
				AC/DC24V	ASLN22220DN※	ASLN212220DN※	ASLN222220DN※	2,730			3,240	
				AC100/110V	ASLN21620DN※	ASLN211620DN※	ASLN221620DN※	3,460			3,960	
				AC200/220V	ASLN22620DN※	ASLN212620DN※	ASLN222620DN※	3,460			3,960	
2a-2b (22)	① a	●	AC/DC6V	ASLN26622DN※	ASLN216622DN※	ASLN226622DN※	3,480	3,990				
	② b	●	AC/DC12V	ASLN21122DN※	ASLN211122DN※	ASLN221122DN※	3,480	3,990				
	③ a	●	AC/DC24V	ASLN22222DN※	ASLN212222DN※	ASLN222222DN※	3,480	3,990				
	④ b	●	AC100/110V	ASLN21622DN※	ASLN211622DN※	ASLN221622DN※	4,210	4,710				
			AC200/220V	ASLN22622DN※	ASLN212622DN※	ASLN222622DN※	4,210	4,710				
45° 3ノッチ	2a (20)	① a	●	AC/DC6V	ASLN36620DN※	ASLN316620DN※	ASLN326620DN※	ASLN336620DN※	R G Y A W	S	2,730	3,240
		② a	●	AC/DC12V	ASLN31120DN※	ASLN311120DN※	ASLN321120DN※	ASLN331120DN※			2,730	3,240
				AC/DC24V	ASLN32220DN※	ASLN312220DN※	ASLN322220DN※	ASLN332220DN※			2,730	3,240
				AC100/110V	ASLN31620DN※	ASLN311620DN※	ASLN321620DN※	ASLN331620DN※			3,460	3,960
				AC200/220V	ASLN32620DN※	ASLN312620DN※	ASLN322620DN※	ASLN332620DN※			3,460	3,960
	2b (02)	① b	●	AC/DC6V	ASLN36602DN※	ASLN316602DN※	ASLN326602DN※	ASLN336602DN※			2,730	3,240
		② b	●	AC/DC12V	ASLN31102DN※	ASLN311102DN※	ASLN321102DN※	ASLN331102DN※			2,730	3,240
				AC/DC24V	ASLN32202DN※	ASLN312202DN※	ASLN322202DN※	ASLN332202DN※			2,730	3,240
				AC100/110V	ASLN31602DN※	ASLN311602DN※	ASLN321602DN※	ASLN331602DN※			3,460	3,960
				AC200/220V	ASLN32602DN※	ASLN312602DN※	ASLN322602DN※	ASLN332602DN※			3,460	3,960
	2a-2b (22)	① a	●	AC/DC6V	ASLN36622DN※	ASLN316622DN※	ASLN326622DN※	ASLN336622DN※			3,480	3,990
		② a	●	AC/DC12V	ASLN31122DN※	ASLN311122DN※	ASLN321122DN※	ASLN331122DN※			3,480	3,990
		③ b	●	AC/DC24V	ASLN32222DN※	ASLN312222DN※	ASLN322222DN※	ASLN332222DN※			3,480	3,990
		④ b	●	AC100/110V	ASLN31622DN※	ASLN311622DN※	ASLN321622DN※	ASLN331622DN※			4,210	4,710
				AC200/220V	ASLN32622DN※	ASLN312622DN※	ASLN322622DN※	ASLN332622DN※			4,210	4,710
	4a (40)	① a	●	AC/DC6V	ASLN36640DN※	ASLN316640DN※	ASLN326640DN※	ASLN336640DN※			3,480	3,990
		② a	●	AC/DC12V	ASLN31140DN※	ASLN311140DN※	ASLN321140DN※	ASLN331140DN※			3,480	3,990
		③ a	●	AC/DC24V	ASLN32240DN※	ASLN312240DN※	ASLN322240DN※	ASLN332240DN※			3,480	3,990
		④ a	●	AC100/110V	ASLN31640DN※	ASLN311640DN※	ASLN321640DN※	ASLN331640DN※			4,210	4,710
				AC200/220V	ASLN32640DN※	ASLN312640DN※	ASLN322640DN※	ASLN332640DN※			4,210	4,710
	4b (04)	① b	●	AC/DC6V	ASLN36604DN※	ASLN316604DN※	ASLN326604DN※	ASLN336604DN※			3,480	3,990
		② b	●	AC/DC12V	ASLN31104DN※	ASLN311104DN※	ASLN321104DN※	ASLN331104DN※			3,480	3,990
		③ b	●	AC/DC24V	ASLN32204DN※	ASLN312204DN※	ASLN322204DN※	ASLN332204DN※			3,480	3,990
		④ b	●	AC100/110V	ASLN31604DN※	ASLN311604DN※	ASLN321604DN※	ASLN331604DN※			4,210	4,710
				AC200/220V	ASLN32604DN※	ASLN312604DN※	ASLN322604DN※	ASLN332604DN※			4,210	4,710

● コンタクトブロック取付位置



● 外形寸法図




フラッシュ シルエット	スイッチ・ 表示灯 (丸穴)
汎用コントロール ボックス	スイッチ・ 表示灯 (角穴)
非常停止用 スイッチ	LED照明 ユニット
	ディスプレイ ユニット
	デジタル スイッチ
	接続機器
	省線接続機器
	リレータイマ ソケット
	サーキット プロテクタ
	電源機器
	PLC・ スマートリレー
	プログラマブル 表示器
	センサ
	耐環境仕様品
	関連会社製品
	各種案内
一覧	φ30
LB	φ16
A6	
H6	
HA5W	
L6	
A8~12	
K	
一覧	
AP	
AP6S	
UP	
UZ	
一覧	
HW	φ22
TW	
LW	
MW	
一覧	φ25
TWS	
一覧	φ30
φ30	
HN2P	

φ30 φ30 シリーズ 照光セレクタスイッチ

白熱球照光

ASLN形/受金BA9S(1W)


販売単位：1個

外観	ASLN形 (受金BA9S)				●※ (色記号) : R (赤), G (緑), A (アンバー), W (乳白), S (青) ●照光セレクトスイッチは白熱球を内蔵しています。 ●丸リング [金属製] = クロームメッキ ●記載以外の使用電圧のご指定に際しては 468 頁をご覧ください。 注) ハンドル操作時は切り換えるノッチ位置まで確実に操作してください。 ●感電防止策として、端子カバーが必要な場合は、アクセサリとして準備しております。対象形番と端子カバー装着後に変更となる寸法については、アクセサリ頁にてご確認ください。									
														
90° 2ノッチ	接点構成表		定格 使用電圧	各位置停止 (手動)	右リターン (右→左、自動復帰)	左リターン (左→右、自動復帰)	—	照光色 指定記号	標準価格 (税別・円)					
	接点構成	コンタクト ブロック 取付位置								ノッチ位置	1	2		
	1a-1b (11)	①	a		●	AC/DC6V	ASLN26611N※	ASLN216611N※	ASLN226611N※	●ご注意 ※印の機種は、 接点動作が左 右逆になります。 (例) 	R G A W S	2,125		
		②	b	●		AC/DC12V	ASLN28811N※	ASLN218811N※	ASLN228811N※			2,125		
						AC/DC24V	ASLN23311N※	ASLN213311N※	ASLN223311N※			2,125		
						AC100/110V	ASLN21611N※	ASLN211611N※	ASLN221611N※			2,670		
						AC200/220V	ASLN22611N※	ASLN212611N※	ASLN222611N※			2,670		
	2a (20)	①	a		●	AC/DC6V	ASLN26620N※	ASLN216620N※	ASLN226620N※	R G A W S		2,125		
		②	a		●	AC/DC12V	ASLN28820N※	ASLN218820N※	ASLN228820N※			2,125		
						AC/DC24V	ASLN23320N※	ASLN213320N※	ASLN223320N※			2,125		
						AC100/110V	ASLN21620N※	ASLN211620N※	ASLN221620N※			2,670		
						AC200/220V	ASLN22620N※	ASLN212620N※	ASLN222620N※			2,670		
	2a-2b (22)	①	a		●	AC/DC6V	ASLN26622N※	ASLN216622N※	ASLN226622N※			2,880		
		②	b	●		AC/DC12V	ASLN28822N※	ASLN218822N※	ASLN228822N※			2,880		
		③	a		●	AC/DC24V	ASLN23322N※	ASLN213322N※	ASLN223322N※			2,880		
		④	b	●		AC100/110V	ASLN21622N※	ASLN211622N※	ASLN221622N※			3,400		
						AC200/220V	ASLN22622N※	ASLN212622N※	ASLN222622N※			3,400		
	45° 3ノッチ	接点構成表		定格 使用電圧	各位置停止 (手動)	右リターン (右→中、自動復帰)	左リターン (左→中、自動復帰)	両リターン (左・右→中、自動復帰)	照光色 指定記号	標準価格 (税別・円)				
		接点構成	コンタクト ブロック 取付位置								ノッチ位置	1	0	2
		2a (20)	①	a	●		AC/DC6V	ASLN36620N※	ASLN316620N※	ASLN326620N※	ASLN336620N※	R G A W S		2,125
			②	a		●	AC/DC12V	ASLN38820N※	ASLN318820N※	ASLN328820N※	ASLN338820N※			2,125
							AC/DC24V	ASLN33320N※	ASLN313320N※	ASLN323320N※	ASLN333320N※			2,125
							AC100/110V	ASLN31620N※	ASLN311620N※	ASLN321620N※	ASLN331620N※			2,670
							AC200/220V	ASLN32620N※	ASLN312620N※	ASLN322620N※	ASLN332620N※			2,670
2b (02)		①	b		●	AC/DC6V	ASLN36602N※	ASLN316602N※	ASLN326602N※	ASLN336602N※	R G A W S		2,125	
		②	b	●		AC/DC12V	ASLN38802N※	ASLN318802N※	ASLN328802N※	ASLN338802N※			2,125	
						AC/DC24V	ASLN33302N※	ASLN313302N※	ASLN323302N※	ASLN333302N※			2,125	
						AC100/110V	ASLN31602N※	ASLN311602N※	ASLN321602N※	ASLN331602N※			2,670	
						AC200/220V	ASLN32602N※	ASLN312602N※	ASLN322602N※	ASLN332602N※			2,670	
2a-2b (22)		①	a	●		AC/DC6V	ASLN36622N※	ASLN316622N※	ASLN326622N※	ASLN336622N※	R G A W S		2,880	
		②	a		●	AC/DC12V	ASLN38822N※	ASLN318822N※	ASLN328822N※	ASLN338822N※			2,880	
		③	b		●	AC/DC24V	ASLN33322N※	ASLN313322N※	ASLN323322N※	ASLN333322N※			2,880	
		④	b	●		AC100/110V	ASLN31622N※	ASLN311622N※	ASLN321622N※	ASLN331622N※			3,400	
						AC200/220V	ASLN32622N※	ASLN312622N※	ASLN322622N※	ASLN332622N※			3,400	
4a (40)		①	a	●		AC/DC6V	ASLN36640N※	ASLN316640N※	ASLN326640N※	ASLN336640N※	R G A W S		2,880	
		②	a		●	AC/DC12V	ASLN38840N※	ASLN318840N※	ASLN328840N※	ASLN338840N※			2,880	
		③	a	●		AC/DC24V	ASLN33340N※	ASLN313340N※	ASLN323340N※	ASLN333340N※			2,880	
		④	a		●	AC100/110V	ASLN31640N※	ASLN311640N※	ASLN321640N※	ASLN331640N※			3,400	
						AC200/220V	ASLN32640N※	ASLN312640N※	ASLN322640N※	ASLN332640N※			3,400	
4b (04)		①	b		●	AC/DC6V	ASLN36604N※	ASLN316604N※	ASLN326604N※	ASLN336604N※	R G A W S		2,880	
		②	b	●		AC/DC12V	ASLN38804N※	ASLN318804N※	ASLN328804N※	ASLN338804N※			2,880	
	③	b		●	AC/DC24V	ASLN33304N※	ASLN313304N※	ASLN323304N※	ASLN333304N※	2,880				
	④	b	●		AC100/110V	ASLN31604N※	ASLN311604N※	ASLN321604N※	ASLN331604N※	3,400				
					AC200/220V	ASLN32604N※	ASLN312604N※	ASLN322604N※	ASLN332604N※	3,400				

● コネクタブロック取付位置



● 外形寸法図



φ30 シリーズ セレクタ押ボタンスイッチ φ30

ABN形/リング操作形(90°-2ノッチ) ABN□L形/レバー操作形(90°-2ノッチ)



販売単位：1個

外観	ABN / ABN□L形											ボタン色 指定記号			
	接点 構成	動作 種別	リング		押ボタン		リング操作形		レバー操作形						
			コンタクト ブロック	取付 位置	接点	イ マ ー ル	プ シ ュ	イ マ ー ル	プ シ ュ	形番 (ご注文形番)	(税別・円)		形番 (ご注文形番)	(税別・円)	
リング操作形 (90°-2ノッチ) ABN形  UL LISTED SR CE CCC (銘板は別売です) レバー操作形 (90°-2ノッチ) ABN□L形  UL LISTED SR CE CCC (銘板は別売です)	11 (1a-1b)	A	①	a		●		●	ABN6111※	2,330	ABN6L111※	2,670	B G R Y		
			②	b	●										
		I	①	b	●					ABN6411※	2,330	ABN6L411※		2,670	
			②	a			●	●							
		G	①	a		作動 阻止		●		ABN9111※	2,330	ABN9L111※		2,670	
			②	b	●										
	20 (2a)	D	①	a		●			ABN7120※	2,330	—	—			
			②	a				●							
		22 (2a-2b)	B	①	b	●				ABN6122※	3,070	ABN6L122※		3,400	
				②	b	●									
				③	a		●		●						
				④	a		●		●						
			C	①	b	●		●			ABN6222※	3,070		ABN6L222※	3,400
				②	b	●		●							
				③	a		●		●						
				④	a				●						
			I	①	b	●					ABN6422※	3,070		ABN6L422※	3,400
				②	b	●									
				③	a		●		●						
				④	a		●		●						
		D	①	b	●					ABN7122※	3,070	ABN7L122※		3,400	
			②	b	●		●								
			③	a		●		●							
			④	a				●							
E		①	b	●					ABN7222※	3,070	ABN7L222※	3,400			
		②	b	●											
		③	a		●		●								
		④	a				●								
F		①	b	●			●		ABN7322※	3,070	ABN7L322※	3,400			
		②	b	●											
		③	a		●										
		④	a				●								
H	①	b	●		●			ABN9122※	3,070	ABN9L122※	3,400				
	②	b	●	作動 阻止		●									
	③	a				●									
	④	a				●									

B G R Y


- ※ (色記号)：B (黒)、G (緑)、R (赤)、Y (黄)
 - リング・レバー〔金属製〕=クロームメッキ
 - 感電防止策として、端子カバーが必要な場合は、アクセサリとして準備しております。対象形番と端子カバー装着後に変更となる寸法については、アクセサリ頁にてご確認ください。
- 注1) 動作種別A・B・C・I：リングを操作(回転)したときにボタンが下がります。
 注2) 動作種別E・F：ツマミを左右に選択するとき、左右のb接点がオーバーラップします。
 また、Fは押ボタンを押したときにa・b接点がオーバーラップすることがあります。
 注3) 動作種別G・H：リングが左のとき、押ボタンは動作しません。
 注4) セレクタ押ボタンスイッチを操作するときは、押ボタンを押した状態でリングの回転、およびレバーの操作は行わないでください。故障の原因になります。

●コンタクトブロック取付位置 ●外形寸法図




●最小取付ピッチ (単位：mm)

(リング操作形)



(レバー操作形)



フラッシュ シルエット
スイッチ・ 表示灯(丸穴)
汎用コントロール ボックス
スイッチ・ 表示灯(角穴)
非常停止用 スイッチ
LED照明 ユニット
ディスプレイ ユニット
デジタル スイッチ
接続機器
省配線機器
リレータイマ ソケット
サーキット プロテクタ
電源機器
PLC・ スマートリレー
プログラマブル 表示器
センサ
耐環境仕様品
関連会社製品
各種案内

一覧	
LB	
A6	
H6	
HA5W	
L6	
A8~12	
K	
一覧	
AP	
AP6S	
UP	
UZ	
一覧	
HW	
TW	φ22
LW	
MW	
一覧	
TWS	φ25
一覧	
φ30	φ30
HN2P	

φ30

ARN・ARNS形モノレバースイッチ

図	501	ア	502
部	502	注	530
コントロールボックス ▶			584
熱帯・寒帯地域向け仕様 ▶			1620

4つの動作を1本のレバーで自由自在にコントロールできる4方向操作スイッチ。

モノレバースイッチは、1本のレバーで4方向の動作をコントロールする4方向スイッチです。レバーを倒す方向と同方向の接点が作動しますから、工作機械や産業機械を上下左右に頻繁に方向転換させるときなどに、あたかも操縦桿を手さぐりで動かすように迅速確実、かつ自由自在にコントロールすることができます。しかも、接点動作とレバーの動きの組み合わせは各種選定できます。

操作レバーをセンタ位置でロックできるインタロック付も完備。

適用規格	認証マーク	認証機関・ファイルNo
UL 508		UL Listing ファイルNo. E68961
CSA C22.2 No.14		CSA ファイルNo. LR21451

□ 仕様

● 接点定格

項目	定格
定格絶縁電圧	600V
定格通電電流	10A
使用負荷種別に基づいた接点定格 JIS C8201-5-1、IEC60947-5-1	AC-15 (A600) * DC-13 (P600) * *巻末の用語の説明をご覧ください。

□ 性能

● 使用負荷種別に基づいた使用電圧と電流

使用電圧		24V	48V	50V	110V	220V	440V
使用電流	交流 50/60Hz						
	AC-12 抵抗負荷および半導体負荷等	10A	—	10A	10A	6A	2A
	AC-15 交流電磁負荷(>72VA)の制御等	10A	—	7A	5A	3A	1A
	直流						
	DC-12 抵抗負荷および半導体負荷等	10A	5A	—	2.2A	1.1A	—
	DC-13 直流電磁石の制御等	5A	2A	—	1.1A	0.6A	—

注) 定格使用電流はJIS C 8201-5-1の閉路および遮断電流量による級別を示しています。

□ 性能仕様


接点構造	2重遮断スローアクション 1段当り2接点付 (2aまたは1a1b、2b) 最高積重ね段数:4段	
標準使用状態	使用周囲温度	-25~+50℃ (ただし、氷結しないこと)
	使用周囲湿度	45~85% (ただし、結露しないこと)
	保存周囲温度	-35~+80℃ (ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗	100MΩ以上 (DC500V メガ)	
耐電圧	AC2,500V・1分間 充電部と非充電部間	
機械的寿命	50万回以上	
電氣的寿命	(インターロック付は25万回以上)	
保護構造	IP65 (IEC 60529)	
レバーの握り色	黒	
質量 (約)	276g (ARN4-1111-20202020形)	



□ コンタクトブロック (BR形)

コンタクトブロックの本体はナイロン樹脂製で、2重遮断方式の銀接点が2組入っており、1段ごとにユニットを構成しております。

このユニットの種類は下図のように3種類あり、操作部にどの方向にでも4段までを積み重ねて使用することができます。したがって各種動作の操作機構部と組み合わせますと自由な操作回路を構成することができ、種々の制御を行うことができます。ただし、同一方向への操作は、最大2接点としてください。



□ 操作機構部

操作レバーは中心が中立位置で、各方向に約30度傾けますと、ピンを通じてその方向の接点が作動します。レバーの動きには、4方向、3方向、2方向のものがあり、どの方向のノッチ位置についても作動位置停止動作(各位置停止)と自動復帰動作(リターン)を自由に選ぶことができます。

ARN・ARNS形 モノレバースイッチ $\phi 30$

□ 種類 [形番・標準価格]

販売単位：1個


品名・外観	コンタクトブロックの段数	形番 (ご注文形番)	標準価格 (税別・円)
長レバー タイプ	1段	ARN1-③-④B	5,340
	2段	ARN2-③-④B	6,080
	3段	ARN3-③-④B	6,800
	4段	ARN4-③-④B	7,540
短レバー タイプ	1段	ARNS1-③-④B	5,340
	2段	ARNS2-③-④B	6,080
	3段	ARNS3-③-④B	6,800
	4段	ARNS4-③-④B	7,540
インター ロック付	1段	ARNL1-③-④B	8,060
	2段	ARNL2-③-④B	8,790
	3段	ARNL3-③-④B	9,530
	4段	ARNL4-③-④B	10,270

- ③、④については、下記「ご注文に際して」の内容にしたがってご指定ください。
- 端子カバーは付属していません。(端子カバーについては **502** 頁をご覧ください。)


□ 外形寸法図

(単位：mm)


● 長レバータイプ (ARN形)



● 短レバータイプ (ARNS形)



● インタロック付 (ARNL形)




最小取付ピッチは、上下・左右とも110mmです。


最小取付ピッチは、上下・左右とも70mmです。

最小取付ピッチは、上下・左右とも110mmです。

● パネルカット




● 端子カバー装着時



□ ご注文に際して

ご注文の際は下記①～⑤の事項を指定例に従ってご指定ください。

(ご指定例) **ARN** **4** - **1012** - **20000211** **B**
 (レバーの操作方向) 上 右 左 下



(注)コンタクトブロックの段数隣どうし(上対右、右対下、下対左、左对上)の接点数の単純合計数の内、最大数がコンタクトブロックの段数となります。

- UL, CSA認証品として、ご使用の場合は、形番末尾に“-U”とご指定ください。
(形番例) ARN4-1012-20000211-B-U

①形式	②コンタクトブロックの段数	③各方向毎の操作レバーの動作方式	④各操作方向毎の接点構成	⑤ツマミ色
ARN ARNS ARNL	1…1段 2…2段 3…3段 4…4段	記入順序 上→右→下→左 1…自己保持 2…自動復帰 0…作動阻止	記入順序 上→右→下→左 10…1a接点 01…1b接点 11…1a1b接点 20…2a接点 02…2b接点 00…レバー作動阻止時	B…黒

コンタクト 段数	端子 No.	レバーの操作方向				端子 No.	コンタクト形番
							
		レバーの動作方式 1:自己保持 2:自動復帰 0:作動阻止					
		1	0	1	2		
1	1	a				2	BR-2E
	3			b		4	
2	5		a			6	BR-1E
	7				a	8	
3	9	a				10	BR-2E
	11			b		12	
4	13		b			14	BR-3E
	15				b	16	

- 部の接点は動作しません。

フラッシュ シルエット
スイッチ・ 表示灯(丸穴)
汎用コントロール ボックス
スイッチ・ 表示灯(角穴)
非常停止用 スイッチ
LED照明 ユニット
ディスプレイ ユニット
デジタル スイッチ
接続機器
省配線機器
リレータイマ ソケット
サーキット プロテクタ
電源機器
PLC・ スマートリレー
プログラマブル 表示器
センサ
耐環境仕様品
関連会社製品
各種案内



一覧	φ16
LB	
A6	
H6	
HA5W	
L6	
A8~12	
K	
一覧	
AP	
AP6S	
UP	
UZ	
一覧	
HW	φ22
TW	
LW	
MW	
一覧	φ25
TWS	
一覧	φ30
φ30	
HN2P	

φ30 ARN・ARNS形 モノレバースイッチアクセサリ・保守用部品

アクセサリ

(単位：mm)

ご注文形番にてご注文ください。

品名・外観・外形寸法	仕様	形番	ご注文形番	標準価格 (税別・円)	販売単位	備考
銘板 	黄銅製 クロームメッキ (銀色梨地)	MLO	MLO	680	1枚	
			MLOPN10	3,400	1パック (同種10個入り)	
端子カバー 	PPE樹脂	ARN-VL2	ARN-VL2	—	1個	・端子カバーをご入用の場合には、本体ユニットとは別に、適合する端子カバーを必要数ご注文ください。 ・コンタクトブロックの段数×2で手配してください。

保守用部品

品名・外観・外形寸法	仕様	形番	ご注文形番	標準価格 (税別・円)	販売単位	備考
BR形コンタクトブロック  質量(約): 40g	—	BR-1E	BR-1E	680	1個	・2a接点
		BR-2E	BR-2E	680	1個	・1a1b接点
		BR-3E	BR-3E	680	1個	・2b接点
ゴムベローズ  φ41 H35	ゴム製 (ニトリル系)	ARN-BL	ARN-BL	565	1個	・ARN/ARNS形用 (取付リングは付属していません)
		ARN-BL-1	ARN-BL-1	715	1個	・ARN/ARNS形用 (取付リング付属)
ゴムベローズ (インターロック付き用)  φ41 H30.2	ゴム製 (ニトリル系)	ARNL-BL	ARNL-BL	910	1個 (1セット)	・ARNL形用 (取付リングは付属していません)
ツマミ  φ22球	ポリアセタール	ARNB-※	ARNB-※	365	1個	※ (色記号) : B (黒)、 ・ARN/ARNS形用

φ25・φ30 CSシリーズカムスイッチ

図	504	ア	506
部	506	注	507
コントロールボックス ▶ 584			
熱帯・寒帯地域向け仕様 ▶ 1620			

71種類の標準回路完備!! シャフトレス式!!

CS形カムスイッチは、機器の開閉や切り換えなどに便利で適用範囲の広い操作開閉器です。

シャフトレス方式の採用、各機構部を完全にユニット化した信頼性抜群の設計です。

- 接点状態が確認できるインジケータ付。
- 50万回の切換え操作OK、動作は確実。
- ハンドルは6種類。

□ 性能

- 使用負荷種別に基づいた使用電圧と電流

使用電圧			24V	110V	220V	440V
使用電流	交流 50/60Hz	AC-12 抵抗負荷および半導体負荷等	—	10A	6A	2A
		AC-15 交流電磁負荷(>72VA)の制御等	—	5A	3A	1A
	直流	DC-12 抵抗負荷および半導体負荷等	8A	3A	1A	0.4A
		DC-13 直流水磁石の制御等	5A	1.2A	0.45A	0.2A

注) 定格使用電流はJIS C 8201-5-1の閉路および遮断電流容量による級別を示しています。

□ 性能仕様

接点構造	2重遮断スローアクション 1段当り2接点付 最高積重ね段数6段 (スプリングリターン形は3段まで)	
操作方式	各位置停止式	スプリングリターン式
ノッチ角度	30°、45°、60°、90°	45°
ノッチ数	2ノッチ～12ノッチ	2、3、4ノッチ
標準使用状態	使用周囲温度	−20～+50℃ (ただし、氷結しないこと)
	使用周囲湿度	45～85%RH (ただし、結露しないこと)
	保存周囲温度	−40～+80℃ (ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗	100MΩ (DC500Vメガ)	
耐電圧	AC2500V・1分間 充電部と非充電部間	
機械的寿命	1～3段: 50万回以上 4～6段: 20万回以上	
電氣的寿命	20万回以上	
保護構造	ACSNO、ACSSO形: IP65 (IEC 60529) ACSNK、ACSSK形: IP54 (IEC 60529) UCS形: IP40 (IEC 60529)	
質量 (約)	319g (ACSNO-663-S2B形)	

□ 標準価格

ただし、標準回路 (カタログ記載品) およびY2、P2ハンドルの場合です。

販売単位: 1個

コンタクト ブロックの段数	ACSNO形		ACSSO形		ACSNK形		ACSSK形		UCSQO形		UCSQM形	
	形式	標準価格 (税別・円)	形式	標準価格 (税別・円)	形式	標準価格 (税別・円)	形式	標準価格 (税別・円)	形式	標準価格 (税別・円)	形式	標準価格 (税別・円)
1	ACSNO1	3,800	ACSSO1	3,680	ACSNK1	4,630	ACSSK1	4,510	UCSQO1	3,330	UCSQM1	3,680
2	ACSNO2	4,870	ACSSO2	4,740	ACSNK2	5,700	ACSSK2	5,580	UCSQO2	4,400	UCSQM2	4,740
3	ACSNO3	5,930	ACSSO3	5,810	ACSNK3	6,770	ACSSK3	6,640	UCSQO3	5,460	UCSQM3	5,810
4	ACSNO4	7,000	ACSSO4	6,880	ACSNK4	7,820	ACSSK4	7,710	UCSQO4	6,530	—	—
5	ACSNO5	8,070	ACSSO5	7,950	ACSNK5	8,890	ACSSK5	8,780	UCSQO5	7,590	—	—
6	ACSNO6	9,140	ACSSO6	9,010	ACSNK6	9,960	ACSSK6	9,840	UCSQO6	8,650	—	—

- ご注文に際しては、505頁のご指定例に従って、形番でご指定ください。

注) UL, CSA認証品として、ご使用の場合は、形番末尾に“-U”とご指定ください。

形番例 ACSNO-229-Y2B-C2001-U

(ただし、UL, CSA規格承認品はACSNO、ACSNK、UCSQO、UCSQM形のみ。)

- -MAU (金メッキ接点) の場合は、1段当たり1,080円の加算となります。



UL LISTED SF 対応可能 (ACSSO形、ACSSK形は除く)

□ 仕様

- 接点定格

定格絶縁電圧	600V
定格通電電流	10A
使用負荷種別に基づいた接点定格 JIS C8201-5-1、IEC60947-5-1	AC-15 (A600) * DC-13 (P600) * *巻末の用語の説明をご覧ください。

□ CSB形コンタクトブロック

耐衝撃性と絶縁性にすぐれた合成樹脂製です。接点は、2重遮断衝合接触方式の銀接点が2組入っており、各種形状のコンタクトカムで指定通りの開閉を行います。

M3.5 端子ねじ



- ご注意

ハンドル操作は切り換えるノッチ位置までに確実に操作してください。

フラッシュ シールド
スイッチ・ 表示灯 (丸穴)
汎用コントロール ボックス
スイッチ・ 表示灯 (角穴)
非常停止用 スイッチ
LED照明 ユニット
ディスプレイ ユニット
デジタル スイッチ
接続機器
省配線機器
リレータイマ ソケット
サーキット プロテクタ
電源機器
PLC・ スマートリレー
プログラマブル 表示器
センサ
耐環境仕様品
関連会社製品
各種案内

一覧	
LB	
A6	
H6	
HA5W	
L6	
A8～12	φ16
K	
一覧	
AP	
AP6S	
UP	
UZ	
一覧	
HW	
TW	φ22
LW	
MW	
一覧	φ25
TWS	
一覧	φ30
φ30	
HN2P	


φ25・φ30 CS シリーズ カムスイッチ

□ 種類


①形式		②コンタクトブロックの段数		③ノッチ数	④ノッチ角	⑤スプリングリターン方向	⑥適合ハンドル	⑦接点構成	適合銘板
φ30シリーズ	φ25シリーズ								
ACSNO形	ACSSO形								
 写真はACSNO形 (Y2ハンドル付)		各位位置停止式	1~6段	2~12ノッチ	30°、45°、60°、90°	—	Y2、S2、F2、P2、25S2形 (25S2形はACSSO専用) ご指定品を1個付属。 (505頁に記載)		(523頁の銘板の項をご覧ください。)
		スプリング式	1~3段	2~4ノッチ	45°	左リターン(RO) 右リターン(OR) 両リターン(RR)			
ACSNO形	ACSSK形								
 標準キー (2個セット) H2ハンドルキー (ハンドル色:黒) (1個)		各位位置停止式	1~6段	2~8ノッチ	45°、90°	—	●H2形ハンドルキーご購入時のみ指定 ●標準キーご購入時は指定不要。	(508頁~510頁に記載の標準回路集よりご選定ください。)	別売
		スプリング式	1~3段	2~4ノッチ	45°	左リターン(RO) 右リターン(OR) 両リターン(RR)			
UCSQO形	(閉鎖形)								
 写真はY2ハンドル付		各位位置停止式	1~6段	2~12ノッチ	30°、45°、60°、90°	—	Y2、S2、F2、P2形 (ご指定品を1個付属。 (505頁に記載))		CQ形 (522頁の銘板の項をご覧ください。)
		スプリング式	1~3段	2~4ノッチ	45°	左リターン(RO) 右リターン(OR) 両リターン(RR)			
UCSQM形									
 写真はP2ハンドル付		動作表示 (閉鎖形) (ノッチ左…緑 ノッチ右…赤) 左 右 両スプリングリターン式	スプリングリターン式	1~3段	3ノッチ	45°	両リターン(RR)	(508頁~510頁に記載の標準回路集より下記の回路をご選定ください。 C1007 C1008 C1009 C1010 C1018 C2006 C2007 C2021)	CQM形 (522頁の銘板の項をご覧ください。)

□ 外形寸法図


● ACSNO・ACSSO形




● ACSNK・ACSSK形




● パネルカット




● UCSQO形



● UCSQM形



● パネルカット



CS シリーズ カムスイッチ $\phi 25 \cdot \phi 30$

□ ご注文に際して

ご注文の際は下記の①～⑧の事項を指定例に従ってご指定ください。

①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
形式	コンタクト ブロックの段数	ノッチ数	ノッチ角	リターン方向	ハンドルの 指定記号と色	不抜け 位置	回路番号
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
ACSNO	1段	1	2ノッチ	2	30°	3	下表をご覧ください。 (RO: 左リターン) (OR: 右リターン) (RR: 両リターン)
ACSNK	2段	2	3ノッチ	3	45°	4	
ACSSO	3段	3	4ノッチ	4	60°	6	
ACSSK	4段	4	5ノッチ	5	90°	9	
UCSQO	5段	5	6ノッチ	6			
UCSQM	6段	6	7ノッチ	7			
			8ノッチ	8			
			9ノッチ	9			
			10ノッチ	10			
			11ノッチ	11			
			12ノッチ	12			
	(スプリングリターン 式は1～3段のみ)	(スプリングリターン 式は2～4ノッチのみ)	(ACSNK形、ACSSK形は 45°、90°のみ) (スプリングリターン 式は45°のみ)		下表をご覧ください。 (指定記号) Y2、S2、 P2、F2、 H2、25S2 (色): B (黒) 25S2形は ACSSO形専 用です。 ACSNK形、 ACSSK形の標 準キーの場合 は指定不要で す。	ACSNK形 ACSSK形 の鍵不拔け ノッチ位置 を番号順に 指定下さい。	508 頁～ 510 頁 に記載の標準 回路集よりご 選定の上、その 回路番号をご 記入ください。 該当する回路番号 がない場合は 512 頁に記載の 「カムスイッチ接点 シート」をご利用 ください。

● ご指定例

UCSQO-2 3 4 RR-S2B-C2006

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

金メッキ接点、熱帯寒帯仕様の場合

ACSNO-2 3 4 RR-Y2B-MAU-C2006-ZT2

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

1. 標準回路集以外の接点構成が必要な場合は、別途接点構成図を添付の上、ご注文ください。

なお、専用のカムスイッチ接点シートをご利用いただきますと、簡単に接点の設計と指定ができます。

カムスイッチ接点シートは弊社営業所に用意しておりますのでご要求ください。

2. ハンドルはご指定の種類を1個付属しています。

3. 銘板および渡り金具等のアクセサリ類は別売です。

4. キー操作形カムスイッチの操作キーは、不抜け指定がない場合にはいずれのノッチ位置でも抜き差しできるようになっています。キー不拔け仕様をご希望の時はその位置をご指定ください。ただし、リターン位置では、キーは抜けませんが、不抜け指定が必要です。また不抜け位置の180° 対向する位置は不抜けになります。

〈形番例：4ノッチで1、3、4が不抜けの場合〉ACSNK-344OR-134-C3012

● スプリングリターン式の組合わせ可能な形番

(ノッチ数・ノッチ角・リターン方向)

形番構成で全て組合わせることができません。

組合わせ可能な形番は下表のとおりです。

ノッチ数	45°-2ノッチ		45°-3ノッチ			45°-4ノッチ		45°-3ノッチ
リターン方向	左リターン	右リターン	左リターン	右リターン	両リターン	左リターン	右リターン	両リターン
③④⑤の組合わせ形番	24RO	24OR	34RO	34OR	34RR	44RO	44OR	34RR
組合わせ可能形式	ACSNO/ACSSO/ACSNK/ACSSK/UCSQO							UCSQM
コンタクトブロック段数	3段以下							

注) 各位置停止の場合は、リターン方向の指定は不要です。

● ハンドル指定記号

種類 (単位: mm)	指定 記号	ハンドル色 (マンセル記号)	適合カムスイッチ
$\phi 30$ Yハンドル 	Y2	黒: B (N1.5近似)	ACSNO形 UCSQO形 UCSQM形
$\phi 30$ Sハンドル 	S2		
$\phi 25$ Sハンドル 	25S2		ACSSO形
$\phi 30$ Pハンドル 	P2	黒: B (N1.5近似)	ACSNO形 UCSQO形 UCSQM形
$\phi 30$ Fハンドル 	F2		
キー付ハンドル 	H2	黒: B (N1.5近似)	ACSNK形 ACSSK形

フラッシュ シールド
スイッチ・ 表示灯(丸穴)
汎用コントロール ボックス
スイッチ・ 表示灯(角穴)
非常停止用 スイッチ
LED照明 ユニット
ディスプレイ ユニット
デジタル スイッチ
接続機器
省配線機器
リレータイマ ソケット
サーキット プロテクタ
電源機器
PLC・ スマートリレー
プログラマブル 表示器
センサ
耐環境仕様品
関連会社製品
各種案内

一覧	$\phi 16$
LB	
A6	
H6	
HA5W	
L6	$\phi 22$
A8~12	
K	
一覧	
AP	
AP6S	$\phi 25$
UP	
UZ	
一覧	
HW	
TW	$\phi 30$
LW	
MW	
一覧	
TWS	
一覧	$\phi 30$
$\phi 30$	
HN2P	



φ25・φ30 CS シリーズ アクセサリ・保守用部品

アクセサリ・保守用部品

(単位: mm)

ご注文形番にてご注文ください。

品名・外観・外形寸法	仕様	形番	ご注文形番	標準価格 (税別・円)	販売単位	備考
渡り金具  CJ-1形 CJ-2形	金属製 (銅)	CJ-1	CJ-1PN10	297	1パック (同種10個入り)	コンタクトブロック間の端子 接続用です。CJ-1形は各 ブロック間端子の短絡用で CJ-2形は同一ブロック内の 端子短絡に用います。
		CJ-2	CJ-2PN10	297	1パック (同種10個入り)	
ゴムカバー 	ゴム製 (ニトリル系)	CR-1	CR-1	985	1個	コンタクトブロックを覆うゴム 製のカバーで、ほこりなど の侵入を防ぎます。 UCSQO/UCSQM形には 使用できません。
端子カバー  CS-VL2-13S形 CS-VL2-46S形	PPE 樹脂	CS-VL2-13S	CS-VL2-13S	171	1個	コンタクトブロックの1段から 3段用に使用します。
		CS-VL2-46S	CS-VL2-46S	340	1個	コンタクトブロックの4段から 6段用に使用します。 ※7段以上の端子カバーは ございません。

品名・外観・外形寸法	仕様	形番	ご注文形番	標準価格 (税別・円)	販売単位
φ30 Yハンドル 	ポリブチレンテレフタ レート (黒色)	CSH-YB	CSH-YB	415	1個
φ30 Sハンドル 	ポリブチレンテレフタ レート (黒色)	CSH-SB	CSH-SB	470	1個
φ25 Sハンドル 	フェノール樹脂 (黒色)	CSH-25SB	CSH-25SB	415	1個
φ30 Pハンドル 	フェノール樹脂 (黒色)	CSH-PB	CSH-PB	595	1個
φ30 Fハンドル 	ベークライト (黒色)	CSH-FB	CSH-FB	595	1個
キー付きハンドル 	フェノール樹脂 (黒色)	CSH-H2B	CSH-H2B	715	1個
板鍵 	金属製 (黄銅ニッケル メッキ色)	CSH-K301	CSH-K301PN02	425	2枚/1セット (同種2枚入り)
ハンドル固定円筒 CSカムSW用  φ11 H14.2	ポリアミド製	CS-HFC2	CS-HFC2PN05	297	1パック (同種5個入り)
ハンドル用固定ねじ  M3×12	Yハンドル、 φ30Sハンドル φ25Sハンドル用	CS-SCW-M3-12	CS-SCW-M3-12PN10	237	1パック (同種10個入り)
ハンドル用固定ねじ  M3×25	Pハンドル、 Fハンドル用	CS-SCW-M3-25	CS-SCW-M3-25PN10	355	1パック (同種10個入り)


CS シリーズ カムスイッチ φ25・φ30

使用上のご注意


□ CS形カムスイッチ用端子カバーの取付け方法

- 配線後、CS形カムスイッチ用端子カバーをコンタクトブロックの底蓋に組み込んでください。
- 端子カバーには6か所の丸穴があいています。四隅の丸穴のうち対角の2か所を使用して、付属のねじで取り付けてください。対角どちらの方向でもかまいません。
- ねじは推奨締付トルク0.8～1.0N・mで締め付けてください。
- コンタクトブロックの段数が1段～3段の場合は、CS-VL2-13S形を使用してください。
- コンタクトブロックの段数が4段～6段の場合は、CS-VL2-46S形を使用してください。
- CS-VL2-46S形は、下図のようにはめ合わせてご使用ください。一度はめ合わせると外れません。
- 端子ねじの推奨締付トルク：1.0～1.3Nm
- ハンドル用固定ねじの推奨締付トルク：0.6～0.8Nm


□ CS形カムスイッチ用端子カバーを付けた時の最小取付ピッチ



最小取付ピッチは横方向100mm、縦方向70mmですが、集合取付の場合配線の作業性も考慮してお決めください。
(ただし、ハンドルP2形の場合は縦横とも125mmです。)



コンタクトブロックが1～3段の場合 (CS-VL2-13S形)




コンタクトブロックが4～6段の場合 (CS-VL2-46S形)

CS-VL2-46S形は、1～3段用のCS-VL2-13S形に4～6段用の端子カバーが付属します。上図のようにはめ合わせてご使用ください。

□ 端子カバー取付外形寸法図

(単位：mm)



最小取付ピッチは横方向96mm、縦方向70mmですが、集合取付の場合配線の作業性も考慮してお決めください。
(ただし、ハンドルP2形の場合は縦横とも125mmです。)

フラッシュ シルエット
スイッチ・ 表示灯 (丸穴)
汎用コントロール ボックス
スイッチ・ 表示灯 (角穴)
非常停止用 スイッチ
LED照明 ユニット
ディスプレイ ユニット
デジタル スイッチ
接続機器
省配線機器
リレータイマ ソケット
サーキット プロテクタ
電源機器
PLC・ スマートリレー
プログラマブル 表示器
センサ
耐環境仕様品
関連会社製品
各種案内


一覧	
LB	
A6	
H6	
HA5W	
L6	
A8～12	φ16
K	
一覧	
AP	
AP6S	
UP	
UZ	
一覧	
HW	φ22
TW	
LW	
MW	
一覧	φ25
TWS	
一覧	φ30
φ30	
HN2P	

φ25・φ30 CSシリーズカムスイッチ

使用上のご注意

標準回路集

この回路集は、当社が過去に受注したカムスイッチのあらゆる回路構成の内から71回路を標準化して収録しました。この回路集を利用していただきますと、仕様違いなどのトラブルもなく、ご希望のカムスイッチを速やかにお手元にお届けすることができます。



●残留接点とは


操作した方向からハンドルがセンター位置に戻っても操作した方向の接点は閉の状態のままです。反対側に操作した時、接点は開の状態になります。

●回路集のご利用に際して

回路番号の順で記載しています。


●UCSQM形は下記の回路をご選定ください。

C1007、C1008、C1009、C1010、C1018、C2006、C2007、C2021



●同一回路の見わけ方

下図のような接点回路は、図1も図2も電気的にはまったく同一の働きをします。このように、ご使用時に外部の端子接続を少し変更するだけで、標準回路に相当する場合がありますから、ご選定に際しては充分にご検討ください。




●端子番号の位置

コンタクトブロックの端子番号と標準回路集に付記している端子番号とは、下図のような関係となっています。

[CS形]



[AC・UC形]




★ 接点シートの利用および接点シートについては、511頁、512頁をご覧ください。

1 2 9 C1001	1 2 9 C1002	1 2 4 OR C1003	1 2 4 OR C1004	1 3 4 C1005
3 4 1 2	3 4 1 2	3 4 1 2 1 ← 2	3 4 1 2 1 ← 2	3 4 1 2 1 3
1 3 4 C1006	1 3 4 RR C1007	1 3 4 RR C1008	1 3 4 RR C1009	1 3 4 RR C1010
3 4 1 2 1 3	3 4 1 2 1 3 1 → 2 ← 3	3 4 1 2 1 3 1 → 2 ← 3	3 4 1 2 1 3 1 → 2 ← 3	3 4 1 2 1 3 1 → 2 ← 3
1 4 4 C1011	1 2 9 C1013	1 2 9 C1014	1 2 4 OR C1015	1 3 4 C1016
3 4 1 2 1 3 1 4	3 4 1 2 1 3 1 4	3 4 1 2 1 3 1 4	3 4 1 2 1 3 1 4	3 4 1 2 1 3 1 4
1 2 4 C1017	1 3 4 RR C1018	1 2 6 C1019		
3 4 1 2 1 3 1 4	3 4 1 2 1 3 1 4 1 → 2 ← 3	3 4 1 2 1 3 1 4		
2 2 9 C2001	2 2 9 C2002	2 3 4 C2003	2 3 4 C2004	2 3 4 C2005
7 8 5 6 3 4 1 2	7 8 5 6 3 4 1 2	7 8 5 6 3 4 1 2 1 3	7 8 5 6 3 4 1 2 1 3	7 8 5 6 3 4 1 2 1 3

CSシリーズカムスイッチ φ25・φ30

使用上のご注意




2 3 4 RR C2006	2 3 4 RR C2007	2 4 4 C2008	2 4 4 C2009	2 4 9 C2011
7 8 5 6 3 4 1 2 1 → 2 ← 3	7 8 5 6 3 4 1 2 1 → 2 ← 3	7 8 5 6 3 4 1 2 1 2 3 4 2	7 8 5 6 3 4 1 2 1 2 3 4 2	7 8 5 6 3 4 1 2 (O) (R) (S) (T)
2 2 9 C2014	2 2 9 C2015	2 3 4 C2016	2 3 4 C2017	2 3 4 C2018
7 8 5 6 3 4 1 2 1 2	7 8 5 6 3 4 1 2 1 2	7 8 5 6 3 4 1 2 1 2 3	7 8 5 6 3 4 1 2 1 2 3	7 8 5 6 3 4 1 2 1 2 3
2 3 4 C2019	2 3 4 C2020	2 3 4 RR C2021	2 4 4 C2022	
7 8 5 6 3 4 1 2 1 2 3	7 8 5 6 3 4 1 2 1 2 3	7 8 5 6 3 4 1 2 1 → 2 ← 3	7 8 5 6 3 4 1 2 1 2 3 4 2	
		2 5 3 C2027	2 3 6 C2028	2 3 6 C2029
		7 8 5 6 3 4 1 2 1 2 3 4 5 2	7 8 5 6 3 4 1 2 1 2 3	7 8 5 6 3 4 1 2 (R) (S) (T)
3 2 9 C3001	3 3 4 C3002	3 5 4 C3003	3 6 4 C3004	3 3 4 C3005
11 12 9 10 7 8 5 6 3 4 1 2 1 2	11 12 9 10 7 8 5 6 3 4 1 2 1 2 3	11 12 9 10 7 8 5 6 3 4 1 2 1 2 3 4 5 2	11 12 9 10 7 8 5 6 3 4 1 2 1 2 3 4 5 6 2	11 12 9 10 7 8 5 6 3 4 1 2 1 2 3
3 4 9 C3008	3 4 9 C3009	3 2 9 C3010	3 3 4 C3011	3 4 4 C3012
11 12 9 10 7 8 5 6 3 4 1 2 (O) (RS) (ST) (TR)	11 12 9 10 7 8 5 6 3 4 1 2 1 2 3 4	11 12 9 10 7 8 5 6 3 4 1 2 1 2	11 12 9 10 7 8 5 6 3 4 1 2 1 2 3	11 12 9 10 7 8 5 6 3 4 1 2 1 2 3 4
3 6 3 C3013	3 3 6 C3014	3 6 6 C3015	3 5 3 C3016	3 4 4 C3017
11 12 9 10 7 8 5 6 3 4 1 2 1 2 3 4 5 6 2	11 12 9 10 7 8 5 6 3 4 1 2 1 2 3	11 12 9 10 7 8 5 6 3 4 1 2 1 2 3 4 5 6 2	11 12 9 10 7 8 5 6 3 4 1 2 1 2 3 4 5 2	11 12 9 10 7 8 5 6 3 4 1 2 1 2 3 4
3 3 6 C3018		4 4 4 C4001	4 8 4 C4002	4 4 9 C4003
11 12 9 10 7 8 5 6 3 4 1 2 1 2 3		15 16 13 14 11 12 9 10 7 8 5 6 3 4 1 2 1 2 3 4	15 16 13 14 11 12 9 10 7 8 5 6 3 4 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 2	15 16 13 14 11 12 9 10 7 8 5 6 3 4 1 2 (O) (R) (S) (T)
4 2 9 C4004	4 2 9 C4005	4 2 9 C4006	4 4 9 C4007	4 3 4 C4008
15 16 13 14 11 12 9 10 7 8 5 6 3 4 1 2 1 2	15 16 13 14 11 12 9 10 7 8 5 6 3 4 1 2 1 2	15 16 13 14 11 12 9 10 7 8 5 6 3 4 1 2 1 2	15 16 13 14 11 12 9 10 7 8 5 6 3 4 1 2 (O) (R) (S) (T)	15 16 13 14 11 12 9 10 7 8 5 6 3 4 1 2 1 2 3

フラッシュ シールド
スイッチ・ 表示灯(丸穴)
汎用コントロール ボックス
スイッチ・ 表示灯(角穴)
非常停止用 スイッチ
LED照明 ユニット
ディスプレイ ユニット
デジタル スイッチ
接続機器
省配線機器
リレータイマ ソケット
サーキット プロテクタ
電源機器
PLC・ スマートリレー
プログラマブル 表示器
センサ
耐環境仕様品
関連会社製品
各種案内


一覧	φ16
LB	
A6	
H6	
HA5W	
L6	
A8~12	
K	
一覧	φ22
AP	
AP6S	
UP	
UZ	
一覧	φ25
HW	
TW	
LW	
MW	
一覧	φ30
TWS	
φ30	
HN2P	

φ25・φ30 CSシリーズカムスイッチ

使用上のご注意



使用回路例 (電圧計・電流計回路)



使用上のご注意

□ ご指定方法

標準回路集以外の接点構成が必要な時や、AC・UC形インターロック付カムスイッチのハンドル押引位置（ロック位置）、ハンドル押引時に作動する補助接点の指定には、**512** 頁のシートをご利用の上、下記の要領でご記入頂きますと、容易に接点構成の指定ができます。

注) ノッチ角度とノッチ数との関係に制約がありますので仕様
をご覧の上、ご記入ください。

● ノッチ角、ノッチ数の制限表

		ノッチ数											
ノッチ角	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
30°				△	△	○	○	○	○	○	○		
ノッチ位置				↘	↘↘	↘↘↘	↘↘↘↘	↘↘↘↘↘	↘↘↘↘↘↘	↘↘↘↘↘↘↘	↘↘↘↘↘↘↘↘		
45°	△	○	○	○	○	○	○						
ノッチ位置	↘	↘↘	↘↘↘	↘↘↘↘	↘↘↘↘↘	↘↘↘↘↘↘	↘↘↘↘↘↘↘						
60°	△	○	▲		○								
ノッチ位置	↘	↘↘	↘↘↘		↘↘↘↘↘								
90°	○	※	○										
ノッチ位置	↘↘	⊥	⊥										

○は標準品です。

△は回路Noが限定されます。

▲はラップ接点を含む場合のみ製作可能です。

↘は製作できません。

※はインターロック付きカムスイッチのみ

- 接点構成図のご記入方法

①ノッチ位置の記入

ノッチ位置をノッチの最初の位置から順に銘板上のノッチ角度に合わせて記入します。また、スプリングリターン（自動復帰形）の場合は、その位置をスプリングリターン欄に→印で記入します。

[illegible]

②各ノッチ位置での端子間の接点开閉状態を下記の記号で記入します。

2 段目	7 5								
1 段目	3 1								
ノッチ位置									
ノッチ数		1	2	3	4	5	6	7	8
スプリングリターン (押引／不抜け位置)		→							

記入記号	接点構成
	端子間の接点が閉の状態
	連続接点
	ラップ接点
	残留接点

注1) コンタクトブロック1段に2接点 (4端子) がありますから順次記入しますと図の上で自動的に段数が決まります。ただし、ノッチ位置が180°相対向するとき、接点構成に制限がありますのでご注意ください。即ち、同じ端子間の接点180°対向ノッチの位置で同時に●印または○印することはできません。もし、この状態でスイッチ回路の設計ができないときは片方の端子を遊ばせて、別のコンタクトブロックの接点をご利用ください。

注2)ラップ接点のノッチ角30°、45°は製作不可。

注3) ノッチ角度30°、45°の場合●●とならず の連続接点動作となります。

注4)操作キーの不拔けの指定は(押引／不拔け位置)の欄に“不拔け”とご記入ください。

- AC・UC形インターロック付カムスイッチの場合

③押引位置（ロック位置）の記入

ハンドルの押引位置（ロック位置）を押引／不抜け位置欄に○印で記入します。

2 段階目

1 段階目

ノッチ位置

ノッチ数

スプリングリターン
(押し／不抜け位置)

④補助接点（押引接点）の記入

ハンドルの押引時に作動する接点が必要なときは、③にひきつづき次段コンタクトブロックの押引ノッチ位置に、ハンドルロックした状態での接点構成を下記の記号で記入します。

記入記号	ハンドルロック状態時の 接点構成	
	押し回し形 (手動もどし) (自動もどし)	引き回し形 (手動もどし) (自動もどし)
○	開	開
◎	閉	閉

4段目	15 13			
3段目	11 9		○	
2段目	7 5		○	
1段目	3 1		●	
ノッチ位置				
ノッチ数		1	2	3
スプリングリターン (押し / 不抜け位置)		→		○

○:ハンドルロック状態で接点「開」。ハンドル押引時(引き直し形は引押時)に接点が閉じ、捻回時と同じ状態を保持。

◎:ハンドルロック状態で接点「閉」。ハンドル押引時(引き回し形は引押時)に接点が開き、捻回時と同じ状態を保持。

フラッシュ シルエット
スイッチ・ 表示灯(丸穴)
汎用コントロール ボックス
スイッチ・ 表示灯(丸穴)
非常停止用 スイッチ
LED照明 ユニット
ディスプレイ ユニット
デジタル スイッチ
接続機器
省配線機器
リレー・タイマ ソケット
サーキット プロテクタ
電源機器
PLC・ スマートリレー
プログラマブル 表示器
センサ
耐環境仕様品
関連会社製品
各種案内

一覽	φ8 16	
LB		
A6		
H6		
HA5W		
L6		
A8~12		
K		
一覽		
AP		
AP6S		
UP		
UZ		
一覽	φ22	
HW		
TW		
LW		
MW		
一覽	φ25	
TWS		
一覽		
φ30		φ30
HN2P		

CS・AC・UC形カムスイッチ接点シート

受注先												受注担当		
形 番 — — 												個 数		
形式 段数 ノッチ数 ノッチ角 (リターン方向) ハンドル 														
コンタクトブ ロックの段数	端子 No.	接 点 構 成 図												端子 No.
10段目	39	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	40
	37	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	
9段目	35	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	36
	33	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	
8段目	31	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	32
	29	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	
7段目	27	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	28
	25	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	
6段目	23	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	24
	21	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	
5段目	19	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	20
	17	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	
4段目	15	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	16
	13	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	
3段目	11	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	12
	9	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	
2段目	7	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	8
	5	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	
1段目	3	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	4
	1	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	
ノッチ位置														
ノッチ数		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
スプリングリターン														
(押し／不抜け位置)														
接点状態の記入記号 ● : 端子間の接点が閉の状態 — : 連続接点 ○ : 残留接点 ⊕ : ラップ接点 (ノッチ角 30°, 45° は製作不可)														
補助接点(押または引で動く接点)の記入記号 ○ : ハンドルを押したとき、または引いたときに接点が閉じ、捻回時と同じ動作を保持します。 ◎ : ハンドルを押したとき、または引いたときに接点が開になり、捻回時と同じ動作を保持します。 (注意…補助接点は必ずハンドルをロックした状態で記入) 注) インターロック式の場合 段数 : 補助接点も含めて5段まで スプリングリターン形は AC形……2段まで UC形……3段まで ノッチ数 : 4ノッチまで (補助接点は2段をこえないこと)														
スプリングリターン(自動復帰)の記入記号 ← : 矢の末端より矢の方向に自動的に動き、矢先の位置で止まります。 注) スプリングリターン形は CS形……3段まで AC形……2段まで UC形……3段まで														
												検 印		

(AC UC形インターロック付の場合のみ)
不抜け仕様は“不抜け”と記入
押し又は引位置に○印記入

φ30 AC・UC シリーズカムスイッチ

図 514 ア 515
部 515 注 508・530
コントロールボックス ▶ 584

標準回路71種類!! ハンドル形状4種類!!

- 71種類の標準回路が揃っています。また、コンタクトブロックの段数と6種類のカムの組み合わせにより、各種接点構成が可能です。
- ハンドルは4種類の内から自由に選定できます。

□ 仕様

● 接点定格

定格絶縁電圧	600V
定格通電電流	10A
使用負荷種別に基づいた接点定格 JIS C8201-5-1、IEC60947-5-1	AC-15 (A600) * DC-13 (P600) * *巻末の用語の説明をご覧ください。

□ 性能

● 使用負荷種別に基づいた使用電圧と電流

使用電圧			24V	110V	220V	440V
使用電流	交流 50/60Hz	AC-12 抵抗負荷および半導体負荷等	—	10A	6A	2A
		AC-15 交流電磁負荷 (>72VA) の制御等	—	5A	3A	1A
	直流	DC-12 抵抗負荷および半導体負荷等	8A	3A	1A	0.4A
		DC-13 直流電磁石の制御等	5A	1.2A	0.45A	0.2A

注) 定格使用電流はJIS C 8201-5-1の開閉および遮断電流量による級別を示しています。

□ 性能仕様

接点構造	2重遮断スローアクション 1段当り2接点付 最高積重ね段数10段 ただし、スプリングリターン形は UC形：3段まで AC形：2段まで	
操作方式	各位置停止式	スプリングリターン式
ノッチ角度	30°、45°、60°、90°	45°
ノッチ数	2ノッチ～12ノッチ	2、3、4ノッチ
標準使用状態	使用周囲温度	−20～+50℃ (ただし、氷結しないこと)
	使用周囲湿度	45～85%RH (ただし、結露しないこと)
	保存周囲温度	−40～+80℃ (ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗	100MΩ (DC500Vメガ)	
耐電圧	AC2500V・1分間 充電部と非充電部間	
機械的寿命	1～3段：50万回以上 4～10段：20万回以上	
電氣的寿命	20万回以上	
保護構造	AC形：IP65 (IEC 60529) UC形：IP40 (IEC 60529)	


□ 種類

①外觀形式	②コンタクトブロックの段数		③ノッチ数	④ノッチ角	⑤スプリングリターン方向	⑥適合ハンドル	⑦接点構成	適合銘板
AC形 	停止各位式 1～10段	2～12ノッチ	30°、45° 60°、90°	—	Y1、S1、F1、P1 〔ご指定品を1個付属。〕	508頁～510頁 に記載の標準回路集よりご選定ください	523頁の銘板をご覧ください。 〔別売〕	
	スプリング式 1～2段	2～4ノッチ	45°	左リターン (RO) 右リターン (OR) 両リターン (RR)				
UC形 (閉鎖形)  (銘板は別売です。)	停止各位式 1～10段	2～12ノッチ	30°、45° 60°、90°	—	Y1、S1、F1、P1 〔ご指定品を1個付属。〕	508頁～510頁 に記載の標準回路集よりご選定ください	NUO形 523頁に記載。 〔別売〕	
	スプリング式 1～3段	2～4ノッチ	45°	左リターン (RO) 右リターン (OR) 両リターン (RR)				



□ CSB形コンタクトブロック

耐衝撃性と絶縁性にすぐれた合成樹脂製です。接点は、2重遮断衝合接触方式の銀接点が2組入っており、各種形状のコンタクトカムで指定通りの開閉を行います。



● ご注意

ハンドル操作は切り換えるノッチ位置までに確実に操作してください。

□ 標準価格

販売単位：1個

コンタクトブロックの段数	AC形		UC形	
	形式	標準価格 (税別・円)	形式	標準価格 (税別・円)
1	AC1	4,400	UC1	3,800
2	AC2	5,510	UC2	4,930
3	AC3	6,640	UC3	6,050
4	AC4	7,770	UC4	7,180
5	AC5	8,890	UC5	8,300
6	AC6	10,020	UC6	9,420
7	AC7	11,150	UC7	10,550
8	AC8	12,350	UC8	11,700
9	AC9	13,400	UC9	12,850
10	AC10	14,550	UC10	14,000

- ご注文に際しては、514頁のご指定例に従って、形番でご指定ください。

フラッシュシールド
スイッチ・表示灯 (丸穴)
汎用コントロールボックス
スイッチ・表示灯 (角穴)
非常停止用スイッチ
LED照明ユニット
ディスプレイユニット
デジタルスイッチ
接続機器
省配線機器
リレータイムソケット
サーキットプロテクタ
電源機器
PLC・スマートリレー
プログラマブル表示器
センサ
耐環境仕様品
関連会社製品
各種案内


一覧	φ16
LB	
A6	
H6	
HA5W	
L6	
A8～12	
K	
一覧	
AP	
AP6S	
UP	
UZ	
一覧	
HW	φ22
TW	
LW	
MW	
一覧	φ25
TWS	
一覧	φ30
φ30	
HN2P	

φ30 AC・UC シリーズ カムスイッチ

□ 外形寸法図


(単位: mm)

<AC形>



- 取付穴のピッチは、上下左右とも最小60mmです。
- P1形のハンドルを採用した場合は、最小125mm。

<UC形>



- 取付穴のピッチは、上下左右とも最小60mmです。
- P1形のハンドルを採用した場合は、最小125mm。

□ ご注文に際して

ご注文の際は下記の①～⑦の事項を指定例に従ってご指定ください。

①	②		③		④		⑤		⑥	⑦
形式	コンタクト ブロックの段数		ノッチ数		ノッチ角		リターン方向		ハンドルの 指定記号と色	回路番号
①	②		③		④		⑤		⑥	⑦
	段数	指定記号	ノッチ数	指定記号	ノッチ角	指定記号	リターン方向	指定記号		
AC UC	1段	1	2ノッチ	2	30°	3	下記の表をご覧ください。 RO：左リターン OR：右リターン RR：両リターン		下記の表をご覧ください。 (指定記号) Y1、S1、P1、F1 (色):B(黒)	508頁～510頁に記載の標準回路集よりご選定の上、その回路番号をご記入ください。 ● 該当する回路番号がない場合は512頁に記載の「カムスイッチ接点シート」をご利用ください。
	2段	2	3ノッチ	3	45°	4				
	3段	3	4ノッチ	4	60°	6				
	4段	4	5ノッチ	5	90°	9				
	5段	5	6ノッチ	6						
	6段	6	7ノッチ	7						
	7段	7	8ノッチ	8						
	8段	8	9ノッチ	9						
	9段	9	10ノッチ	10						
	10段	10	11ノッチ	11						
			12ノッチ	12						
(スプリングリターン式は AC形：1～2段のみ UC形：1～3段のみ)		(スプリングリターン式は 2～4ノッチのみ)		(スプリングリターン式は 45°のみ)						

● ご指定例

AC-2 3 4 RR-Y1B-C2006

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

- 標準回路集以外の接点構成が必要な場合は、別途接点構成図を添付の上、ご注文ください。
なお、専用のカムスイッチ接点シートをご利用いただきますと、簡単に接点の設計と指定ができます。
詳細は511頁のご指定方法をご覧ください。
カムスイッチ接点シートは512頁のシートをご利用ください。
- ハンドルはご指定の種類を1個付属しています。
- 銘板および渡り金具等のアクセサリ類は別売です。

● スプリングリターン式の組合わせ可能な形番

形番構成ですべて組み合わせることができません。
組合わせ可能な形番は下表のとおりです。

● ハンドル指定記号

種類	指定記号	ハンドル色 (マンセル記号)	適合カムスイッチ
φ30 Yハンドル	Y1		
φ30 Sハンドル	S1		
φ30 Fハンドル	F1	黒: B (N1.5近似)	AC形 UC形
φ30 Pハンドル	P1		

ノッチ数	2ノッチ		3ノッチ			4ノッチ	
	左リターン	右リターン	左リターン	右リターン	両リターン	左リターン	右リターン
リターン方向							
③④⑤の組合せ形番	24RO	24OR	34RO	34OR	34RR	44RO	44OR
コンタクトブロック段数	AC: 1～2段 UC: 1～3段		AC: 1～3段 UC: 1～3段				

AC・UC シリーズ カムスイッチアクセサリ・保守用部品 φ30


アクセサリ・保守用部品

(単位: mm)

ご注文形番にてご注文ください。

品名・外観・外形寸法	仕様	形番	ご注文形番	標準価格 (税別・円)	販売単位	備考
渡り金具  W20 H2.5 D13	金属製 (黄銅: ニッケルメッキ)	OCJ-1	OCJ-1PN10	297	1パック (同種10個入り)	コンタクトブロック間の端子 接続用です。
ショートバー  W26 H6 D8	金属製 (黄銅: ニッケルメッキ)	OCJ-2	OCJ-2PN10	237	1パック (同種10個入り)	コンタクトブロックの端子 短絡用です。
L形端子  ①: 亜鉛メッキ ②: ニッケルメッキ B部W10 H16 ねじM4×10	金属製 (鋼) (①: 亜鉛メッキ ②: ニッケルメッキ) B部W10 H16 ねじM4×10	OCL-1	OCL-1PN10	415	1パック (同種10個入り)	端子ねじ取付方向の90° 偏向用です。
ゴムカバー  W140	ゴム製 (ニトリル系)	OCR-1	OCR-1	750	1個	コンタクトブロックを覆う ゴム製のカバーで、ほこり などの侵入を防ぎます。 コンタクトブロックの段数 に1段分プラスした長さに 切断してご使用ください。

● リングレンチ等の共通アクセサリ類は 524 頁をご覧ください

品名・外観・外形寸法	仕様	形番	ご注文形番	標準価格 (税別・円)	販売単位
φ30 Yハンドル  22 30 19 20	ポリブチレンテレフ タレート (黒色)	CSH-YB	CSH-YB	415	1個
φ30 Sハンドル  20 30 20 20	ポリブチレンテレフ タレート (黒色)	CSH-SB	CSH-SB	470	1個
φ30 Fハンドル  30 40 50	ベークライト (黒色)	CSH-FB	CSH-FB	595	1個
φ30 Pハンドル  30 40 50	フェノール樹脂 (黒色)	CSH-PB	CSH-PB	595	1個
ハンドル固定円筒 AC, UCカムSW用  φ11 H14.2	ポリアミド製	CS-HFC1	CS-HFC1PN05	297	1パック (同種5個入り)
ハンドル用固定ねじ  M3×12	Yハンドル、 Sハンドル用	CS-SCW-M3-12	CS-SCW-M3-12PN10	237	1パック (同種10個入り)
ハンドル用固定ねじ  M3×25	Pハンドル、 Fハンドル用	CS-SCW-M3-25	CS-SCW-M3-25PN10	355	1パック (同種10個入り)

フラッシュ シルエット
スイッチ・ 表示灯 (丸穴)
汎用コントロール ボックス
スイッチ・ 表示灯 (角穴)
非常停止用 スイッチ
LED照明 ユニット
ディスプレイ ユニット
デジタル スイッチ
接続機器
省配線機器
リレータイマ ソケット
サーキット プロテクタ
電源機器
PLC・ スマートリレー
プログラマブル 表示器
センサ
耐環境仕様品
関連会社製品
各種案内

一覧	φ16
LB	
A6	
H6	
HA5W	
L6	φ22
A8~12	
K	
一覧	
AP	φ25
AP6S	
UP	
UZ	
一覧	φ30
HW	
TW	
LW	
MW	
一覧	φ30
TWS	
φ30	
HN2P	

補助接点付の押し回し・引き回しカムスイッチ!!

AC形・UC形カムスイッチにインターロック機構を付加し、なおかつ押引接点（ハンドルの押引時に作動する補助接点）の取付も可能にした姉妹品です。押し回し手動もどし形、押し回し自動もどし形と引き回し手動もどし形、引き回し自動もどし形が揃っています。

□ 仕様

● 接点定格

定格絶縁電圧	600V
定格通電電流	10A
使用負荷種別に基づいた接点定格 JIS C8201-5-1、IEC60947-5-1	AC-15(A600)* DC-13(P600)* *巻末の用語の説明をご覧ください。

□ 性能

● 使用負荷種別に基づいた使用電圧と電流

使用電圧		24V	110V	220V	440V
使用電流 50/60Hz	交流 AC-12 抵抗負荷および半導体負荷等	—	10A	6A	2A
	交流 AC-15 交流電磁負荷 (>72VA) の制御等	—	5A	3A	1A
	直流 DC-12 抵抗負荷および半導体負荷等	8A	3A	1A	0.4A
	直流 DC-13 直流電磁石の制御等	5A	1.2A	0.45A	0.2A

注) 定格使用電流はJIS C 8201-5-1の閉路および遮断電流量による級別を示しています。

□ 性能仕様

接点構造と 取付け数		2重遮断スローアクション 1段当り2接点付 積重ね段数/補助接点も含めて1～5段
操作方式の種類		押し回し手動もどし形 押し回し自動もどし形 引き回し手動もどし形 引き回し自動もどし形
ノッチ数／ノッチ角		2ノッチ/各位置停止：90° スプリングリターン：45°
		3ノッチ/各位置停止：45°、90° スプリングリターン：45°
		4ノッチ/各位置停止：90°
標準使用状態	使用周囲温度	－20～＋50℃（ただし、氷結しないこと）
	使用周囲湿度	45～85％RH（ただし、結露しないこと）
	保存周囲温度	－40～＋80℃（ただし、氷結しないこと）
絶縁抵抗		100MΩ（DC500Vメガ）
耐電圧		AC2500V・1分間（充電部と非充電部間）
機械的寿命、電気的寿命		25万回以上
保護構造		AC形：IP65/UC形：IP40（IEC 60529）

注1) 両スプリングリターン形は製作できません。 注2) ハンドル操作は切り換えるノッチ位置まで確実に操作してください。

□ 標準価格 (補助接点を含んだコンタクトブロックの段数)

販売単位: 1個

操作方式	コンタクトブロックの段数	UC形		AC形	
		形式	標準価格 (税別・円)	形式	標準価格 (税別・円)
押し回し 手動もどし形	1	UCJ1	5,810	ACJ1	6,700
	2	UCJ2	6,940	ACJ2	7,820
	3	UCJ3	8,070	ACJ3	8,950
	4	UCJ4	9,190	ACJ4	10,080
	5	UCJ5	10,320	ACJ5	11,210
押し回し 自動もどし形	1	UCP1	5,810	ACP1	6,700
	2	UCP2	6,940	ACP2	7,820
	3	UCP3	8,070	ACP3	8,950
	4	UCP4	9,190	ACP4	10,080
	5	UCP5	10,320	ACP5	11,210

● ご注文に際しては、511 517 頁のご指定例に従って形番でご指定ください。



UC形

注) 銘板は別売です。

□ コンタクトブロック


耐熱性と耐アーク性に優れた樹脂製のフレームに、2重遮断衝合接触方式の銀接点が2組入っており、各種形状のユニットカムで指定通りの開閉を行います。

また、ハンドル押し引き時に作動する補助接点もこれと同じコンタクトブロックを使用しています。


□ 外形寸法図

(単位: mm)

● UC形





● AC形



AC・UC シリーズ インターロック付カムスイッチ φ30

□ 種類と形番構成

(1) 形式の種類

操作方式		形式	
		UC形	AC形
	押し回し 手動もどし形	UCJ	ACJ
	押し回し 自動もどし形	UCP	ACP
	引き回し 手動もどし形	UCQ	ACQ
	引き回し 自動もどし形	UCR	ACR

(6) ハンドル形式と色

ハンドル (付属)	
ハンドル	指定 記号
	P1B 色: 黒

ACJ	3	3 4	L 1 2 3	P1B	
(1)形式	(2)コンタクトブロックの段数	(3)ノッチ数 (4)ノッチ角 (リターン方向)	(5)押引位置	(6)ハンドルの形式と色	(7)回路番号

(2) コンタクトブロックの段数

段数	指定記号
1段	1
2段	2
3段	3
4段	4
5段	5

- コンタクトブロックの段数
手動式






ノッチ操作方式	形式	
	UC形	AC形
コンタクトブロック	3段以下	
補助接点	2段以下	
合計段数	5段以下	

- スプリングリターン式






ノッチ操作方式	形式	
	UC形	AC形
コンタクトブロック	3段以下	2段以下
補助接点		2段以下
合計段数	3段以下	2段以下

- ・ コンタクトブロック: 各ノッチにて作動する接点
- ・ 補助接点: ハンドルの押引位置 (ロック位置) やハンドル押し引き時に作動する接点, 1段あたり2aまたは2bになります。

(3) ノッチ数 (4) ノッチ角 (リターン方向)

指定記号 (ノッチ数・ノッチ角)	リターン方向
29 (2ノッチ・90°)	
34 (3ノッチ・45°)	
39 (3ノッチ・90°)	
49 (4ノッチ・90°)	
24OR (2ノッチ・45°) (右スプリングリターン)	
24RO (2ノッチ・45°) (左スプリングリターン)	
34RO (3ノッチ・45°) (左スプリングリターン)	
34OR (3ノッチ・45°) (右スプリングリターン)	

(5) 押引位置

押引位置 (ロック位置)	指定記号
	① ② ①②
	① ② ③ ①②③
	② ①③ ①②③
	①③ ②④ ①②③④
	①
	②
	②
	②

(7) 回路番号

回路番号
508頁～510頁に記載の標準回路集よりご選定の上、その回路番号をご記入ください。

注) 両スプリングリターン形は製作できません。

- ご指定方法の詳細については、511 頁をご覧ください

フラッシュ シルエット
スイッチ・ 表示灯 (丸穴)
汎用コントロール ボックス
スイッチ・ 表示灯 (角穴)
非常停止用 スイッチ
LED照明 ユニット
ディスプレイ ユニット
デジタル スイッチ
接続機器
省配線機器
リレータイマ ソケット
サーキット プロテクタ
電源機器
PLC・ スマートリレー
プログラマブル 表示器
センサ
耐環境仕様品
関連会社製品
各種案内

一覧	
LB	
A6	
H6	
HA5W	
L6	
A8~12	φ16
K	
一覧	
AP	
AP6S	
UP	
UZ	
一覧	
HW	φ22
TW	
LW	
MW	
一覧	φ25
TWS	
一覧	φ30
φ30	
HN2P	

φ30 AC・UC シリーズ インターロック付カムスイッチアクセサリ・保守用部品

アクセサリ・保守用部品

(単位：mm)

ご注文形番にてご注文ください。

品名・外観	仕様/外形寸法	形番	ご注文形番	標準価格 (税別・円)	販売単位	備考
渡り金具  W20 H2.5 D13	金属製 (黄銅: ニッケルメッキ)	OCJ-1	OCJ-1PN10	297	1パック (同種10個入り)	コンタクトブロック間の端子 接続用です。
ショートバー  W26 H6 D8	金属製 (黄銅: ニッケルメッキ)	OCJ-2	OCJ-2PN10	237	1パック (同種10個入り)	コンタクトブロックの端子 短絡用です。
L形端子 	金属製(鋼) (A:亜鉛メッキ B:ニッケルメッキ) B部W10 H16 ねじM4×10	OCL-1	OCL-1PN10	415	1パック (同種10個入り)	端子ねじ取付方向の90° 偏向用です。
ゴムカバー  W140	ゴム製 (ニトリル系)	OCR-1	OCR-1	750	1個	コンタクトブロックを覆うゴム 製のカバーで、ほこりなど の侵入を防ぎます。 コンタクトブロックの段数 に1段分プラスした長さ に切断してご使用ください。

● リングレンチ等の共通アクセサリ類は **524** 頁をご覧ください。

品名・外観	仕様/外形寸法	形番	ご注文形番	標準価格 (税別・円)	販売単位
φ30Pハンドル  30 50 40	フェノール樹脂 (黒色)	CSH-PB	CSH-PB	595	1個
ハンドル固定円筒 AC・UCカムSW用  φ11 H14.2	ポリアミド製	CS-HFC1	CS-HFC1PN05	297	1パック (同種5個入り)
ハンドル用固定ねじ  M3×25	Pハンドル用	CS-SCW-M3-25	CS-SCW-M3-25PN10	355	1パック (同種10個入り)

使用上のご注意

□ 配線時のご注意

- 端子ねじの推奨締付トルク：1.0～1.3Nm
- ハンドル固定用ねじの推奨締付トルク：0.6～0.8Nm

φ30

ANNZ・AZ形ブザー

注 530

コントロールボックス ▶ 584

電子式(DC24V用)と 電磁式(AC110V用・AC220V用)完備。

● ANNZ形電子ブザー

発振回路とスピーカを組み込んだソリッドステート式。明快な音色(600~800Hz)の単一音で警報の役目をはたします。

● AZ形電磁ブザー

振動板式の電磁式。当社のKGN形・AGA形コントロールボックスへの取付けなどにご使用頂けます。



□ 取付穴加工図 (単位: mm)

● パネルカット



販売単位: 1個

□ 種類 [形番・標準価格]

品名	ANNZ形電子ブザー		AZ形電磁ブザー	
外観				
形番	ANNZ-B10		AZ11N	AZ12N
定格電圧	DC24V±10%		AC100~110V 50/60Hz	AC200~220V 50/60Hz
定格電流	21mA		—	—
吹鳴時間定格	—		連続10分間 (注1)	連続5分間 (注1)
音圧 (at 1m)	約60dB		約90dB	—
消費電力	0.5W		8.5VA	—
使用周囲温度	-10~+50℃ (ただし、氷結しないこと)		-10~+40℃ (ただし、氷結しないこと)	
絶縁抵抗	100MΩ		100MΩ	
耐電圧	AC1000V・1分間 充電部と非充電部		AC2000V・1分間 充電部と非充電部	
材質と色彩	キャップ: マンセル記号7.5BG6/1.5 本体: 鉄鋳物製		キャップ: マンセル記号7.5BG6/1.5 本体: 鉄鋳物製	
質量 (約)	300g		350g	
保護構造	IP40 (IEC 60529)		IP65 (IEC 60529)	
外形寸法図				
標準価格 (税別・円)	5,990		5,110	5,110

● 端子カバーは付属していません。(ANNZ形電子ブザーには端子カバーはありません。)

● AZ形電磁ブザー用端子カバーをご入用の場合には、本体ユニットとは別に、AZ-VL5形を必要数ご注文ください。


注1) 連続吹鳴定格時間を越えて鳴らすと内部が発熱し、音圧異常(最悪、内部焼損等)の恐れがありますのでご注意ください。

注2) パネル取付時にはねじを外して下さい。

□ ANNZ形電子ブザー取付け方法

1. 取付けねじ(2本)を外し、ブザー本体から端子台、取付金具、およびロックナットを外してください。
2. リード線に傷がつかないように、端子台、ブザー本体を取付穴に挿入してください。
3. 取付けパネル裏面からロックナットを締め付け、ブザー本体を固定してください。
4. ブザー本体に取付金具、端子台を取り付けてください。

□ AZ11N/12Nブザーユニット取付け上のご注意



1. ブザーユニットの上部のキャップのセットねじ(白色ペンキ塗布の所)は調整済ですから触れないでください。
2. ブザーユニットはロックナットをはずし、水抜き孔が下向くように取り付けてください。
3. この時キャップを持ってロックナットを締め付けないよう注意してください。
4. アースねじ取付けが必要な時はM4×8(銅合金)ねじをご用意のうえ取り付けてください。

フラッシュ
シルエット

スイッチ・
表示灯(丸穴)

汎用コントロール
ボックス

スイッチ・
表示灯(角穴)

非常停止用
スイッチ

LED照明
ユニット

ディスプレイ
ユニット

デジタル
スイッチ

接続機器

省配線機器

リレー・タイマ
ソケット

サーキット
プロテクタ

電源機器

PLC・
スマートリレー

プログラマブル
表示器

センサ

耐環境仕様品

関連会社製品

各種案内

一覧

LB

A6

H6

HA5W

L6

A8~12

K

一覧

AP

AP6S

UP

UZ

一覧

HW

TW

LW

MW

一覧

TWS

一覧

φ30

HN2P

φ16

φ22

φ25

φ30

φ30



UZ シリーズブザー

注 530

コントロールボックス ▶ 584

短胴コンパクトサイズ。

□ 種類 [形番・標準価格]

品名	UZ形電磁式ブザー (AC100V用)	UZ形電磁式ブザー (AC200V用)
外観		
形番	UZ1N-A1	UZ1N-A2
定格使用電圧	AC100V 50/60Hz	AC200V 50/60Hz
使用電圧範囲	AC90~110V	AC180~220V
消費電力	36mA以下	22mA
吹鳴時間定格	連続10分間	
音圧 (at 1m)	80dBI以上	
絶縁抵抗	100MΩ以上	
耐電圧	充電金属部と非充電金属部間AC1500V・1分間 充電金属部と非充電金属パネル間AC2500V・1分間	
耐振動 (耐久)	10~55Hz 片降幅 0.5mm	
耐衝撃 (耐久)	1000m/S ²	
使用周囲温度	-20~+50℃ (ただし、氷結しないこと)	
使用周囲湿度	45~85% RH (ただし、結露しないこと)	
リング色	クロームメッキ (金属製)	
質量 (約)	80g	90g
保護構造	IP40 (IEC 60529)	
外形寸法図 (単位: mm)		
標準価格 (税別・円)	3,090	3,090


□ アクセサリ

販売単位: 1個

品名	仕様	形番	標準価格 (税別・円)	備考
リング締付工具	ゴム製	OR-12	2,045	・ユニットをパネルへ取り付ける際に使用する取付リングの締付用工具です。 ・リング締付け時のトルクは3.0~3.5N・mとしてください。

□ 取付穴加工図

(単位: mm)



端子カバー

シリーズ	名称・形式	種別		適合端子カバー（形番）					端子カバー装着時の、 パネル内奥行きは、下記 寸法長くなります。 
				N-VL2	N-VL3	N-VL4	APN-PVL	APD-PVL	
									
			38.4H×22W	38H×30.4W	38.4H×24W	38H×46W	37H×44W		
φ30 シリーズ	APN、APNE、UPQN UPQNE	LED 照光	AC/DC6、12、 24V用				○（注1）		+5.0mm
	APD、APDE						○	+5.2mm	
	APN、APNE、APD、APDE、 UPQN、UPQNE		AC110、220V用 （AC380、440V用）		○				+2.7mm
			DC110V用		○				+2.7mm
	APN、APNE、UPQN、 UPQNE	白熱球 照光	AC/DC6、12、 24V用				○		+5.0mm
	APD、APDE						○	+5.2mm	
	APN、APNE、APD、APDE、 UPQN、UPQNE		AC110、220V用		○			+2.7mm	
	押ボタンスイッチ ABN、ABD、AON、 AOD、AVN、ABGD、 AJN、ABFD、ATN、 AOFD、UBQN、AVD、 UOQN、AJD、UWQN、 AZD、ABBN、AYD ABBS（φ25）、AOGD	1接点付 	○					+0mm	
		2接点付 	○（2個使用）						
		3接点付  （注2）	○（2個使用）						
		4接点付  （注2）	○（2個使用）						
	セレクトスイッチ ASN、ASD、ASTN								
	セレクト押ボタンスイッチ ABN、ASBD								
	照光押ボタンスイッチ ALN、ALD、ALNE、 ALDE、AOLN、AOLD、 AOLNE、AOLDE、ALGN、 ALGD、ALGNE、ALGDE、 AOLGN、AOLGDE、ALFN、 ALFD、ALFNE、ALFDE、 AOLFN、AOLFD、AOLFNE、 AOLFDE、AVLN、AVLD、 AVLNE、AVLDE、AJLN、 AJLD、AJLNE、AJLDE、 ULQN、UOLQN	AC/DC6、12、 24V用			○（2個使用）			+4.5mm	
		AC110、220V用		○				+1.5mm	
		DC110V用		○				+1.5mm	
	照光セレクトスイッチ ASLN、ASLD	白熱球 照光	AC/DC6、12、 24V用			○（2個使用）			+4.5mm
	プッシュチェックパイロット （白熱球） APN1□□P		AC110、220V用		○				+1.5mm

● 材質は樹脂製（PPE樹脂）です。

ご注文に際して

端子カバーが必要な場合は形番と必要数をご注文ください。


注1) 同一端子へ2本配線する場合は同一方向へは引き出せないの注意してください。上下方向へ各1本は可能です。また横への引きだしもできません。

注2) 下記の機種には、端子カバーが取り付けられません。

- UPQNR4形抵抗式パイロットライト

2段の場合、後ろのコンタクトのみ端子カバーの取付が可能です。

端子カバーは最後部ユニットに取付けることができます。



フラッシュ シルエット
スイッチ・ 表示灯(丸穴)
汎用コントロール ボックス
スイッチ・ 表示灯(角穴)
非常停止用 スイッチ
LED照明 ユニット
ディスプレイ ユニット
デジタル スイッチ
接続機器
省配線機器
リレータイマ ソケット
サーキット プロテクタ
電源機器
PLC・ スマートリレー
プログラマブル 表示器
センサ
耐環境仕様品
関連会社製品
各種案内

一覧	φ16
LB	
A6	
H6	
HA5W	
L6	φ22
A8~12	
K	
一覧	
AP	
AP6S	φ25
UP	
UZ	
一覧	
HW	
TW	φ30
LW	
MW	
一覧	
TWS	
φ30	φ30
HN2P	

φ30 φ30 シリーズ アクセサリ

銘板

(単位 : mm)

ご注文形番にてご注文ください。

品名	文字仕様	仕様	形番	ご注文形番	標準価格 (税別・円)	販売単位	説明・外形図寸法	適合ユニット
NA形	文字なし	アルミニウム製 t=1.2mm 黒地 (白文字)	NA-0	NA-0	227	1個		・φ30コントロール ユニット
	NA-0PN10			1,135	1パック (同種10個入り)			
	文字付き		NA-□	NA-□	284	1個		
				NA-□PN10	1,420	1パック (同種10個入り)		
NALO形	文字なし	アルミニウム製 t=1.2mm 黒地	NALO	NALO	227	1個		
	NALOPN10			1,135	1パック (同種10個入り)			
MLO形	文字なし	黄銅製 (クロームメッキ) t=1.0mm 銀色梨地	MLO	MLO	680	1個		・ARN・ARNS形 モノレバー スイッチ専用
	MLOPN10			3,400	1パック (同種10個入り)			
CQ形	文字なし	アルミニウム製 t=0.5mm 黒地 (白文字)	CQ-0	CQ-0	470	1個	・裏面粘着 テープ付 	・UCSQO形 カムスイッチ専用
	CQ-0PN10			2,370	1パック (同種10個入り)			
	文字付き (指定記号 31、J31 53、J53 のみ)		CQ-□	CQ-□	545	1個		
				CQ-□PN10	2,730	1パック (同種10個入り)		
CQM形	文字なし	アルミニウム製 t=0.5mm 黒地 (白文字)	CQM-0	CQM-0	470	1個	・裏面粘着 テープ付 	・UCSQM形 カムスイッチ専用
	CQM0PN10			2,370	1パック (同種10個入り)			
	文字付き (指定記号 31、J31 のみ)		CQM-□	CQM-□	545	1個		
				CQM-PN10	2,730	1パック (同種10個入り)		




・形番の□には表記文字の指定記号が入ります。

φ30 シリーズ アクセサリ **φ30**

銘板

(単位：mm)

ご注文形番にてご注文ください。

品名	文字仕様	仕様	形番	ご注文形番	標準価格 (税別・円)	販売単位	説明・外形図寸法	適合ユニット
CQN形	文字なし	アルミニウム製 t=0.5mm 黒地 (白文字)	CQN-0	CQN-0	470	1個	・裏面粘着 テープ付 	・ACSNO・ACSNK形 カムスイッチ ・φ30セレクトスイッチ ・AC形カムスイッチ用
	文字付き (指定記号 31、J31 35、53、 J53のみ)			CQN-□	CQN-0PN10	2,370		
			CQN-□		CQN-□	545		
	CQN-□PN10			2,730	1パック (同種10個入り)			
CQS形	文字なし	アルミニウム製 t=0.5mm 黒地 (白文字)	CQS-0	CQS-0	470	1個	・裏面粘着 テープ付 	・ACSSO・ACSSK形 カムスイッチ ・φ25セレクトスイッチ
	文字付き (指定記号 53、J53 のみ)			CQS-□	CQS-0PN10	2,370		
			CQS-□		CQS-□	545		
	CQS-□PN10			2,730	1パック (同種10個入り)			
NUO形	文字なし	アルミニウム製 t=1.0mm 黒地 (白文字)	NUO-0	NUO-0	470	1個		・UC形 カムスイッチ専用
	文字付き (指定記号 31、J53 のみ)			NUO-□	NUO-0PN10	2,370		
			NUO-□		NUO-□	545		
	NUO-□PN10			2,730	1パック (同種10個入り)			


● 形番の□には表記文字の指定記号が入ります。

□ 文字付銘板の表記文字

指定 記号	表記文字 (英文)	指定 記号	表記文字 (和文)
1	ON	J3	起動
2	OFF	J4	停止
3	START	J31	切 入
4	STOP	J53	手動 切 自動
31	OFF ON		
35	HAND AUTO		
53	HAND OFF AUTO		

□ 文字彫刻について

● 銘板形状と彫刻有効スペース (単位：mm)



□ 文字彫刻の一例

項目	彫刻スペース		最大 行数	1行の文字数	
	上下	左右		英文字	和文字
①標準形	5	36	1行	14	8
②大 形	10	36	2行	14	8

● 上記の文字の高さは4mmの場合です。

フラッシュ シルエット
スイッチ・ 表示灯(丸穴)
汎用コントロール ボックス
スイッチ・ 表示灯(角穴)
非常停止用 スイッチ
LED照明 ユニット
ディスプレイ ユニット
デジタル スイッチ
接続機器
省配線機器
リレータイマ ソケット
サーキット プロテクタ
電源機器
PLC・ スマートリレー
プログラマブル 表示器
センサ
耐環境仕様品
関連会社製品
各種案内

一覧	φ16
LB	
A6	
H6	
HA5W	
L6	
A8~12	
K	φ16
一覧	
AP	
AP6S	
UP	φ22
UZ	
一覧	
HW	
TW	φ25
LW	
MW	
一覧	φ30
TWS	
一覧	
φ30	φ30
HN2P	

φ30 φ30 シリーズ アクセサリ

アクセサリ

(単位 : mm)








ご注文形番にてご注文ください。

品名・外観		仕様	形番	ご注文形番	標準価格 (税別・円)	販売単位	備考
工具	リングレンチ ⑧	ゴム製 (ニトリル系)	OR-12	OR-12	2,045	1個	・パネル前面から丸リングの締付けに使用します。 ・片方がφ25シリーズ用、他方がφ30シリーズ用となっています。
	ランプ交換工具						
コンタクトゴムカバー	コンタクトブロック モメンタリ1段 (2接点) 専用	ゴム製 (黒色) ニトリル系	OC-99	OC-99	395	1個	・コンタクトブロック (BS形) 保護用の耐油ゴム製カバーです。 ・使用周囲温度: -5~+60℃ ・亜鉛ダイカスト製ユニットには使用できません。 ・オルタネイト形には使用できません。
	コンタクトゴムカバー 1段用 (2接点) 2段用 (4接点)						
回り止めリング		金属製 (銅:亜鉛メッキ)	OGL-11	OGL-11PN10	395	1パック (同種10個入り)	・本体の回転防止用。回転操作の生じる押ボタンスイッチやセレクトスイッチで銘板を使用しないときに使用します。(カムスイッチには、1枚付属)
取付穴プラグ		ゴム製 (ニトリル系) 黒色	OB-13B	OB-13BPN05	395	1パック (同種5個入り)	・パネルカットした予備の取付穴 (φ30.5) を埋めるために使用します。 ・保護構造: IP40
		ゴム製 (ニトリル系) 灰色	OB-13	OB-13PN05			
		プラスチック製 (灰色) <プラグ本体> ABS <パッキン> CRゴム	OBP-11	OBP-11	500	1個	・ロックナットの推奨締付トルクは 1.2N・m です。 ・保護構造: IP65 (ただし、回り止め用穴が無い場合) ・ロックナット付属
取付穴プラグ		金属製 (ダイカスト) (クロームメッキ)	OB-11	OB-11	395	1個	・ロックナットの締め付けトルクは 1.2N・m です。 ・保護構造: IP65 (ただし、回り止め用穴が無い場合) ・ロックナット付属

アクセサリ

(単位：mm)

ご注文形番にてご注文ください。

項目		仕様	形番		ご注文形番	標準価格 (税別円)	販売 単位	備考									
ボタンカバー		ゴム製 (ニトリル系)	色	形番	—	—	—	・取付リングをゴムカバーで覆った もので、押ボタンスイッチの防水性 をより確実にします。 ・ゴムカバー内にチップ（ボタン）は 内蔵していません。突形押ボタン スイッチまたは突形チップに取替え てご使用ください。 ・耐油性にも良好です。 ・使用周囲温度：-5～+60℃ 									
			黒	OC-11B	OC-11B	395	1個										
			赤	OC-11R	OC-11R	395											
			緑	OC-11G	OC-11G	395											
			黄	OC-11Y	OC-11Y	395											
透明ボタンカバー		平形ボタン用	ゴム製 (EPDM)	OC-121	OC-121	238	1個	ほごりや水のかかる場所に使用します。 ただし、屋外の使用や油には不適です。 <table border="1"><thead><tr><th></th><th>A</th><th>B</th></tr></thead><tbody><tr><td>OC-121形</td><td>37</td><td>16</td></tr><tr><td>OC-122形</td><td>37</td><td>22</td></tr></tbody></table> 		A	B	OC-121形	37	16	OC-122形	37	22
				A	B												
OC-121形	37	16															
OC-122形	37	22															
突形ボタン用	OC-122	OC-122	238	1個													
防塵ゴムカバー		ゴム製（黒色） ニトリル系	OC-4GN	OC-4GN	1,420	1個	・ABN4G用の防塵ゴムカバーです。 										
バトリックカバー		本体 ：ポリアリレート 樹脂 パッキン ：ニトリルゴム	OL-KL1	OL-KL1	565	1個	・適合機種：モメンタリ形・オル タネイト形の押ボタンス イッチと照光押ボタンスイ ッチのパネル前面寸法が24mm 以下のもの、および、セレク タスイッチのASN形矢形ハン ドル。 （※大形フル ガード付、 特大形、特大 フルガード付、 長角形、受け金 BA9Sタイプ およびレバー形 ハンドル付と鍵付の鍵は除く） 										
								鍵操作形セレクトスイッチ		金属製（鋼）	HS9Z-PC30	HS9Z-PC30	1,855	1個	・適合機種：ASN□K／ASTN□K／ASD□K形鍵操作形 セレクトスイッチ ・ご使用時の注意等は、02 97 頁をご覧ください。 		
誤操作防止金具		金属製 (鋼・亜鉛メッキ)	OL-C	OL-C	300	1個	・平形押ボタンの前面を 覆い、器物などの接触 や不注意による誤操作 を防止する金具です。 ・取付はリングによって容 易に装着できます。 										
簡易ロック（突形押ボタン用）		金属製 (鋼・亜鉛メッキ)	OL-H	OL-H	261	1個	・突形押ボタンを押した状態で ロックできます。 ・取付はリングによって容易に装着 できます。 										

フラッシュ
シルエット
スイッチ・
表示灯（丸穴）
汎用コントロール
ボックス
スイッチ・
表示灯（角穴）
非常停止用
スイッチ
LED照明
ユニット
ディスプレイ
ユニット
デジタル
スイッチ
接続機器
省線接続機器
リレータイマ
ソケット
サーキット
プロテクタ
電源機器
PLC・
スマートリレー
プログラマブル
表示器
センサ
耐環境仕様品
関連会社製品
各種案内

一覧
LB
A6
H6
HA5W
L6
A8～12
K
一覧
AP
AP6S
UP
UZ
一覧
HW
TW
LW
MW
一覧
TWS
一覧
φ30
HN2P

φ30 φ30 シリーズ アクセサリ

アクセサリ

(単位 : mm)



ご注文形番にてご注文ください。

品名・外観・外形寸法	仕様	形番	ご注文形番	標準価格 (税別円)	販売単位	備考
平形  φ35 H9	金属製 (亜鉛ダイカストクロムメッキ)	OG-11	OG-11PN02	261	1パック (同種2個入り)	・ピンロック形、セレクトアボタン、 モノレバーには使用できません。
平形  φ35 H9	プラスチック製 (ポリカーボネイト)	OGP-11※	OGP-11※PN02	261	1パック (同種2個入り)	※(色記号) : B (黒)、G (緑)、R (赤)、 Y (黄)、W (白) ・ピンロック形、セレクトアボタン モノレバーには使用できません。
平形押ボタンスイッチ用  φ35 H14	透明プラスチック製 (アクリル樹脂)	OGP-13	OGP-13PN02	171	1パック (同種2個入り)	・透明プラスチック製のフルガード リングです。 ・レンズ表面とガードの高さが異なる ためOGP-1411形はLED照光ユニ ット、ダイカスト製ユニットには使 用できません。
突起押ボタンスイッチ用  φ35 H20.6	透明プラスチック製 (アクリル樹脂)	OGP-14	OGP-14PN02	171	1パック (同種2個入り)	
照光押ボタンスイッチ用 金属リング H4  φ35 H20.6	透明プラスチック製 (アクリル樹脂)	OGP-1411	OGP-1411	171	1個	
照光押ボタンスイッチ用金属リング  φ35 H4	金属製 (亜鉛ダイカスト)	OL-11	OL-11PN05	450	1パック (同種5個入り)	
透明ボタンカバー  φ25 H5	透明プラスチック製 (ポリカーボネイト)	ABN1B-C	ABN1B-CPN05	171	1パック (同種5個入り)	・銘板の代わりに平形押ボタンの 表面に記号を表示するときに使用 するもので、透明ボタンカバー とその内部に挿入する表示板から なっています。 ・表示板は彫刻が容易なカラー プラスチック製です。 注)ダイカスト製ユニットには使用 できません。 ※(色記号) : B (黒)、G (緑)、R (赤)、 Y (黄)、W (白)
表示板  φ21.4 H4.1	ポリアセタール樹脂	TN-0※	TN-0※PN10	395	1パック (同種10個入り)	

保守用部品

(単位: mm)

ご注文形番にてご注文ください。

品名・外観・外形寸法	仕様	形番	ご注文形番	標準価格 (税別・円)	販売単位	備考
コンタクトブロック (BS形:ダークグレー色)  (注)	1a(NO)接点	BS010E	BS010E	375	1個	・橋絡片ホルダの色: 緑 ・-MAUは金接点の場合です。
	1b(NC)接点	BS001E	BS001E	375	1個	・橋絡片ホルダの色: 赤 ・-MAUは金接点の場合です。
	ā(EM)接点 (アーリメイク接点)	BS010SE	BS010SE	535	1個	・橋絡片ホルダの色: 黒 ・-MAUは金接点の場合です。
	ḡ(LB)接点 (レイトブレイク接点)	BS001SE	BS001SE	535	1個	・橋絡片ホルダの色: 白 ・-MAUは金接点の場合です。
		BS010SE-MAU	BS010SE-MAU	1,235		
		BS001SE-MAU	BS001SE-MAU	1,235		
コンタクトブロック (BST形:ライトグレー色)  (注)	1a(NO)接点	BST010	BST010	375	1個	・橋絡片ホルダの色: 緑 ・-MAUは金接点の場合です。 (対象機種) ・プッシュロックターンリセット形 ・プッシュターンロック形 ・LED照光押ボタンスイッチ ・LED照光セレクトスイッチ ・白熱球照光セレクトスイッチ
	1b(NC)接点	BST001	BST001	375	1個	・橋絡片ホルダの色: 赤
	ā(EM)接点 (アーリメイク接点)	BST010S	BST010S	535	1個	・橋絡片ホルダの色: 黒
	ḡ(LB)接点 (レイトブレイク接点)	BST001S	BST001S	535	1個	・橋絡片ホルダの色: 白
		BST010-MAU	BST010-MAU	1,075		
		BST001-MAU	BST001-MAU	1,075		
レンズ  ① ② ③	①APN(E)1用 φ24.6 H28 M20	APN106LN-※	APN106LN-※ PN05	565	1パック (同種5個入り)	※(色記号): R,G,Y,A,W,C,S ・PWの場合はWをご指定ください。
	②UPQN(E/R)4・ U(O)LQN□B用 W36 H8.5 D30	UPQN406L-※	UPQN406L-※ PN05	565	1パック (同種5個入り)	※(色記号): R,G,C,S ・Wの場合はCをご指定ください。
	③UPQN3B・ U(O)LQN用 □25 H26.5	UPQN406LD-※	UPQN406LD-※ PN05	565	1パック (同種5個入り)	※(色記号): Y,A ・Oの場合はAをご指定ください。
		ULQN06L-※	ULQN06L-※ PN05	565	1パック (同種5個入り)	※(色記号): R,G,C,S
		UPQN06LD-※	UPQN06LD-※ PN05	565	1パック (同種5個入り)	※(色記号): Y,A,W ・Oの場合はAをご指定ください。
レンズ  ① ② ③	①ALN-ALFN AOLN-LED用 ダイカスト用 φ24 H18.5 M22	ALN2L-※	ALN2L-※ PN05	565	1パック (同種5個入り)	※(色記号): R,G,S
	②ALN-AOLN- 白熱球(1W)用 φ24 H22 M20	ALN2LD-※	ALN2LD-※ PN05	565	1パック (同種5個入り)	※(色記号): Y,A,W ・PWの場合はWをご指定ください。
	③ALN-AOLN- 白熱球(2W)用 φ24.6 H28.5 M22	ALN06L-※	ALN06L-※ PN05	565	1パック (同種5個入り)	※(色記号): R,G,C,S
		ALN06LD-※	ALN06LD-※ PN05	565	1パック (同種5個入り)	※(色記号): A,W ・Oの場合はAをご指定ください。
		ALN08L-※	ALN08L-※ PN05	565	1パック (同種5個入り)	※(色記号): R,G,C,S
		ALN08LD-※	ALN08LD-※ PN05	565	1パック (同種5個入り)	※(色記号): A,W ・Oの場合はAをご指定ください。
ボタン  ① ② ③	①平形ボタン φ25 H5	ABN1B-※	ABN1B-※PN05	171	1パック (同種5個入り)	・φ30シリーズ系のカラー色です。 (ダーク系系本体)
	②突形ボタン φ24.6 H9	ABN2B-※	ABN2B-※PN05	227	1パック (同種5個入り)	※(色記号): G(緑),R(赤),Y(黄) ただし、B(黒),S(青),W(白)についてはライト系本体用のボタンをご利用ください。
	③大形ボタン φ40 H16.2	ABN3B-※	ABN3B-※PN02	450	1パック (同種2個入り)	
ボタン  ① ② ③	①平形ボタン φ25 H5	ABN1BN-※	ABN1BN-※PN05	171	1パック (同種5個入り)	・φ30シリーズ亜鉛ダイカスト系のカラー色です。(ライト系本体)
	②突形ボタン φ24.6 H9	ABN2BN-※	ABN2BN-※PN05	227	1パック (同種5個入り)	※(色記号): B(黒),G(緑),R(赤), Y(黄),S(青),W(白)
	③大形ボタン φ40 H16.2	ABN3BN-※	ABN3BN-※PN02	450	1パック (同種2個入り)	
ボタン  ① ② ③ ④	①特大形(ABN4用) φ74 H31	ABN4B-※	ABN4B-※	565	1個	※(色記号): B(黒),G(緑),R(赤), Y(黄)
	②特大形(ABN4G・ABN4F用) φ65 H24	ABN4GB-※	ABN4GB-※	565	1個	
	③角平(UBQN1用) □25 H12	UBQN1B-※	UBQN1B-※PN02	450	1パック (同種2個入り)	
	④角突(UBQN2用) □25 H18	UBQN2B-※	UBQN2B-※PN02	565	1パック (同種2個入り)	

注) 保守用部品としてご使用ください。これらの部品による増設や改造は行わないでください。

フラッシュ シルエット
スイッチ・ 表示灯(丸穴)
汎用コントロール ボックス
スイッチ・ 表示灯(角穴)
非常停止用 スイッチ
LED照明 ユニット
ディスプレイ ユニット
デジタル スイッチ
接続機器
省配線機器
リレータイマ ソケット
サーキット プロテクタ
電源機器
PLC・ スマートリレー
プログラマブル 表示器
センサ
耐環境仕様品
関連会社製品
各種案内

一覧	φ16
LB	
A6	
H6	
HA5W	
L6	
A8~12	
K	
一覧	
AP	
AP6S	
UP	
UZ	
一覧	
HW	φ22
TW	
LW	
MW	
一覧	φ25
TWS	
一覧	φ30
φ30	
HN2P	

φ30 φ30 シリーズ 保守用部品

保守用部品

(単位 : mm)

ご注文形番にてご注文ください。



品名・外観・外形寸法		仕様	形番	ご注文形番	標準価格 (税別円)	販売単位	備考
ボタン 	φ40プッシュロック ターンリセット用 (AVN3用) φ40 H18.5	AS樹脂	AVN3B-※	AVN3B-※	565	1個	※ : (色記号) : R (赤)、Y (黄)
	φ40プッシュロック ターンリセット用 (AVLN3、AVLNE3用) φ40 H18.5	AS樹脂	AVLN3L-R	AVLN3L-R PN02	1,135	1/パック (同種2個入り)	色 : R (赤) のみ
ボタン 	φ40プッシュターン ロック形用 (AJN3用) φ40 H18.5	AS樹脂	AJN3B-※	AJN3B-※	565	1個	※ : (色記号) B (黒)、G (緑)、 R (赤)、Y (黄)
	φ40プッシュターン ロック形用 (AJLN3用) φ40 H18.5	AS樹脂	AJLN3L※	AJLN3L※	565	1個	※ : (色記号) -G (緑)、-R (赤)、 D-Y (黄)、D-A (アンバー)、 D-W (乳白)
記名板 	角形表示灯- UPQN4用 ULQN□B用 W29.8 D23.8 t2	アクリル 樹脂	UPQN406N-W	UPQN406N- WPN05	565	1/パック (同種5個入り)	
ゴムワッシャ(パネル固定用) (3.0mm) 	φ39/φ29.5 H3	ゴム製 (合成軟式 ビニル)	OW-12	OW-12PN10	284	1/パック (同種10個入り)	
ゴムワッシャ(パネル固定用) (1.5mm) 	φ39/φ29.5 H1.5	ゴム製 (合成軟式 ビニル)	OW-11	OW-11PN10	284	1/パック (同種10個入り)	
ガードリング         	① 押ボタンスイッチ用 半ガード φ35/φ27 H20.5	金属製 (亜鉛ダ イカスト)	ABN2G	ABN2G	450	1個	・ ナット付 (φ35 H4)
	② 押ボタンスイッチ用 フルガード φ35/φ28.5 H16.5		ABN2F	ABN2F	680	1個	
	③ 押ボタンスイッチ用 大形フルガード φ48 H20 M30		ABN3G	ABN3G	1,020	1個	
	④ 押ボタンスイッチ用 特大形突ガード φ75 H18 M30		ABN4G	ABN4G	1,135	1個	
	⑤ 押ボタンスイッチ用 特大形沈ガード φ75/φ69 H33		ABN4F	ABN4F	1,590	1個	
	⑥ 照光押ボタンスイッチ用 半ガード φ35/φ27 H21.5 φ35/φ27 H25		ALN1GL	ALN1GL	565	1個	・ 白熱球照光、 LED照光 (受金 : E12) 用 ・ ナット付 (φ35 H4)
			ALN2GL	ALN2GL	485	1個	・ LED照光 (受金 : BA9S) 用 ・ ナット付 (φ35 H4)
	⑦ 照光押ボタンスイッチ用 フルガード φ35/φ29.5 H18.5 φ35/φ29.5 H22.5		ALN1F	ALN1F	790	1個	・ 白熱球照光、 LED照光 (受金 : E12) 用 ・ ナット付 (φ35 H4)
			ALN2FL	ALN2FL	790	1個	・ LED照光、(受金 : BA9S) 用 ・ ナット付 (φ35 H4)
セレクトハンドル  	照光用ハンドル φ25 H28	AS樹脂	ASLNH	ASLNH-※	510	1個	※ (色記号) : G (緑)、R (赤)、 S (青)
			ASLNHD	ASLNHD-※			※ (色記号) : A (アンバー)、 W (白)、Y (黄)

φ30 シリーズ 保守用部品 φ30

保守用部品

(単位: mm)



ご注文形番にてご注文ください。

品名・外観・外形寸法	仕様	形番	ご注文形番	標準価格 (税別・円)	販売単位	備考
スペアキー  L37.5 t2	① ABN3K/4K, ABN6用	金属製 (黄銅: ニッケル メッキ)	ABN-T1SK-24401	ABN-T1SK-24401PN02	680	1セット (同種2枚入り)
	② ASN*K用 (-T以外)		ASN-SK-24401	ASN-SK-24401PN02	680	
スペアキー  L39 W19.7 t1.8	ASN□□□-T用 ASTN*K用		TW-SK-0	TW-SK-0PN02	680	1セット (同種2枚入り)
照明ユニット用トランス 	AC100/110V, LED球 (LSTD-6※, LETD-6※) 白熱1W球 (LS-6) 用		TWR-016N	TWR-016N	790	1個
	AC200/220V, LED球 (LSTD-6※, LETD-6※) 白熱1W球 (LS-6) 用		TWR-026N	TWR-026N	790	1個
ピン・チェーンセット 	ABN8Pピンロック用	金属製	ABN8P-PIN	ABN8P-PIN	1,630	1組
			ABN8Pピンロック形用のピン、チェーン、取り付け板のセット			

□ φ30 シリーズ保守用LED球

(単位: mm)

ご注文形番にてご注文ください。

外形寸法図	定格使用電圧	消費電流		形番	ご注文形番	発光色の指定と標準価格 (税別・円)				販売単位	使用 口金
		DC定格	AC定格			発光色 指定記号	標準 価格	発光色 指定記号	標準 価格		
 電圧表示	AC/DC6V	7mA (R,A,W) 5.5mA (G,S,PW)	8mA	LSTD-6※	LSTD-6※	R G A W	1,035	S PW	1,250	1個	BA9S/13
				LSTD-6※	LSTD-6※PN10		9,350		11,350	1パック (同種10個入り)	
	AC/DC12V	10mA	11mA	LSTD-1※	LSTD-1※		1,035		1,250	1個	
				LSTD-1※	LSTD-1※PN10		9,350		11,350	1パック (同種10個入り)	
	AC/DC24V	10mA	11mA	LSTD-2※	LSTD-2※		1,035		1,250	1個	
				LSTD-2※	LSTD-2※PN10		9,350		11,350	1パック (同種10個入り)	
 ベースE12/15	AC/DC6V	14mA (R,A,W,Y) 5.5mA (G,S)	17mA (R,Y,A,W) 8mA (G,S)	LETD-6※	LETD-6※	R G Y A W	1,035	S	1,250	1個	E12/15
				LETD-6※	LETD-6※PN10		9,350		11,350	1パック (同種10個入り)	
	AC/DC12V	6.5mA (10mA: at.15V)	7mA (11mA: at.15V)	LETD-8※	LETD-8※		1,035		1,250	1個	
				LETD-8※	LETD-8※PN10		9,350		11,350	1パック (同種10個入り)	
	AC/DC24V	10mA	11mA	LETD-2※	LETD-2※		1,035		1,250	1個	
				LETD-2※	LETD-2※PN10		9,350		11,350	1パック (同種10個入り)	

- ※ (色記号): R (赤), G (緑), Y (黄), A (アンバー), W (乳白), S (青), PW (ピュアホワイト)
- LSTD球内蔵の照光色がY (黄) の場合には、PW (ピュアホワイト) をご使用ください。

□ φ30 シリーズ保守用白熱球

(単位: mm)

販売単位: 1個 (標準梱包仕様: 100個)

外形寸法図	定格使用電圧	電球定格	形番	標準価格 (税別・円)	寿命
 ベースBA9S/13	AC/DC6V	1W	LS-6	110	1,000時間以上 (使用電圧 (AC) で使用時の平均 値)
	AC/DC12V	1W (18V)	LS-8	182	
	AC/DC18V	1W (24V)	LS-2	182	
	AC/DC24V	1W (30V)	LS-3	182	
 ベースE12/15	AC/DC6V	2W	LE-6	110	
	AC/DC12V	2W (18V)	LE-8	182	
	AC/DC18V	2W (24V)	LE-2	182	
	AC/DC24V	2W (30V)	LE-3	182	

フラッシュ シルエット	
スイッチ・ 表示灯(丸穴)	
汎用コントロール ボックス	
スイッチ・ 表示灯(角穴)	
非常停止用 スイッチ	
LED照明 ユニット	
ディスプレイ ユニット	
デジタル スイッチ	
接続機器	
省配線機器	
リレー・タイマ ソケット	
サーキット プロテクタ	
電源機器	
PLC・ スマートリレー	
プログラマブル 表示器	
センサ	
耐環境仕様品	
関連会社製品	
各種案内	

φ30 φ30 シリーズ 保守用部品・安全に関するご注意

別置形トランス

(単位: mm)

販売単位: 1 個


別置形トランス	定格使用電圧	使用電圧範囲	形番	標準価格 (税別・円)	適合負荷
6V用 	AC100/110V	AC100/110V±10%	TWR516	855	LS-6 (6.3V、1W球) または LSTD-6※、LETD-6※ (AC/DC6V、LED球)
	AC200/220V	AC200/220V±10%	TWR526	855	
	AC400/440V	AC400/440V±10%	TWR546	1,125	
18V用 	AC100/110V	AC100/110V±10%	TWR518	1,020	LE-8 (18V、2W球)
	AC200/220V	AC200/220V±10%	TWR528	1,020	
	AC400/440V	AC400/440V±10%	TWR548	1,295	
24V用 	AC100/110V	AC100/110V±10%	TWR512	910	LSTD-2※ (AC/DC24V、LED球) または LETD-2※ (AC/DC24V、LED球)
	AC200/220V	AC200/220V±10%	TWR522	910	
	AC400/440V	AC400/440V±10%	TWR542	1,185	

● 端子カバーは別置形トランスに標準添付されています。

□ 性能仕様

形番	TWR5□6	TWR5□2
定格電圧	AC100/110V、AC200/220V、AC400/440V(V50/60Hz)	
消費電力	2.4VA	
定格絶縁電圧	600V	
絶縁抵抗	100MΩ以上 (DC500Vメガ)	
標準使用 状態	使用周囲温度	-30~+60℃ (ただし、氷結しないこと)
	使用周囲湿度	35~85% RH (ただし、結露しないこと)
	保存周囲温度	-40~+80℃ (ただし、氷結しないこと)
耐振動	耐久	30Hz、片振幅1.5mm
	誤動作	5~55Hz、片振幅0.5mm
耐衝撃	耐久	1000m/s ²
	誤動作	100m/s ²
耐電圧	AC2500V・1分間	
端子ねじ	M3.5	
適合電線	最大2mm ² 2本以下	
質量 (約)	87g	

□ 外形寸法図



□ アクセサリ


● DIN35mm幅レール

ご注文形番でご注文ください。

形番	ご注文形番	長さ	材質	標準価格 (税別・円)	販売単位
BAA1000	BAA1000PN10	1000mm	アルミ製 (質量: 約200g)	6,180	1パック (同種10本入り)
BAP1000	BAP1000PN10	1000mm	鋼板製 (質量: 約320g)	4,640	1パック (同種10本入り)

● 止め金具

ご注文形番でご注文ください。

形番	ご注文形番	適合レール	標準価格 (税別・円)	販売単位	外形寸法
BNL6	BNL6PN10	BAA1000 BAP1000	310	1パック (同種10個入り)	 質量: 約15g 鋼 (亜鉛メッキ)

● 1次電圧400/440Vでご利用の場合、BC9Z-E/NS35N形止め金具をご使用ください。詳細については、990 頁をご覧ください。

⚠ 安全に関するご注意

- 取付け、取外し、配線作業および保守・点検は、必ず電源を切って行ってください。感電および火災の危険があります。
- 電球交換の時は、必ずランプ交換工具をご使用ください。やけどの恐れがあります。
- 配線は印加電圧、通電電流に適した電線を使用し、端子ねじ (M3.5) は推奨締付トルク (1.0~1.3N・m) で締め付けてください。緩んだ状態で使用されますと、異常に発熱し、火災の危険があります。

φ30 シリーズ 安全に関するご注意・使用上のご注意 φ30

使用上のご注意

□ パネル取付け時の注意

● 取付リングの推奨締付トルク

取付リングの締付は3.0~3.5N・mで確実に行ってください。

□ パネル厚さにご使用ゴムワッシャについて

取り付けるパネル厚さに応じてゴムワッシャの厚さ調整を次のとおり実施してください。なお、銘板で使用時はその厚さもご配慮ください。

(適合機種)

突形半ガード付照光押ボタン(LED照光)
突形半ガード付押ボタン(ダイカスト製)
突形半ガード付照光押ボタン(ダイカスト製)

パネル厚さ (mm)	使用ゴムワッシャ	
	t=1.5mm	t=3.0mm
標準添付	1枚	1枚
0.8~1.8	—	1枚
1.8~3.5	1枚	—

(適合機種)

突形半ガード付押ボタン
突形半ガード付照光押ボタン(白熱照光)

パネル厚さ (mm)	使用ゴムワッシャ	
	t=1.5mm	t=3.0mm
標準添付	1枚	1枚
0.8	1枚	1枚
0.8~2.3	—	1枚
2.3~4.0	1枚	—

(適合機種)

突形フルガード付照光押ボタン(白熱照光)
突形フルガード付照光押ボタン(LED照光)
突形フルガード付照光押ボタン(ダイカスト製)
大形フルガード付押ボタン

パネル厚さ (mm)	使用ゴムワッシャ	
	t=1.5mm	t=3.0mm
標準添付	2枚	1枚
0.8~2.0	2枚	1枚
2.0~3.5	1枚	1枚
3.5~5.0	—	1枚
5.0~6.0(6.5)	1枚	—

(適合機種)

突形フルガード付押ボタン

パネル厚さ (mm)	使用ゴムワッシャ	
	t=1.5mm	t=3.0mm
標準添付	3枚	1枚
0.8~1.5	3枚	1枚
1.5~3.0	2枚	1枚
3.0~4.5	1枚	1枚
4.5~6.0	—	1枚
6.0~7.5	1枚	—

()内は大形フルガード付押ボタン
突形フルガード付照光押ボタン(白熱照光)は5.0まで

(適合機種)

レバー形・丸形ロック式照光押ボタン

パネル厚さ (mm)	使用ゴムワッシャ	
	t=1.5mm	t=3.0mm
標準添付	1枚	1枚
0.8~2.0	1枚	1枚
2.0~3.5	—	1枚
3.5~5.5(5.0)	1枚	—

()内は丸形ロック式照光押ボタン

(適合機種)

ピンロック形

パネル厚さ (mm)	使用ゴムワッシャ	
	t=1.5mm	t=3.0mm
標準添付	2枚	1枚
0.8~3.0	2枚	1枚
3.0~4.5	1枚	1枚
4.5~6.0	—	1枚
6.0~7.5	1枚	—

(適合機種)

突形フルガード付押ボタン(ダイカスト製)

パネル厚さ (mm)	使用ゴムワッシャ	
	t=1.5mm	t=3.0mm
標準添付	2枚	1枚
0.8~2.5	2枚	1枚
2.5~4.0	1枚	1枚
4.0~5.5	—	1枚
5.5~6.0	1枚	—

(適合機種)


その他の機種(角形除く)

パネル厚さ (mm)	使用ゴムワッシャ	
	t=1.5mm	t=3.0mm
標準添付	2枚	1枚
0.8~3.5	2枚	1枚
3.5~5.0	1枚	1枚
5.0~6.5	—	1枚
6.5~7.5	1枚	—

□ 回り止めリング(UGL-11形)の取付け方法


回転操作を行うセレクトスイッチや押ボタンスイッチで銘板を使用しない時に使います。

使用方法是右図のようにパネルと回り止めリングの間に、1.5mmのゴムワッシャを1枚入れてください。



□ 角形ユニットパネル取付け時の注意

- 1.角リングは、ガタツキがない様に本体に締め付けながら、正しい位置に合わせてください。
- 2.ねじは軽く締め付けてください。それで十分な保持力が得られます。
- 3.ねじ締め付け後は角リングを回さないで下さい。脱落する恐れがあります。



□ 配線時のご注意

● 端子ねじの推奨締付トルク

端子ねじの締付は1.0~1.3N・m (M3.5)、0.6~1.0N・m (M3) で確実に行ってください。

□ LED照光ユニットのご使用に際して

- 1.DC110V入力ユニット配線時は+-の極性にご注意ください。

ユニットの端子No.	極性
X1	+側端子
X2	-側端子

- 2.DC110V入力ユニットには、白熱球は使用できませんのでご注意ください。
- 3.DC110V入力ユニットは電子発振回路を採用していますので、使用条件によっては、まれに発信音が聞こえる場合がありますが、性能上は問題ありません。
- 4.LED照光ユニットのレンズおよび照光押ボタン、照光ハンドルは、色彩などの仕様が白熱球照光ユニットと異なっていますのでご注意ください。

LED照光ユニットの使用上の注意点は 前-50 頁をご覧ください。

□ 電球 [LED球・白熱球] の着脱方法

電球の着脱はランプ交換工具 (OR-55形) を使用して、パネル前面から行えます。

● 取外し方法


ランプ交換工具を電球の頭部に軽く挿入し、軽く押しながら右へ回すと装着できます。

● 取付け方法

ランプ交換工具を電球の頭部に軽く差し込み、電球を保持し、電球の挿入ガイドをユニット内の電球受金に合わせて挿入し、軽く押しながら右へ回すと装着できます。



□ 適合圧着端子



フラッシュ シルエット	
スイッチ・ 表示灯(丸穴)	
汎用コントロール ボックス	
スイッチ・ 表示灯(角穴)	
非常停止用 スイッチ	
LED照明 ユニット	
ディスプレイ ユニット	
デジタル スイッチ	
接続機器	
省配線機器	
リレータイマ ソケット	
サーキット プロテクタ	
電源機器	
PLC・ スマートリレー	
プログラマブル 表示器	
センサ	
耐環境仕様品	
関連会社製品	
各種案内	
一覧	
LB	
A6	
H6	
HA5W	
L6	
A8~12	
K	
一覧	
AP	
AP6S	
UP	
UZ	
一覧	
HW	
TW	
LW	
MW	
一覧	
TWS	
一覧	
φ30	
HN2P	

φ30

φ30・亜鉛ダイカスト製 シリーズコントロールユニット

図	540	ア	553
部	553	注	554
コントロールボックス ▶ 584			

パネルへの取付強度が要求される用途や、北米向輸出機械などに最適。

- 保護構造は防噴流IP65 (IEC 60529)
- 主要機種はUL、CSA 認証およびEN規格の適合品。

適用規格	認証マーク	証明機関・ファイルNo.
UL508		UL Listing ファイルNo.E68961
CSA C22.2 No.14		CSAファイルNo.LR21451
EN60947-5-1		自己宣言 (欧州低電圧指令による)
GB14048.5		CCC No.2005010305145650

注) 詳細は巻末の規格認証製品一覧をご覧ください。



ダイカスト部

定格・仕様

□ 接点定格 (コンタクトブロック)

押ボタンスイッチ 照光押ボタンスイッチ セレクトスイッチ 照光セレクトスイッチ セレクト押ボタンスイッチ	コンタクトブロック	
	項目	BST形 (φ30シリーズ)
	定格絶縁電圧	600V
	定格通電電流	10A
	使用負荷種別に基づいた接点定格 JIS C8201-5-1 IEC60947-5-1	AC-15 (A600) * DC-13 (P600) * *巻末の用語の説明をご覧ください。

□ 質量 (代表例)

質量 (約)	135g (ABD122N形) 71g (APD122DN形) 116g (ALD22211DN形) 125g (ASD222N形) 168g (ASD2K22N形) 147g (ASLD2222DN形) 116g (ASBD211N-A03形)
--------	---

□ 性能


● 使用負荷種別に基づいた使用電圧と電流

使用電圧			24V	48V	50V	110V	220V	440V
使用電流	交流 50/60Hz	AC-12 抵抗負荷および半導体負荷等	10A	—	10A	10A	6A	2A
		AC-15 交流電磁負荷 (>72VA) の制御等	10A	—	7A	5A	3A	1A
	直流	DC-12 抵抗負荷および半導体負荷等	10A	5A	—	2.2A	1.1A	—
		DC-13 直流電磁石の制御等	5A	2A	—	1.1A	0.6A	—

注) 使用電流はJIS C8201-5-1の投入および遮断電流量による級別を表示しています。

- 最小適応負荷 (参考値) = AC/DC3V・5mA (使用可能領域は、使用条件や負荷の種類によって変動する場合があります。)

□ BST形コンタクトブロック (ライトグレー色)



● 種類 (形番)

項目	1接点形			
	 1a (NO)	 1b (NC)	 1a (ME) (アーリメイク)	 1b (LB) (レイトブレイク)
形番	BST010	BST001	BST010 S	BST001 S
橋絡片ホルダの色	緑	赤	黒	白

ご注意: BST形はφ30シリーズコントロールユニットに使用しているBS形 (ダークグレー色) との互換性はありませんのでご注意ください。

- 照光部の定格や性能仕様およびパネルカット寸法は、φ30シリーズと同じです。φ30シリーズの項 464 頁をご覧ください。

φ30・亜鉛ダイカスト製 シリーズ コントロールユニット φ30

指定方法

- φ30・亜鉛ダイカストシリーズ 押ボタンスイッチ (537～539頁)

接点構成を指定する場合は以下になります。

ABD 2 11 N R- MAU

接点仕様
接点構成

MAU：金接点；標準価格+540円（1 接点あたり）

- 10：1a
- 01：1b
- 11：1a1b
- 20：2a：1a1bの標準価格と同じ
- 02：2b：1a1bの標準価格と同じ
- 22：2a2b
- 40：4a：2a2bの標準価格と同じ
- 04：4b：2a2bの標準価格と同じ
- 13：1a3b：2a2bの標準価格と同じ
- 31：3a1b：2a2bの標準価格と同じ
- 30：3a：2aの標準価格+375円
- 03：3b：2aの標準価格+375円
- 12：1a2b：2aの標準価格+375円
- 21：2a1b：2aの標準価格+375円

ご注意

- 大形プル形（AZD3形）（539頁）は、2接点までです。
- 大形プッシュプル形（AYD31形）（539頁）は、2接点のみです。
- 加算額は機種により多少変動するものもあります。

- φ30・亜鉛ダイカストシリーズ パイロットライト (541頁)

照光部の電圧違いを指定する場合は以下になります。

①LED照光 受金 BA9S（LSTD球内蔵）タイプ

APD1 66D N R

照光部の電圧

- 66：AC/DC 6V：AC/DC24Vの標準価格と同じ
- 11：AC/DC 12V：AC/DC24Vの標準価格と同じ
- 22：AC/DC 24V
- 16：AC100/110V
- 116：AC115V：AC100/110Vの標準価格+400円
- 126：AC120V：AC100/110Vの標準価格+400円
- 26：AC200/220V
- 236：AC230V：AC100/110Vの標準価格+400円
- 246：AC240V：AC100/110Vの標準価格+400円
- 386：AC380V：AC100/110Vの標準価格+400円
- 46：AC400/440V：AC100/110Vの標準価格+400円
- 486：AC480V：AC100/110Vの標準価格+785円
- 16D：DC-DCコンバータ式の指定：AC100/110Vの標準価格 + 2,320円

②LED照光 受金 E12（LETD球内蔵）タイプ

APDE1 66D N R

照光部の電圧

- 66：AC/DC 6V：AC/DC24Vの標準価格と同じ
- 11：AC/DC 12V：AC/DC24Vの標準価格と同じ
- 22：AC/DC 24V
- 16：AC100/110V
- 116：AC115V：AC100/110Vの標準価格+400円
- 126：AC120V：AC100/110Vの標準価格+400円
- 26：AC200/220V
- 236：AC230V：AC100/110Vの標準価格+400円
- 246：AC240V：AC100/110Vの標準価格+400円
- 386：AC380V：AC100/110Vの標準価格+400円
- 46：AC400/440V：AC100/110Vの標準価格+400円
- 486：AC480V：AC100/110Vの標準価格+785円
- 16D：DC-DCコンバータ式の指定：AC100/110Vの標準価格 + 2,320円

フラッシュ シルエット
スイッチ・ 表示灯(丸穴)
汎用コントロール ボックス
スイッチ・ 表示灯(角穴)
非常停止用 スイッチ
LED照明 ユニット
ディスプレイ ユニット
デジタル スイッチ
接続機器
省配線機器
リレータイマ ソケット
サーキット プロテクタ
電源機器
PLC・ スマートリレー
プログラマブル 表示器
センサ
耐環境仕様品
関連会社製品
各種案内

一覧	φ8 16
LB	
A6	
H6	
HA5W	
L6	
A8～12	φ22
K	
一覧	
AP	
AP6S	
UP	
UZ	φ25
一覧	
HW	
TW	
LW	
MW	
一覧	φ30
TWS	
一覧	φ30
φ30	
HN2P	

φ30 φ30・亜鉛ダイカスト製 シリーズ コントロールユニット

③白熱球照光 受金 BA9Sタイプ (1W)

APD1 66 N R

照光部の電圧

66	: AC/DC 6V	: AC/DC24Vの標準価格と同じ
11	: AC/DC 12V	: AC/DC24Vの標準価格と同じ
33	: AC/DC 24V	
16	: AC100/110V	
116	: AC115V	: AC100/110Vの標準価格+400円
126	: AC120V	: AC100/110Vの標準価格+400円
26	: AC200/220V	
236	: AC230V	: AC100/110Vの標準価格+400円
246	: AC240V	: AC100/110Vの標準価格+400円
386	: AC380V	: AC100/110Vの標準価格+400円
46	: AC400/440V	: AC100/110Vの標準価格+275円
486	: AC480V	: AC100/110Vの標準価格+785円

④白熱球照光 受金 E12タイプ (2W)

APDE1 33 N R

照光部の電圧

APDE1 18 N R

照光部の電圧

66	: AC/DC 6V	: AC/DC24Vの標準価格と同じ
88	: AC/DC12V	: AC/DC24Vの標準価格と同じ
33	: AC/DC 24V	
18	: AC100/110V	
118	: AC115V	: AC100/110Vの標準価格+400円
128	: AC120V	: AC100/110Vの標準価格+400円
28	: AC200/220V	
238	: AC230V	: AC100/110Vの標準価格+400円
248	: AC240V	: AC100/110Vの標準価格+400円
388	: AC380V	: AC100/110Vの標準価格+400円
48	: AC400/440V	: AC100/110Vの標準価格+275円
488	: AC480V	: AC100/110Vの標準価格+705円

注) 加算額は機種により多少変動するものもあります。

● φ30・亜鉛ダイカストシリーズ 照光押ボタンスイッチ (542~546頁)

接点構成／照光部の電圧違いを指定する場合は以下になります。

①LED照光 (LED球内蔵) タイプ

ALD 2 16 11 DN R- MAU

接点仕様

接点構成

照光部の電圧

MAU	: 金接点	: 標準価格+540円 (1 接点あたり)
11	: 1a1b	
20	: 2a	
02	: 2b	
31	: 3a1b	: 1a1bの標準価格+750円
22	: 2a2b	: 1a1bの標準価格+750円
13	: 1a3b	: 1a1bの標準価格+750円
40	: 4a	: 1a1bの標準価格+750円
04	: 4b	: 1a1bの標準価格+750円
66	: AC/DC 6V	: AC/DC24Vの標準価格と同じ
11	: AC/DC 12V	: AC/DC24Vの標準価格と同じ
22	: AC/DC 24V	
16	: AC100/110V	
116	: AC115V	: AC100/110Vの標準価格+400円
126	: AC120V	: AC100/110Vの標準価格+400円
26	: AC200/220V	
236	: AC230V	: AC100/110Vの標準価格+400円
246	: AC240V	: AC100/110Vの標準価格+400円
386	: AC380V	: AC100/110Vの標準価格+400円
46	: AC400/440V	: AC100/110Vの標準価格+400円
16D	: DC-DCコンバータ式の指定	: AC100/110Vの標準価格 + 2,320円

注) 加算額は機種により多少変動するものもあります。

φ30・亜鉛ダイカスト製 シリーズ コントロールユニット φ30

②白熱球照光 受金 BA9Sタイプ (1W)
ALD 2 16 11 N R- MAU

接点仕様
接点構成

照光部の電圧

MAU：金接点；標準価格+540円（1接点あたり）

11：1a1b
20：2a
02：2b
31：3a1b：1a1bの標準価格+750円
22：2a2b：1a1bの標準価格+750円
13：1a3b：1a1bの標準価格+750円
40：4a：1a1bの標準価格+750円
04：4b：1a1bの標準価格+750円
66：AC/DC 6V：AC/DC24Vの標準価格と同じ
11：AC/DC 12V：AC/DC24Vの標準価格と同じ
33：AC/DC 24V
16：AC100/110V
116：AC115V：AC100/110Vの標準価格+400円
126：AC120V：AC100/110Vの標準価格+400円
26：AC200/220V
236：AC230V：AC100/110Vの標準価格+400円
246：AC240V：AC100/110Vの標準価格+400円
386：AC380V：AC100/110Vの標準価格+400円
46：AC400/440V：AC100/110Vの標準価格+400円
486：AC480V：AC100/110Vの標準価格+785円

注) 加算額は機種により多少変動するものもあります。

③白熱球照光 受金 E12タイプ (2W) -プッシュロックターンリセットAVLDタイプ (546頁) のみです。
AC/DC6V、12V、24Vの場合

接点仕様
接点構成

照光部の電圧

MAU：金接点；標準価格+540円（1接点あたり）

11：1a1b：標準価格
20：2a：標準価格
02：2b：標準価格
31：3a1b：1a1bの標準価格+750円
22：2a2b：1a1bの標準価格+750円
13：1a3b：1a1bの標準価格+750円
40：4a：1a1bの標準価格+750円
04：4b：1a1bの標準価格+750円
66：AC/DC 6V：AC/DC24Vの標準価格と同じ
88：AC/DC 12V：AC/DC24Vの標準価格と同じ
33：AC/DC 24V：標準価格

注) 加算額は機種により多少変動するものもあります。

AC100/110V、200/220Vの場合

接点構成
接点仕様

照光部の電圧

MAU：金接点；標準価格+540円（1接点あたり）

11：1a1b
20：2a
02：2b
31：3a1b：1a1bの標準価格+750円
22：2a2b：1a1bの標準価格+750円
13：1a3b：1a1bの標準価格+750円
40：4a：1a1bの標準価格+750円
04：4b：1a1bの標準価格+750円
18：AC100/110V
118：AC115V：AC100/110Vの標準価格+400円
128：AC120V：AC100/110Vの標準価格+400円
28：AC200/220V
238：AC230V：AC100/110Vの標準価格+400円
248：AC240V：AC100/110Vの標準価格+400円
388：AC380V：AC100/110Vの標準価格+400円
48：AC400/440V：AC100/110Vの標準価格+275円
488：AC480V：AC100/110Vの標準価格+705円

注) 加算額は機種により多少変動するものもあります。

組合わせ上のご注意

①～③いずれの場合も構造上1接点、3接点での構成はできません。

フラッシュ シルエット	
スイッチ・ 表示灯(丸穴)	
汎用コントロール ボックス	
スイッチ・ 表示灯(角穴)	
非常停止用 スイッチ	
LED照明 ユニット	
ディスプレイ ユニット	
デジタル スイッチ	
接続機器	
省配線機器	
リレー・タイマ ソケット	
サーキット プロテクタ	
電源機器	
PLC・ スマートリレー	
プログラマブル 表示器	
センサ	
耐環境仕様品	
関連会社製品	
各種案内	

一覧	
LB	
A6	
H6	
HA5W	
L6	
A8~12	φ8
K	16
一覧	
AP	
AP6S	
UP	
UZ	
一覧	
HW	
TW	φ22
LW	
MW	
一覧	
TWS	φ25
一覧	
φ30	φ30
HN2P	

φ30 φ30・亜鉛ダイカスト製 シリーズ コントロールユニット

• φ30・亜鉛ダイカストシリーズ セレクタスイッチ (547～549頁)

金接点使用を指定する場合は以下になります。

ASD 211N- MAU

接点仕様 MAU：金接点；標準価格+540円（1 接点あたり）

• φ30・亜鉛ダイカストシリーズ 照光セレクタスイッチ (550頁～551頁)

照光部の使用電圧違いを指定する場合は以下になります。

①LED照光 受金 BA9S (LSTD球内蔵) タイプ

ASLD 2 16 22 D N R- MAU

接点仕様

照光部の電圧

MAU：金接点；標準価格+540円（1 接点あたり）

66 : AC/DC 6V : AC/DC24Vの標準価格と同じ

11 : AC/DC 12V : AC/DC24Vの標準価格と同じ

22 : AC/DC 24V

16 : AC100/110V

156 : AC115V : AC100/110Vの標準価格+400円

136 : AC120V : AC100/110Vの標準価格+400円

26 : AC200/220V

236 : AC230V : AC100/110Vの標準価格+400円

256 : AC240V : AC100/110Vの標準価格+400円

386 : AC380V : AC100/110Vの標準価格+400円

46 : AC400/440V : AC100/110Vの標準価格+400円

16D : DC-DCコンバータ式の指定：AC100/110Vの標準価格 + 2,320円

②白熱球照光 受金 BA9S (1W) タイプ

ASLD 2 16 22 N R- MAU

接点仕様

照光部の電圧

MAU：金接点；標準価格+540円（1 接点あたり）

66 : AC/DC 6V : AC/DC24Vの標準価格と同じ

11 : AC/DC 12V : AC/DC24Vの標準価格と同じ

33 : AC/DC 24V

16 : AC100/110V

156 : AC115V : AC100/110Vの標準価格+400円

136 : AC120V : AC100/110Vの標準価格+400円

26 : AC200/220V

236 : AC230V : AC100/110Vの標準価格+400円

256 : AC240V : AC100/110Vの標準価格+400円

386 : AC380V : AC100/110Vの標準価格+400円

46 : AC400/440V : AC100/110Vの標準価格+400円

486 : AC480V : AC100/110Vの標準価格+785円

注) 加算額は機種により多少変動するものもあります。また接点構成により異なります。

φ30・亜鉛ダイカスト製 シリーズ 押ボタンスイッチ φ30

ABD1・AOD1形/平形 ABD2・AOD2形/突形
ABGD2・AOGD2形/突形半ガード付 ABFD2・AOFD2形/突形フルガード付

販売単位：1個

品名・外観	動作	接点構成	形番 (ご注文形番)	ボタン色の指定記号	標準価格 (税別・円)
平形 ABD1形 	モメンタリ形	1a	ABD110N※	※に無指定の場合 (B、G、R3色付属) Y S W	1,055
		1b	ABD101N※		1,055
		1a-1b	ABD111N※		1,430
		2a	ABD120N※		1,430
		2b	ABD102N※		1,430
		2a-2b	ABD122N※		2,180
平形 AOD1形 	オルタネイト形	1a	AOD110N※	※に無指定の場合 (B、G、R3色付属) Y S W	2,000
		1b	AOD101N※		2,000
		1a-1b	AOD111N※		2,380
		2a	AOD120N※		2,380
		2b	AOD102N※		2,380
		2a-2b	AOD122N※		3,130
突形 ABD2形 	モメンタリ形	1a	ABD210N※	B G R Y S W	1,100
		1b	ABD201N※		1,100
		1a-1b	ABD211N※		1,475
		2a	ABD220N※		1,475
		2b	ABD202N※		1,475
		2a-2b	ABD222N※		2,230
突形 AOD2形 	オルタネイト形	1a	AOD210N※	B G R Y S W	2,045
		1b	AOD201N※		2,045
		1a-1b	AOD211N※		2,420
		2a	AOD220N※		2,420
		2b	AOD202N※		2,420
		2a-2b	AOD222N※		3,170
突形半ガード付 ABGD2形 	モメンタリ形	1a	ABGD210N※	B G R Y S W	1,445
		1b	ABGD201N※		1,445
		1a-1b	ABGD211N※		1,815
		2a	ABGD220N※		1,815
		2b	ABGD202N※		1,815
		2a-2b	ABGD222N※		2,570
突形半ガード付 AOGD2形 	オルタネイト形	1a	AOGD210N※	B G R Y S W	2,390
		1b	AOGD201N※		2,390
		1a-1b	AOGD211N※		2,770
		2a	AOGD220N※		2,770
		2b	AOGD202N※		2,770
		2a-2b	AOGD222N※		3,510
突形フルガード付 ABFD2形 	モメンタリ形	1a	ABFD210N※	B G R Y S W	1,605
		1b	ABFD201N※		1,605
		1a-1b	ABFD211N※		1,975
		2a	ABFD220N※		1,975
		2b	ABFD202N※		1,975
		2a-2b	ABFD222N※		2,730
突形フルガード付 AOFD2形 	オルタネイト形	1a	AOFD210N※	B G R Y S W	2,550
		1b	AOFD201N※		2,550
		1a-1b	AOFD211N※		2,920
		2a	AOFD220N※		2,920
		2b	AOFD202N※		2,920
		2a-2b	AOFD222N※		3,670

- ※ (色記号) : B (黒)、G (緑)、R (赤)、Y (黄)、S (青)、W (白)
(ABN1、AON1タイプのみ、無指定の場合はB、G、Rの3色を付属。Y、S、Wをご必要時はご指定ください。)
- 丸リング [金属製] = クロームメッキ
- 接点構成が1aおよび1bのダイカスト製ユニットには、ダミーブロックが組み込まれています。
- 記載以外の接点構成ご指定に際しては 533 頁をご覧ください。
- 感電防止策として、端子カバーが必要な場合は、アクセサリとして準備しております。対象形番と端子カバー装着後に変更となる寸法については、アクセサリ頁にてご確認ください。

フラッシュ
シルエット

スイッチ・
表示灯 (丸穴)

汎用コントロール
ボックス

スイッチ・
表示灯 (角穴)

非常停止用
スイッチ

LED照明
ユニット

ディスプレイ
ユニット

デジタル
スイッチ

接続機器

省配線機器

リレータイマ
ソケット

サーキット
プロテクタ

電源機器

PLC・
スマートリレー

プログラマブル
表示器

センサ

耐環境仕様品

関連会社製品

各種案内

一覧	φ16
LB	
A6	
H6	
HA5W	
L6	
A8~12	
K	
一覧	
AP	
AP6S	φ22
UP	
UZ	
一覧	φ25
TWS	
一覧	
φ30	
HN2P	φ30

φ30 φ30・亜鉛ダイカスト製 シリーズ 押ボタンスイッチ

ABD3・AOD3形/大形 ABGD3・AOGD3形/大形フルガード付
ABD4形/特大形 ABGD4形/特大形ガード付(突) ABFD4形/特大形ガード付(沈)

販売単位：1個

品名・外観	動作	接点構成	形番 (ご注文形番)	ボタン色の指定記号	標準価格 (税別・円)
大形 ABD3形 	モメンタリ形	1a	ABD310N※	B G R Y W	1,250
		1b	ABD301N※		1,250
		1a-1b	ABD311N※		1,625
		2a	ABD320N※		1,625
		2b	ABD302N※		1,625
		2a-2b	ABD322N※		2,380
大形 AOD3形 	オルタネイト形	1a	AOD310N※	B G R Y W	2,190
		1b	AOD301N※		2,190
		1a-1b	AOD311N※		2,570
		2a	AOD320N※		2,570
		2b	AOD302N※		2,570
		2a-2b	AOD322N※		3,320
大形フルガード付 ABGD3形 	モメンタリ形	1a	ABGD310N※	B G R Y W	2,115
		1b	ABGD301N※		2,115
		1a-1b	ABGD311N※		2,490
		2a	ABGD320N※		2,490
		2b	ABGD302N※		2,490
		2a-2b	ABGD322N※		3,240
大形フルガード付 AOGD3形 	オルタネイト形	1a	AOGD310N※	B G R Y W	3,060
		1b	AOGD301N※		3,060
		1a-1b	AOGD311N※		3,440
		2a	AOGD320N※		3,440
		2b	AOGD302N※		3,440
		2a-2b	AOGD322N※		4,180
特大形 ABD4形 	モメンタリ形	1a	ABD410N※	B G R Y DG DR	1,560
		1b	ABD401N※		1,560
		1a-1b	ABD411N※		1,935
		2a	ABD420N※		1,935
		2b	ABD402N※		1,935
		2a-2b	ABD422N※		2,690
特大形ガード付 (突) ABGD4形 	モメンタリ形	1a	ABGD410N※	B G R Y DG DR	2,520
		1b	ABGD401N※		2,520
		1a-1b	ABGD411N※		2,900
		2a	ABGD420N※		2,900
		2b	ABGD402N※		2,900
		2a-2b	ABGD422N※		3,650
特大形ガード付 (沈) ABFD4形 	モメンタリ形	1a	ABFD410N※	B G R Y DG DR	2,920
		1b	ABFD401N※		2,920
		1a-1b	ABFD411N※		3,290
		2a	ABFD420N※		3,290
		2b	ABFD402N※		3,290
		2a-2b	ABFD422N※		4,040

- ※ (色記号) : B (黒)、G (緑)、R (赤)、Y (黄)、S (青)、W (白)、DG (濃緑)、DR (濃赤)
- 丸リング〔金属製〕=クロームメッキ
- 接点構成が1aおよび1bの亜鉛ダイカスト製ユニットには、ダミーブロックが組み込まれています。
- 記載以外の接点構成で指定に際しては 533 頁をご覧ください。
- 感電防止策として、端子カバーが必要な場合は、アクセサリとして準備しております。対象形番と端子カバー装着後に変更となる寸法については、アクセサリ頁にてご確認ください。

φ30・亜鉛ダイカスト製 シリーズ 押ボタンスイッチ φ30

AVD3形/大形プッシュロックターンリセット形 AJD3形/大形プッシュターンロック形
AZD3形/大形プル形 AYD31形/大形プッシュプル形 ABD8P形/ピンロック形

販売単位：1個

品名・外観	接点構成	形番 (ご注文形番)	ボタン色の指定記号	標準価格 (税別・円)
大形プッシュロックターンリセット形 (注1) AVD3形 	1a	AVD310N※	R Y	2,230
	1b	AVD301N※		2,230
	1a-1b	AVD311N※		2,600
	2a	AVD320N※		2,600
	2b	AVD302N※		2,600
	2a-2b	AVD322N※		3,350
大形プッシュターンロック形 AJD3形 	1a	AJD310N※	B G R Y	1,910
	1b	AJD301N※		1,910
	1a-1b	AJD311N※		2,290
	2a	AJD320N※		2,290
	2b	AJD302N※		2,290
	2a-2b	AJD322N※		3,040
大形プル形 AZD3形 (3接点、4接点はできません) 	1a	AZD310N※	B G R Y S	1,860
	1a-1b	AZD311N※		2,240
	2a	AZD320N※		2,240
	2b	AZD302N※		2,240
大形プッシュプル形 (注2) AYD31形 (1接点、3接点、4接点は できません) 	1a-1b	AYD3111N※	B G R Y S	2,840
	2a	AYD3120N※		2,840
	2b	AYD3102N※		2,840
ピンロック形 ABD8P形 	1a	ABD8P10N※	B G R Y S	3,150
	1b	ABD8P01N※		3,150
	1a-1b	ABD8P11N※		3,520
	2a	ABD8P20N※		3,520
	2b	ABD8P02N※		3,520
	2a-2b	ABD8P22N※		4,270

- ※ (色記号) : B (黒)、G (緑)、R (赤)、Y (黄)、S (青)
- 丸リング〔金属製〕=クロームメッキ
- 接点構成が1aおよび1bのユニットには、ダミーブロックが組み込まれています。
- 記載以外の接点構成で指定に際しては **533** 頁をご覧ください。
- ピンロック形の保守用部品については **553** 頁をご覧ください。

注1) φ30亜鉛ダイカスト製シリーズ赤色ボタンのプッシュロックターンリセット形押ボタンスイッチは、国際安全規格ISO13850、IEC60947-5-5に
基づく非常停止用スイッチとしては使用できません。
国際安全規格に基づく非常停止用スイッチとしてご使用される場合は、XNシリーズまたは、HNシリーズの非常停止用押ボタンスイッチをご使用
ください。

注2) φ30亜鉛ダイカスト製シリーズ赤色ボタンのプッシュプル形押ボタンスイッチは、国際安全規格ISO13850、IEC60947-5-5に基づく非常停止用
スイッチとしては使用できません。
国際安全規格に基づく非常停止用スイッチとしてご使用される場合は、XNシリーズの非常停止用押ボタンスイッチをご使用ください。

- 感電防止策として、端子カバーが必要な場合は、アクセサリとして準備しております。対象形番と端子カバー装着後に変更となる寸法については、
アクセサリ頁にてご確認ください。

● 接点動作

プルスイッチ

接点構成	AZD3形	
	ノーマル	プル
1a		
1b		
1a-1b		
2a		
2b		

プッシュプルスイッチ

接点構成	AYD31形	
	プッシュ	プル
1a-1b		
2a		
2b		

フラッシュ シルエット
スイッチ・ 表示灯(丸穴)
汎用コントロール ボックス
スイッチ・ 表示灯(角穴)
非常停止用 スイッチ
LED照明 ユニット
ディスプレイ ユニット
デジタル スイッチ
接続機器
省配線機器
リレータイマ ソケット
サーキット プロテクタ
電源機器
PLC・ スマートリレー
プログラマブル 表示器
センサ
耐環境仕様品
関連会社製品
各種案内


一覧	φ8~16
LB	
A6	
H6	
HA5W	
L6	
A8~12	
K	
一覧	
AP	
AP6S	φ22
UP	
UZ	
一覧	φ25
HW	
TW	
LW	
MW	φ30
一覧	
TWS	
φ30	φ30
HN2P	

φ30 φ30・亜鉛ダイカスト製 シリーズ 押ボタンスイッチ


外形寸法図

(単位: mm)


(1) 平形
ABD1形 (ダイカスト製)




(8) 突形フルガード付
AOFD2形 (ダイカスト製)




(15) 特大形ガード付 (沈)
ABFD4形 (ダイカスト製)




(2) 平形
AOD1形 (ダイカスト製)




(9) 大形
ABD3形 (ダイカスト製)




(16) プッシュロックターンリセット
AVD3形 (ダイカスト製)




(3) 突形
ABD2形 (ダイカスト製)




(10) 大形
AOD3形 (ダイカスト製)




(17) プッシュターンロック
AJD3形 (ダイカスト製)




(4) 突形
AOD2形 (ダイカスト製)




(11) 大形フルガード付
ABGD3形 (ダイカスト製)




(18) プルスイッチ
AZD3形 (ダイカスト製)




(5) 突形半ガード付
ABGD2形 (ダイカスト製)




(12) 大形フルガード付
AOGD3形 (ダイカスト製)




(19) プッシュプルスイッチ
AYD31形 (ダイカスト製)




(6) 突形半ガード付
AOGD2形 (ダイカスト製)




(13) 特大形
ABD4形 (ダイカスト製)




(20) ピンロック形
ABD8P形 (ダイカスト製)



(7) 突形フルガード付
ABFD2形 (ダイカスト製)



(14) 特大形ガード付 (突)
ABGD4形 (ダイカスト製)



● 感電防止策として、端子カバーが必要な場合は、アクセサリとして準備しております。対象形番と端子カバー装着後に変更となる寸法については、アクセサリ頁にてご確認ください。

φ30・亜鉛ダイカスト製 シリーズ パイロットライト φ30

LED照明 APD1・APDE1形/丸形

販売単位：1個

品名・外観	照明種別	受金	定格使用電圧	形番 (ご注文形番)	照明色の指定記号と標準価格(税別・円)				内蔵球の 形番
					照明色	標準価格	照明色	標準価格	
丸形 APD1形 APDE1形 	LED	BA9S	AC/DC24V	APD122DN※	R G Y A W	1,445	S PW	1,955	LSTD-2※
			AC100/110V	APD116DN※		2,170		2,690	LSTD-6※
			AC200/220V	APD126DN※		2,170		2,690	
		E12	AC/DC24V	APDE122DN※	R G Y A W	1,465	S	1,975	LETD-2※
			AC100/110V	APDE116DN※		2,190		2,710	LETD-6※
			AC200/220V	APDE126DN※		2,190		2,710	

- ※ (色記号): R (赤)、G (緑)、Y (黄)、A (アンバー)、W (乳白)、S (青)、PW (ピュアホワイト)
- パイロットライトはLED球を内蔵しています。
- 照明色Y (黄) のユニットにはPW (ピュアホワイト) のLED球を内蔵しています。
- 丸リング〔金属製〕=クロームメッキ
- 記載以外の使用電圧ご指定に際しては **533** 頁をご覧ください。
- 感電防止策として、端子カバーが必要な場合は、アクセサリとして準備しております。対象形番と端子カバー装着後に変更となる寸法については、アクセサリ頁にてご確認ください。

白熱球照明 APD1・APDE1形/丸形

販売単位：1個

品名・外観	照明種別	受金	定格使用電圧	形番 (ご注文形番)	照明色 指定記号	標準価格 (税別・円)	内蔵球の 形番
丸形 (1W) APD1形 	白熱球 (1W)	BA9S	AC/DC24V	APD133N※	R G A W C S	840	LS-3
			AC100/110V	APD116N※		1,375	LS-6
			AC200/220V	APD126N※		1,375	
丸形 (2W) APDE1形 APD1形 	白熱球 (2W)	E12	AC/DC24V	APDE133N※	R G A W C S	865	LE-3
			AC100/110V	APD118N※		1,455	LE-8
			AC200/220V	APD128N※		1,455	


- ※ (色記号): R (赤)、G (緑)、A (アンバー)、W (乳白)、C (透明)、S (青)
- パイロットライトは白熱球を内蔵しています。
- 丸リング〔金属製〕=クロームメッキ
- 記載以外の使用電圧ご指定に際しては **533** 頁をご覧ください。
- 感電防止策として、端子カバーが必要な場合は、アクセサリとして準備しております。対象形番と端子カバー装着後に変更となる寸法については、アクセサリ頁にてご確認ください。

外形寸法図


(単位：mm)

丸形 (LED・白熱球照明)

丸形 (LED・白熱球照明)



(ダイレクト式)



(トランス式)

φ30 φ30・亜鉛ダイカスト製 シリーズ 照光押ボタンスイッチ

LED照光

ALD2・AOLD2・ALDE2・AOLDE2形/突形

販売単位：1個

品名・外観	照光種別	受金	動作	定格使用電圧	接点構成	形番 (ご注文形番)	照光色の指定記号と標準価格 (税別・円)			
							照光色	標準価格	照光色	標準価格
突形 ALD2形 AOLD2形  	LED	BA9S	モメンタリ形	AC/DC24V	1a-1b	ALD22211DN※	R G Y A W	2,500	S PW	3,010
					2a	ALD22220DN※		2,500		3,010
					2b	ALD22202DN※		2,500		3,010
				AC100/110V	1a-1b	ALD21611DN※		3,230		3,730
					2a	ALD21620DN※		3,230		3,730
					2b	ALD21602DN※		3,230		3,730
				AC200/220V	1a-1b	ALD22611DN※		3,230		3,730
					2a	ALD22620DN※		3,230		3,730
					2b	ALD22602DN※		3,230		3,730
			オルタネイト形	AC/DC24V	1a-1b	AOLD22211DN※	R G Y A W	3,520	S PW	4,030
					2a	AOLD22220DN※		3,520		4,030
					2b	AOLD22202DN※		3,520		4,030
				AC100/110V	1a-1b	AOLD21611DN※		4,250		4,760
					2a	AOLD21620DN※		4,250		4,760
					2b	AOLD21602DN※		4,250		4,760
				AC200/220V	1a-1b	AOLD22611DN※		4,250		4,760
					2a	AOLD22620DN※		4,250		4,760
					2b	AOLD22602DN※		4,250		4,760
突形 ALDE2形 AOLDE2形  	LED	E12	モメンタリ形	AC/DC24V	1a-1b	ALDE22211DN※	R G Y A W	2,500	S	3,010
					2a	ALDE22220DN※		2,500		3,010
					2b	ALDE22202DN※		2,500		3,010
				AC100/110V	1a-1b	ALDE21611DN※		3,230		3,730
					2a	ALDE21620DN※		3,230		3,730
					2b	ALDE21602DN※		3,230		3,730
				AC200/220V	1a-1b	ALDE22611DN※		3,230		3,730
					2a	ALDE22620DN※		3,230		3,730
					2b	ALDE22602DN※		3,230		3,730
			オルタネイト形	AC/DC24V	1a-1b	AOLDE22211DN※	R G Y A W	3,520	S	4,030
					2a	AOLDE22220DN※		3,520		4,030
					2b	AOLDE22202DN※		3,520		4,030
				AC100/110V	1a-1b	AOLDE21611DN※		4,250		4,760
					2a	AOLDE21620DN※		4,250		4,760
					2b	AOLDE21602DN※		4,250		4,760
				AC200/220V	1a-1b	AOLDE22611DN※		4,250		4,760
					2a	AOLDE22620DN※		4,250		4,760
					2b	AOLDE22602DN※		4,250		4,760

- ※ (色記号): R (赤)、G (緑)、Y (黄)、A (アンバー)、W (乳白)、S (青)、PW (ピュアホワイト)
- 照光押ボタンスイッチはLED球を内蔵しています。
- 照光色Y (黄) のユニットにはPW (ピュアホワイト) のLED球を内蔵しています。
- 丸リング [金属製] = クロームメッキ
- 記載以外の接点構成および使用電圧のご指定に際しては **534** 頁をご覧ください。
- 感電防止策として、端子カバーが必要な場合は、アクセサリとして準備しております。対象形番と端子カバー装着後に変更となる寸法については、アクセサリ頁にてご確認ください。

φ30・亜鉛ダイカスト製 シリーズ 照光押ボタンスイッチ φ30

白熱球照光 ALD2・AOLD2形/突形

販売単位：1個


品名・外観	照光種別	受金	動作	定格使用電圧	接点構成	形番 (ご注文形番)	照光色の指定記号と標準価格(税別・円)			
							照光色	標準価格	照光色	標準価格
突形 ALD2形 AOLD2形  	白熱球 (1W)	BA9S	モメンタリ形	AC/DC24V	1a-1b	ALD23311N※	R G A W C S	1,900		
					2a	ALD23320N※		1,900		
					2b	ALD23302N※		1,900		
				AC100/110V	1a-1b	ALD21611N※		2,440		
					2a	ALD21620N※		2,440		
					2b	ALD21602N※		2,440		
				AC200/220V	1a-1b	ALD22611N※		2,440		
					2a	ALD22620N※		2,440		
					2b	ALD22602N※		2,440		
			オルタナイト形	AC/DC24V	1a-1b	AOLD23311N※	R G A W C S	2,920		
					2a	AOLD23320N※		2,920		
					2b	AOLD23302N※		2,920		
				AC100/110V	1a-1b	AOLD21611N※		3,460		
					2a	AOLD21620N※		3,460		
					2b	AOLD21602N※		3,460		
				AC200/220V	1a-1b	AOLD22611N※		3,460		
					2a	AOLD22620N※		3,460		
					2b	AOLD22602N※		3,460		

- ※ (色記号): R (赤)、G (緑)、A (アンバー)、W (乳白)、C (透明)、S (青)
- 照光押ボタンスイッチは白熱球を内蔵しています。
- 丸リング〔金属製〕=クロームメッキ
- 記載以外の接点構成および使用電圧のご指定に際しては、535 頁をご覧ください。
- 感電防止策として、端子カバーが必要な場合は、アクセサリとして準備しております。対象形番と端子カバー装着後に変更となる寸法については、アクセサリ頁にてご確認ください。

外形寸法図 (単位：mm)

突形 (LED照光・白熱照光)

ALD2形
AOLD2形



フラッシュ シルエット
スイッチ・ 表示灯(丸穴)
汎用コントロール ボックス
スイッチ・ 表示灯(角穴)
非常停止用 スイッチ
LED照明 ユニット
ディスプレイ ユニット
デジタル スイッチ
接続機器
省配線機器
リレータイマ ソケット
サーキット プロテクタ
電源機器
PLC・ スマートリレー
プログラマブル 表示器
センサ
耐環境仕様品
関連会社製品
各種案内

一覧	
LB	
A6	
H6	
HA5W	
L6	
A8~12	
K	
一覧	
AP	
AP6S	
UP	
UZ	
一覧	
HW	
TW	φ22
LW	
MW	
一覧	
TWS	φ25
一覧	
φ30	φ30
HN2P	

φ30 φ30・亜鉛ダイカスト製 シリーズ 照光押ボタンスイッチ

LED・白熱球照光

ALFD2・AOLFD2・ALFD2・AOLFD2形/突形フルガード形

販売単位：1個

品名・外観	照光種別	受金	動作	定格使用電圧	接点構成	形番 (ご注文形番)	照光色の指定記号と標準価格 (税別・円)			
							照光色	標準価格	照光色	標準価格
突形フルガード付 ALFD2形 AOLFD2形  	LED	BA9S	モメンタリ形	AC/DC24V	1a-1b	ALFD22211DN※	R G Y A W	3,040	S P W	3,550
					2a	ALFD22220DN※		3,040		3,550
					2b	ALFD22202DN※		3,040		3,550
				AC100/110V	1a-1b	ALFD21611DN※		3,760		4,270
					2a	ALFD21620DN※		3,760		4,270
					2b	ALFD21602DN※		3,760		4,270
				AC200/220V	1a-1b	ALFD22611DN※		3,760		4,270
					2a	ALFD22620DN※		3,760		4,270
					2b	ALFD22602DN※		3,760		4,270
			オルタネイト形	AC/DC24V	1a-1b	AOLFD22211DN※	R G Y A W	4,050	S P W	4,570
					2a	AOLFD22220DN※		4,050		4,570
					2b	AOLFD22202DN※		4,050		4,570
				AC100/110V	1a-1b	AOLFD21611DN※		4,780		5,280
					2a	AOLFD21620DN※		4,780		5,280
					2b	AOLFD21602DN※		4,780		5,280
				AC200/220V	1a-1b	AOLFD22611DN※		4,780		5,280
					2a	AOLFD22620DN※		4,780		5,280
					2b	AOLFD22602DN※		4,780		5,280
突形フルガード形 ALFD2形 AOLFD2形  	白熱球 (1W)	BA9S	モメンタリ形	AC/DC24V	1a-1b	ALFD23311N※	R G A W C S	2,440		
					2a	ALFD23320N※		2,440		
					2b	ALFD23302N※		2,440		
				AC100/110V	1a-1b	ALFD21611N※		2,960		
					2a	ALFD21620N※		2,960		
					2b	ALFD21602N※		2,960		
				AC200/220V	1a-1b	ALFD22611N※		2,960		
					2a	ALFD22620N※		2,960		
					2b	ALFD22602N※		2,960		
			オルタネイト形	AC/DC24V	1a-1b	AOLFD23311N※	R G A W C S	3,460		
					2a	AOLFD23320N※		3,460		
					2b	AOLFD23302N※		3,460		
				AC100/110V	1a-1b	AOLFD21611N※		3,990		
					2a	AOLFD21620N※		3,990		
					2b	AOLFD21602N※		3,990		
				AC200/220V	1a-1b	AOLFD22611N※		3,990		
					2a	AOLFD22620N※		3,990		
					2b	AOLFD22602N※		3,990		



- ※ (色記号): R (赤)、G (緑)、Y (黄)、A (アンバー)、W (乳白)、C (透明)、S (青)、PW (ピュアホワイト)
- 照光押ボタンスイッチは、LED球、白熱球を内蔵しています。
- 照光色Y (黄) のユニットにはPW (ピュアホワイト) のLED球を内蔵しています。
- 丸リング (金属製) = クロームメッキ
- 記載以外の接点構成および使用電圧のご指定に際しては **535** 頁をご覧ください。
- 感電防止策として、端子カバーが必要な場合は、アクセサリとして準備しております。対象形番と端子カバー装着後に変更となる寸法については、アクセサリ頁にてご確認ください。

□ 外形寸法図

(単位: mm)

● 突形フルガード (LED・白熱球照光)

ALFD2形
AOLFD2形



φ30・亜鉛ダイカスト製 シリーズ 照光押ボタンスイッチ φ30

LED照光 ALD3・AOLD3形/大形(φ40レンズ)


販売単位：1個

品名・外観	照光種別	受金	動作	定格使用電圧	接点構成	形番 (ご注文形番)	照光色 指定記号	標準価格 (税別・円)
大形 (φ40レンズ) ALD3形 AOLD3形  	LED	BA9S	モメンタリ形	AC/DC24V	1a-1b	ALD32211DN※	R G Y A W	2,640
					2a	ALD32220DN※		2,640
					2b	ALD32202DN※		2,640
				AC100/110V	1a-1b	ALD31611DN※		3,370
					2a	ALD31620DN※		3,370
					2b	ALD31602DN※		3,370
				AC200/220V	1a-1b	ALD32611DN※		3,370
					2a	ALD32620DN※		3,370
					2b	ALD32602DN※		3,370
			オルタネイト形	AC/DC24V	1a-1b	AOLD32211DN※	R G Y A W	3,670
					2a	AOLD32220DN※		3,670
					2b	AOLD32202DN※		3,670
				AC100/110V	1a-1b	AOLD31611DN※		4,390
					2a	AOLD31620DN※		4,390
					2b	AOLD31602DN※		4,390
				AC200/220V	1a-1b	AOLD32611DN※		4,390
					2a	AOLD32620DN※		4,390
					2b	AOLD32602DN※		4,390

- ※ (色記号): R (赤)、G (緑)、Y (黄)、A (アンバー)、W (乳白)
- 照光押ボタンスイッチはLED球、白熱球を内蔵しています。
- 照光色Y (黄) のユニットにはPW (ピュアホワイト) のLED球を内蔵しています。
- 丸リング [金属製] = クロームメッキ
- 記載以外の接点構成および使用電圧のご指定に際しては 534 頁をご覧ください。
- 感電防止策として、端子カバーが必要な場合は、アクセサリとして準備しております。対象形番と端子カバー装着後に変更となる寸法については、アクセサリ頁にてご確認ください。

外形寸法図 (単位：mm)

大形 (φ40レンズ)



フラッシュ シルエット
スイッチ・ 表示灯 (丸穴)
汎用コントロール ボックス
スイッチ・ 表示灯 (角穴)
非常停止用 スイッチ
LED照明 ユニット
ディスプレイ ユニット
デジタル スイッチ
接続機器
省配線機器
リレータイマ ソケット
サーキット プロテクタ
電源機器
PLC・ スマートリレー
プログラマブル 表示器
センサ
耐環境仕様品
関連会社製品
各種案内

一覧	φ16
LB	
A6	
H6	
HA5W	
L6	
A8~12	φ22
K	
一覧	
AP	
AP6S	φ25
UP	
UZ	
一覧	φ30
HW	
TW	
LW	φ30
MW	
一覧	φ25
TWS	
一覧	φ30
φ30	
HN2P	

φ30 φ30・亜鉛ダイカスト製 シリーズ 照光押ボタンスイッチ

LED・白熱球照光

AVLD3・AVLDE3・AVLD3・AVLDE3形/大形プッシュロックターンリセット形

販売単位：1個

品名・外観	照光種別	受金	定格使用電圧	接点構成	形番 (ご注文形番)	照光色 指定記号	標準価格 (税別・円)
大形プッシュロックターンリセット形 AVLD3形 AVLDE3形  	LED	BA9S	AC/DC24V	1a-1b	AVLD32211DNR	R	3,580
				2a	AVLD32220DNR		3,580
				2b	AVLD32202DNR		3,580
			AC100/110V	1a-1b	AVLD31611DNR		4,310
				2a	AVLD31620DNR		4,310
				2b	AVLD31602DNR		4,310
			AC200/220V	1a-1b	AVLD32611DNR		4,310
				2a	AVLD32620DNR		4,310
				2b	AVLD32602DNR		4,310
		E12	AC/DC24V	1a-1b	AVLDE32211DNR	R	3,580
				2a	AVLDE32220DNR		3,580
				2b	AVLDE32202DNR		3,580
			AC100/110V	1a-1b	AVLDE31611DNR		4,310
				2a	AVLDE31620DNR		4,310
				2b	AVLDE31602DNR		4,310
			AC200/220V	1a-1b	AVLDE32611DNR		4,310
				2a	AVLDE32620DNR		4,310
				2b	AVLDE32602DNR		4,310
大形プッシュロックターンリセット形 AVLD3形 AVLDE3形  	白熱球 (1W)	BA9S	AC/DC24V	1a-1b	AVLD33311NR	R	2,970
				2a	AVLD33320NR		2,970
				2b	AVLD33302NR		2,970
			AC100/110V	1a-1b	AVLD31611NR		3,510
				2a	AVLD31620NR		3,510
				2b	AVLD31602NR		3,510
			AC200/220V	1a-1b	AVLD32611NR		3,510
				2a	AVLD32620NR		3,510
				2b	AVLD32602NR		3,510
	白熱球 (2W)	E12	AC/DC24V	1a-1b	AVLDE33311NR	R	2,970
				2a	AVLDE33320NR		2,970
				2b	AVLDE33302NR		2,970
			AC100/110V	1a-1b	AVLD31811NR		3,570
				2a	AVLD31802NR		3,570
				2b	AVLD31820NR		3,570
			AC200/220V	1a-1b	AVLD32811NR		3,570
				2a	AVLD32820NR		3,570
				2b	AVLD32802NR		3,570

- ※ (色記号)：R (赤)
 - 照光押ボタンスイッチはLED球、白熱球を内蔵しています。
 - 丸リング [金属製] = クロームメッキ
 - 記載以外の接点構成および使用電圧のご指定に際しては、534 頁をご覧ください。
- 注) φ30亜鉛ダイカスト製シリーズプッシュロックターンリセット形照光押ボタンスイッチは、国際安全規格ISO13850、IEC60947-5-5に基づく非常停止用スイッチとしては使用できません。国際安全規格に基づく非常停止用スイッチとしてご使用される場合は、XNシリーズまたは、HNシリーズの非常停止用押ボタンスイッチをご使用ください。
- 感電防止策として、端子カバーが必要な場合は、アクセサリとして準備しております。対象形番と端子カバー装着後に変更となる寸法については、アクセサリ頁にてご確認ください。

外形寸法図

(単位：mm)


プッシュロックターンリセット (LED照光・白熱球照光)

AVLD3形

AVLDE3形

(受金：BA9S)

(受金：E12)



φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ セレクタスイッチ φ30

ASD形/矢形ハンドル

販売単位：1個

外形


ノッチ角・ノッチ数



矢形ハンドル
ASD形





- ハンドル色＝黒色
- 丸リング〔金属製〕＝クロームメッキ
- 接点構成が1aのユニットにはダミーブロックが組み込まれています。
- 矢形ハンドルは基本ノッチ位置以外に45° 間隔で任意位置へ取り付けることができます。
- 感電防止策として、端子カバーが必要な場合は、アクセサリとして準備しております。対象形番と端子カバー装着後に変更となる寸法については、アクセサリ頁にてご確認ください。

90° 2ノッチ	接点構成表					各位置停止 (手動)	右リターン (右→左、自動復帰)	左リターン (左→右、自動復帰)	—	標準価格 (税別・円)
	接点構成 (ASD用)	コンタクトブロック		ノッチ位置						
		取付 位置	接点	左	右				—	
	1a (10)	①	a		●	ASD210N	ASD2110N	ASD2210N *	● ご注意 *印の機種は、接点動作が左右逆になります。 (例) 	1,305
		②	—	—						
	1a-1b (11)	①	a		●	ASD211N	ASD2111N	ASD2211N *		1,680
		②	b	●						1,680
	2a (20)	①	a		●	ASD220N	ASD2120N	ASD2220N *		1,680
		②	a		●					1,680
	2a-2b (22)	①	a		●	ASD222N	ASD2122N	ASD2222N *		2,440
		②	b	●						2,440
		③	a		●					2,440
		④	b	●						2,440


45° 3ノッチ	接点構成表					各位置停止 (手動)	右リターン (右→中、自動復帰)	左リターン (左→中、自動復帰)	両リターン (左・右→中、自動復帰)	標準価格 (税別・円)	
	接点構成 (ASD用)	コンタクトブロック		ノッチ位置							
		取付 位置	接点	左	中	右					
	2a (20)	①	a	●			ASD320N	ASD3120N	ASD3220N	ASD3320N	1,680
		②	a			●					
	4a (40)	①	a	●			ASD340N	ASD3140N	ASD3240N	ASD3340N	2,440
		②	a			●					
		③	a	●							
		④	a			●					
	2a-2b (22)	①	a	●			ASD322N	ASD3122N	ASD3222N	ASD3322N	2,440
		②	a			●					
		③	b			●					
		④	b	●							
	2b (02)	①	b			●	ASD302N	ASD3102N	ASD3202N	ASD3302N	1,680
		②	b	●							
	4b (04)	①	b			●	ASD304N	ASD3104N	ASD3204N	ASD3304N	2,440
		②	b	●							
		③	b			●					
		④	b	●							

- **コンタクトブロック取付位置**



■ 外形寸法図

(单位: mm)




フラッシュ シルエット	
スイッチ・ 表示灯(丸穴)	
汎用コントロール ボックス	
スイッチ・ 表示灯(角穴)	
非常停止用 スイッチ	
LED照明 ユニット	
ディスプレイ ユニット	
デジタル スイッチ	
接続機器	
省配線機器	
リレー・タイマ ソケット	
サーキット プロテクタ	
電源機器	
PLC・ スマートリレー	
プログラマブル 表示器	
センサ	
耐環境仕様品	
関連会社製品	
各種案内	

一覧	φ8 16
LB	
A6	
H6	
HA5W	
L6	
A8~12	
K	
一覧	φ22
AP	
AP6S	
UP	
UZ	
一覧	φ25
HW	
TW	
LW	
MW	φ30
一覧	
TWS	
φ30	
HN2P	

φ30 φ30・亜鉛ダイカスト製 シリーズ セレクタスイッチ

ASD形/レバー形ハンドル

販売単位：1個


ノッチ角・ノッチ数	外観	レバー形ハンドル ASD形				- ハンドル色＝黒色 - 丸リング〔金属製〕＝クロームメッキ - 接点構成が1aのユニットにはダミーブロックが組み込まれています。 - レバー形ハンドルは基本ノッチ位置以外に45° 間隔で任意位置へ取り付けることができます。 - 感電防止策として、端子カバーが必要な場合は、アクセサリとして準備しております。対象形番と端子カバー装着後に変更となる寸法については、アクセサリ頁にてご確認ください。					
											
90° 2ノッチ	接点構成表					各位置停止 (手動)	右リターン (右→左、自動復帰)	左リターン (左→右、自動復帰)	— —	標準価格 (税別・円)	
	接点構成 (ASD用)	コンタクトブロック 取付位置	接点	ノッチ位置							
				左	右						
	1a (10)	①	a		●	ASD2L10N	ASD21L10N	ASD22L10N *	● ご注意 *印の機種は、接点動作が左右逆になります。 (例) 	1,445	
		②	—		—					1,815	
	1a-1b (11)	①	a		●	ASD2L11N	ASD21L11N	ASD22L11N *	1,815	2,570	
		②	b	●							
	2a (20)	①	a		●	ASD2L20N	ASD21L20N	ASD22L20N *			2,570
		②	a		●						
	2a-2b (22)	①	a		●	ASD2L22N	ASD21L22N	ASD22L22N *			
②		b	●								
③		a		●							
④		b	●								
45° 3ノッチ	接点構成表					各位置停止 (手動)	右リターン (右→中、自動復帰)	左リターン (左→中、自動復帰)	両リターン (左→右→中、自動復帰)	標準価格 (税別・円)	
	接点構成 (ASD用)	コンタクトブロック 取付位置	接点	ノッチ位置							
				左	中	右					
	2a (20)	①	a	●			ASD3L20N	ASD31L20N	ASD32L20N	ASD33L20N	1,815
		②	a			●					
	4a (40)	①	a	●			ASD3L40N	ASD31L40N	ASD32L40N	ASD33L40N	2,570
		②	a			●					
		③	a	●							
		④	a			●					
	2a-2b (22)	①	a	●			ASD3L22N	ASD31L22N	ASD32L22N	ASD33L22N	2,570
		②	a			●					
		③	b			■					
		④	b	■							
	2b (02)	①	b			■	ASD3L02N	ASD31L02N	ASD32L02N	ASD33L02N	1,815
		②	b	■							
	4b (04)	①	b			■	ASD3L04N	ASD31L04N	ASD32L04N	ASD33L04N	2,570
②		b	■								
③		b			■						
④		b	■								

● コンタクトブロック取付位置



□ 外形寸法図








(単位：mm)




φ30・亜鉛ダイカスト製 シリーズ セレクタスイッチ φ30

ASD形/鍵操作形

販売単位：1個


外観 ノッチ角・ノッチ数	鍵操作形 ASD□K形	● シリンダ色＝クロームメッキ ● 丸リング〔金属製〕＝クロームメッキ ● リターン形は停止位置のみ鍵が抜き差しできます。各位置停止形はいずれのノッチ位置でも抜き差しできます。 なお、任意のノッチ位置の鍵抜け（不拔け）のご指定に際しては、468 頁をご覧ください。 ● 鍵は2枚付属しています。● 接点構成が1aのユニットには、ダミーブロックが組み込まれています。 ● 鍵ナンバーちがいも可能。お問い合わせください。 ● 感電防止策として、端子カバーが必要な場合は、アクセサリとして準備しております。対象形番と端子カバー装着後に変更となる寸法については、アクセサリ頁にてご確認ください。									
											
90° 2ノッチ	接点構成表					各位置停止 (手動)	右リターン (右→左、自動復帰)	左リターン (左→右、自動復帰)	—	標準価格 (税別・円)	
	接点構成 (ASD用)	コンタクトブロック 取付位置	接点	ノッチ位置					—		
				左	右						
	1a (10)	①	a		●	ASD2K10N	ASD21K10N	ASD22K10N *	● ご注意 * 印の機種は、接点動作が左右逆になります。 		
		②	—		—						
	1a-1b (11)	①	a		●	ASD2K11N	ASD21K11N	ASD22K11N *			
		②	b	●							
	2a (20)	①	a		●	ASD2K20N	ASD21K20N	ASD22K20N *			
		②	a		●						
	2a-2b (22)	①	a		●	ASD2K22N	ASD21K22N	ASD22K22N *			
②		b	●								
③		a		●							
④		b	●								
45° 3ノッチ	接点構成表					各位置停止 (手動)	右リターン (右→中、自動復帰)	左リターン (左→中、自動復帰)	両リターン (左・右→中、自動復帰)	標準価格 (税別・円)	
	接点構成 (ASD用)	コンタクトブロック 取付位置	接点	ノッチ位置							
				左	中	右					
	2a (20)	①	a	●			ASD3K20N	ASD31K20N	ASD32K20N		ASD33K20N
		②	a			●					
	4a (40)	①	a	●			ASD3K40N	ASD31K40N	ASD32K40N		ASD33K40N
		②	a			●					
		③	a	●							
		④	a			●					
	2a-2b (22)	①	a	●			ASD3K22N	ASD31K22N	ASD32K22N		ASD33K22N
		②	a			●					
		③	b			■					
		④	b			■					
	2b (02)	①	b			■	ASD3K02N	ASD31K02N	ASD32K02N		ASD33K02N
		②	b			■					
	4b (04)	①	b			■	ASD3K04N	ASD31K04N	ASD32K04N		ASD33K04N
		②	b			■					
		③	b			■					
		④	b			■					

● 接触ブロック取付位置



□ 外形寸法図

（単位：mm）



フラッシュ シルエット	スイッチ・ 表示灯(丸穴)
汎用コントロール ボックス	スイッチ・ 表示灯(角穴)
非常停止用 スイッチ	LED照明 ユニット
ディスプレイ ユニット	デジタル スイッチ
接続機器	省配線機器
リレータイマ ソケット	サーキット プロテクタ
電源機器	PLC・ スマートリレー
プログラマブル 表示器	センサ
耐環境仕様品	関連会社製品
各種案内	
一覧	φ16
LB	
A6	
H6	
HA5W	
L6	
A8~12	
K	
一覧	φ25
AP	
AP6S	
UP	
UZ	
一覧	φ30
HW	
TW	
LW	
MW	
一覧	φ30
TWS	
一覧	φ30
φ30	
HN2P	

φ30 φ30・亜鉛ダイカスト製 シリーズ 照光セレクトスイッチ

LED照光

ASLD形/受金 BA9S


販売単位：1個

外形 ノッチ角・ノッチ数	ASLD形 (受金 BA9S)		</									
-----------------	-----------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

● コンタクトブロック取付位置



□ 外形寸法図



φ30・亜鉛ダイカスト製 シリーズ 照光セレクトスイッチ φ30

白熱球照光 ASLD形/受金 BA9S


販売単位：1個

外形 90°・2ノッチ	ASLD形 (受金 BA9S)					※ (色記号): R (赤), G (緑), A (アンバー), W (乳白), S (青) - 照光セレクトスイッチは白熱球を内蔵しています。 - 丸リング [金属製] = クロームメッキ - 記載以外の使用電圧のご指定に際しては、536 頁をご覧ください。 - 感電防止策として、端子カバーが必要な場合は、アクセサリとして準備しております。対象形番と端子カバー装着後に変更となる寸法については、アクセサリ頁にてご確認ください。						
												
90°・2ノッチ	接点構成表					各位置停止 (手動)	右リターン (右→左、自動復帰)	左リターン (左→右、自動復帰)	—	照光色 指定記号	標準 価格 (税別・円)	
	接点 構成	コンタクトブロック		ノッチ位置								定格使用電圧
		取付 位置	接点	1	2							
	1a-1b (11)	①	a	●		AC/DC12V	ASLD28811N※	ASLD218811N※	ASLD228811N※	● ご注意 * 印の機種は、接点 動作が左右逆になり ます。	2,440	
		②	b	●		AC/DC24V	ASLD23311N※	ASLD213311N※	ASLD223311N※		2,440	
						AC100/110V	ASLD21611N※	ASLD211611N※	ASLD221611N※		2,960	
						AC200/220V	ASLD22611N※	ASLD212611N※	ASLD222611N※		2,960	
	2a (20)	①	a	●		AC/DC12V	ASLD28820N※	ASLD218820N※	ASLD228820N※	(例) 	2,440	
		②	a	●		AC/DC24V	ASLD23320N※	ASLD213320N※	ASLD223320N※		2,440	
						AC100/110V	ASLD21620N※	ASLD211620N※	ASLD221620N※		2,960	
						AC200/220V	ASLD22620N※	ASLD212620N※	ASLD222620N※		2,960	
	2a-2b (22)	①	a	●		AC/DC12V	ASLD28822N※	ASLD218822N※	ASLD228822N※		3,180	
②		b	●		AC/DC24V	ASLD23322N※	ASLD213322N※	ASLD223322N※	3,180			
③		a	●		AC100/110V	ASLD21622N※	ASLD211622N※	ASLD221622N※	3,710			
④		b	●		AC200/220V	ASLD22622N※	ASLD212622N※	ASLD222622N※	3,710			
45°・3ノッチ	接点構成表					各位置停止 (手動)	右リターン (右→中、自動復帰)	左リターン (左→中、自動復帰)	両リターン (左・右→中、自動復帰)	照光色 指定記号	標準 価格 (税別・円)	
	接点 構成	コンタクトブロック		ノッチ位置								定格使用電圧
		取付 位置	接点	1	0	2						
	2a (20)	①	a	●		AC/DC12V	ASLD38820N※	ASLD318820N※	ASLD328820N※	ASLD338820N※		2,440
		②	a		●	AC/DC24V	ASLD33320N※	ASLD313320N※	ASLD323320N※	ASLD333320N※		2,440
						AC100/110V	ASLD31620N※	ASLD311620N※	ASLD321620N※	ASLD331620N※		2,960
						AC200/220V	ASLD32620N※	ASLD312620N※	ASLD322620N※	ASLD332620N※		2,960
	2b (02)	①	b	●		AC/DC12V	ASLD38802N※	ASLD318802N※	ASLD328802N※	ASLD338802N※		2,440
		②	b		●	AC/DC24V	ASLD33302N※	ASLD313302N※	ASLD323302N※	ASLD333302N※		2,440
						AC100/110V	ASLD31602N※	ASLD311602N※	ASLD321602N※	ASLD331602N※		2,960
						AC200/220V	ASLD32602N※	ASLD312602N※	ASLD322602N※	ASLD332602N※		2,960
	2a-2b (22)	①	a	●		AC/DC12V	ASLD38822N※	ASLD318822N※	ASLD328822N※	ASLD338822N※		3,180
		②	a		●	AC/DC24V	ASLD33322N※	ASLD313322N※	ASLD323322N※	ASLD333322N※		3,180
		③	b	●		AC100/110V	ASLD31622N※	ASLD311622N※	ASLD321622N※	ASLD331622N※		3,710
		④	b		●	AC200/220V	ASLD32622N※	ASLD312622N※	ASLD322622N※	ASLD332622N※		3,710
	4a (40)	①	a	●		AC/DC12V	ASLD38840N※	ASLD318840N※	ASLD328840N※	ASLD338840N※		3,180
		②	a		●	AC/DC24V	ASLD33340N※	ASLD313340N※	ASLD323340N※	ASLD333340N※		3,180
		③	a	●		AC100/110V	ASLD31640N※	ASLD311640N※	ASLD321640N※	ASLD331640N※		3,710
		④	a		●	AC200/220V	ASLD32640N※	ASLD312640N※	ASLD322640N※	ASLD332640N※		3,710
	4b (04)	①	b	●		AC/DC12V	ASLD38804N※	ASLD318804N※	ASLD328804N※	ASLD338804N※		3,180
②		b		●	AC/DC24V	ASLD33304N※	ASLD313304N※	ASLD323304N※	ASLD333304N※	3,180		
③		b	●		AC100/110V	ASLD31604N※	ASLD311604N※	ASLD321604N※	ASLD331604N※	3,710		
④		b		●	AC200/220V	ASLD32604N※	ASLD312604N※	ASLD322604N※	ASLD332604N※	3,710		

● コンタクトブロック取付位置



□ 外形寸法図



フラッシュシールド
スイッチ表示灯 (丸穴)
汎用コントロールボックス
スイッチ表示灯 (角穴)
非常停止用スイッチ
LED照明ユニット
ディスプレイユニット
デジタルスイッチ
接続機器
省配線機器
リレータイマソケット
サーキットプロテクタ
電源機器
PLC・スマートリレー
プログラマブル表示器
センサ
耐環境仕様品
関連会社製品
各種案内

一覧	
LB	
A6	
H6	
HA5W	
L6	
A8~12	
K	
一覧	
AP	
AP6S	
UP	
UZ	
一覧	
HW	
TW	φ22
LW	
MW	
一覧	φ25
TWS	
一覧	φ30
φ30	
HN2P	

φ30 φ30・亜鉛ダイカスト製 シリーズ セレクタ押ボタンスイッチ

ASBD2形/リング操作形(90°—2ノッチ) ASBD2L形/レバー操作形(90°—2ノッチ)

販売単位：1個

外観		ASBD/ASBD2 L形											ボタン色 指定記号							
		接点 構成	動作 種別	コンタクト ブロック		ノーマル		プッシュ		リング操作形		レバー操作形								
				取付 位置	接点	ノーマル	プッシュ	ノーマル	プッシュ	形番 (ご注文形番)	標準価格 (税別・円)	形番 (ご注文形番)		標準価格 (税別・円)						
リング操作形 (90°—2 ノッチ) ASBD2 形   レバー操作形 (90°—2 ノッチ) ASBD2L 形  	11 (1a-1b)	A03	①	a		●		●	ASBD211N-A03※	2,620	ASBD2L11N-A03※	2,960	B G R Y							
			②	b	●															
		G03	①	a			●	作動 阻止	ASBD211N-G03※	2,620	ASBD2L11N-G03※	2,960								
			②	b	●		●													
	22 (2a-2b)	A08	①	a		●		●	ASBD222N-A08※	3,370	ASBD2L22N-A08※	3,710								
				②	b	●														
					③	a		●							●					
					④	b	●													
			C10	①	a		●							●	ASBD222N-C10※	3,370	ASBD2L22N-C10※	3,710		
					②	a													●	
						③	b	●												
						④	b	●												
		D10	①	a		●			ASBD222N-D10※	3,370	ASBD2L22N-D10※	3,710								
				②	a									●						
					③	b	●							●						
					④	b	●							●						
E10		①	a		●			ASBD222N-E10※					3,370	ASBD2L22N-E10※	3,710					
			②	a												●				
				③	b											●				
				④	b	●														
F10		①	a				●		ASBD222N-F10※	3,370	ASBD2L22N-F10※	3,710								
			②	a		●														
				③	b											●				
				④	b	●														
G10	①	a		●		作動 阻止	ASBD222N-G10※	3,370					ASBD2L22N-G10※	3,710						
		②	a		●															
			③	b	●										●					
			④	b	●										●					

- ※ (色記号): B (黒)、G (緑)、R (赤)、Y (黄)
- リング・レバー〔金属製〕=クロームメッキ
- 感電防止策として、端子カバーが必要な場合は、アクセサリとして準備しております。対象形番と端子カバー装着後に変更となる寸法については、アクセサリ頁にてご確認ください。

- 注1) 動作種別G : リングが右のとき、押ボタンは動作しません。
- 注2) 動作種別E・F : ツマミを左右に選択するとき、左右のb接点がオーバーラップします。また、Fは押ボタンを押したときにa・b接点がオーバーラップすることがあります。
- 注3) セレクタ押ボタンを操作するときは、押ボタンを押した状態でリングの回転、およびレバーの操作は行わないでください。故障の原因になります。
- 注4) レバー操作形の取付においては、耐衝撃性が低下しますので、レバーが水平状態になるような取付状態は、できるだけ避けてください。


● コンタクトブロック取付位置



□ 外形寸法図


● リング操作形 (90°—2ノッチ)

ASBD2形



● レバー操作形 (90°—2ノッチ)

ASBD2L形



φ30・亜鉛ダイカスト製 シリーズ アクセサリ・保守用部品 φ30

アクセサリ・保守用部品 [亜鉛ダイカスト製シリーズ専用]

(単位 : mm)

・下記以外のアクセサリについては、φ30シリーズアクセサリの項 (521 頁) をご覧ください。


□ アクセサリ

ご注文形番にてご注文ください。

品名・外観・外形寸法	仕様	形番	ご注文形番	標準価格 (税別・円)	販売単位	備考
 平形 (8角リング) W34.8 H6 M30 突形 (8角リング) W34.8 H17 M30	金属製 (亜鉛ダイカスト: クロームメッキ)	OG-81	OG-81PN02	450	1パック (同種2個入り)	・半ガード付には、使用できません。
		OG-82	OG-82	715	1個	

□ 保守用部品

ご注文形番にてご注文ください。

品名・外観・外形寸法	仕様	形番	ご注文形番	標準価格 (税別・円)	販売単位	備考
ボタン  ①平形ボタン (ABD1形用) φ24.6 H4 ②突形ボタン (ABD2・ABGD2・ABFD2形用) φ24.6 H9 ③大形ボタン (ABD3・ABGD3形用) φ65 H23.2 ④特大形 (ABD4・ABGD4・ABFD4形用) φ65 H23.2	ポリアセタル樹脂	① ABN1BN-※	ABN1BN-※PN05	171	1パック (同種5個入り)	・φ30シリーズ亜鉛ダイカスト系のカラー色です。(ライト系本体) ※ (色記号): B (黒)、G (緑)、R (赤)、Y (黄)、S (青)、W (白)
		② ABN2BN-※	ABN2BN-※PN05	227	1パック (同種5個入り)	
		③ ABN3BN-※	ABN3BN-※PN02	450	1パック (同種2個入り)	
		④ ABN4BN-※	ABN4BN-※	565	1個	
ダミーブロック  W34 × H37 × D20	ポリアミド樹脂	BST-D	BST-DPN10	565	1パック (同種10個入り)	・1aおよび1b接点付ユニットに使用します。 ・操作部への脱着はワンタッチで行えます。(亜鉛ダイカスト製ユニット専用)
セレクタハンドル ①矢形ハンドル ②レバーハンドル ③カラー方向指示キャップ  φ25 H20.5 φ25 H20.5 W21 D5 H18 L37.5	ポリアセタル樹脂	① ASNHT-※	ASNHT-※PN02	395	1パック (同種2個入り)	※ (色記号): B (黒)、G (緑)、R (赤)
		② ASNHL-※	ASNHL-※PN02			
	ポリアセタル樹脂	③ TW-HC1※	TW-HC1※PN05	227	1パック (同種5個入り)	※ (色記号): B (黒)、G (緑)、R (赤)、Y (黄)、S (青)、W (白)
ボタン (AVD3形用)  φ40 H18.5	AS樹脂	AVN3B-※	AVN3B-※	565	1個	※ (色記号): R (赤)、Y (黄)
ボタン (ABD8P形用)  φ23.6 H3	ポリアセタル樹脂	ABW1B※	ABW1B※PN05	171	1パック (同種5個入り)	※ (色記号): B (黒)、G (緑)、R (赤)、Y (黄)、S (青)、W (白)
スペアキー (ASD※K形用)  W19.7 H39 D1.8	金属製 (黄銅/ニッケルメッキ)	TW-SK-0	TW-SK-0PN02	680	1パック (同種2個入り)	・ASS※K形、ASW※K形と共用です。
コンタクトブロック (BST形:ライトグレー色)  (注)	1a(NO)接点	BST010	BST010	375	1個	・橋絡片ホルダの色: 緑
		BST010-MAU	BST010-MAU	1,075		
	1b(NC)接点	BST001	BST001	375	1個	・橋絡片ホルダの色: 赤
		BST001-MAU	BST001-MAU	1,075		
	a(EM)接点 (アーリメイク接点)	BST010S	BST010S	535	1個	・橋絡片ホルダの色: 黒
	b(LB)接点 (レイトブレイク接点)	BST001S	BST001S	535	1個	・橋絡片ホルダの色: 白
ピン・チェーンセット 		ABD8P-PIN	ABD8P-PIN	1,630	1組	ABD8Pピンロック形用のピン、チェーン、取り付け板のセット

注) 保守用部品としてご使用ください。これらの部品による増設や改造は行わないでください。

フラッシュシールド
スイッチ・表示灯(丸穴)
汎用コントロールボックス
スイッチ・表示灯(角穴)
非常停止用スイッチ
LED照明ユニット
ディスプレイユニット
デジタルスイッチ
接続機器
省配線機器
リレータイマソケット
サーキットプロテクタ
電源機器
PLC・スマートリレー
プログラマブル表示器
センサ
耐環境仕様品
関連会社製品
各種案内
一覧
LB
A6
H6
HA5W
L6
A8~12
K
一覧
AP
AP6S
UP
UZ
一覧
HW
TW
LW
MW
一覧
TWS
φ30
HN2P

⚠ 安全に関するご注意

- 取付け、取外し、配線作業および保守・点検は、必ず電源を切って行ってください。感電および火災の危険があります。
- 電球交換の時は、必ずランプ交換工具をご使用ください。やけどの恐れがあります。
- 配線は印加電圧、通電電流に適した電線を使用し、端子ねじ

(M3.5) は推奨締付トルク (1.0~1.3N・m) で締め付けてください。

緩んだ状態で使用されますと、異常に発熱し、火災の危険があります。

使用上のご注意

□ 配線時のご注意

● 端子ねじの推奨締付トルク

端子ねじの締付けは1.0~1.3N.mで確実に行ってください。

□ 電球 [LED球・白熱球] の脱着方法

電球の脱着はランプ交換工具 (OR-55形) を使用して、パネル前面から行えます。

● 取外し方法

ランプ交換工具を電球の頭部に軽く挿入し、軽く押しながら右へ回すと装着できます。

● 取付け方法

ランプ交換工具を電球の頭部に軽く差し込み、電球を保持し、電球の挿入ガイドをユニット内の電球受金に合わせて挿入し、軽く押しながら右へ回すと装着できます。

セレクトハンドル取付方法、取外方法については、**389** 頁をご覧ください。

□ セレクトスイッチについて

ハンドルや板鍵の操作は、各ノッチ位置まで確実に行ってください。

□ 鍵操作形セレクトスイッチについて

板鍵は本体奥まで確実に挿入し、操作してください。不十分な状態での操作は故障の原因となりますのでご注意ください。

□ LED照光ユニットのご使用に際して

1. ノイズなどが発生しやすい場所で使用される場合は、AC110V、220V入力 (LED照光ユニット) をおすすめします。AC/DC6V、AC/DC24V入力 (LED照光ユニット) を使用される場合は、ノイズなどに十分ご注意ください。

ノイズなどの発生が多い場合やAC/DC6V、AC/DC24V入力ユニットにLED球を取り付け交流で使用する場合は、

前-50 頁をご覧ください。

2. LED照光ユニットのレンズおよび照光押ボタン、照光ハンドルは、色彩などの仕様が白熱球照光ユニットと異なっていますのでご注意ください。

LED照光ユニットの使用上の注意点は **前-50** 頁をご覧ください。



OR-55形

