

DK-29 電気工事士技能試験 工具セット

このたびは ホーザン DK-29 電気工事士技能試験 工具セット をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。入組明細、および注意書きをご確認のうえ、正しくお使いください。



※ こちらの入組明細は
試験に持ち込みできません。

電工ナイフは写真の仕様と異なる場合がありますが、同等の工具です。試験に必要な工具は追加、変更されることがあります。詳しくは受験要項を参照ください。

ホーザンWebサイト内「電工試験の虎」では、電気工事士試験関連情報、候補問題演習動画等を公開しています。ご質問・お問い合わせもこちらからお願いします。



<https://www.hozan.co.jp/denko/>

注意文の警告マークについて

この入組明細ではご使用上の注意事項を次のように区別しています。

⚠警告 …重傷をとともなう重大事故の発生を想定してのご注意

⚠注意 …傷害や物的損害を想定してのご注意

なお、**⚠注意**として記載されていても、あるいは特に記述がなくても、状況によっては重大な結果をまねく恐れがあります。正しく安全にご使用ください。

ご使用上の注意

⚠警告

1. 工具類のハンドルは絶縁ではありません。電気が流れている個所には使用しないでください。感電する恐れがあります。
2. 切断用の工具をご使用の際は保護メガネを着用してください。切断片が目に入ると大変危険です。

⚠注意

1. サイズに適合性のある工具はサイズを確認してご使用ください。
2. 工具に割れ、欠け、摩耗、変形が認められるときは使用しないでください。
3. 工具を改造しないでください。

入組品のご使用方法

【P-77 圧着工具】

リングスリーブを用い、電線を圧着接続するために使用します。

- 1 成形確認機構を解除します（ハンドルが自動的に開くまでハンドルを握り込みます）。
- 2 ストリップした電線に、電線のサイズと本数に応じた適切な呼びのリングスリーブ（次ページの表参照）を通します。
- 3 適切なダイスを選択し（次のページの表参照）、リングスリーブをくわえ、成形確認機構が解除になる（ハンドルが自動的に開く状態）までハンドルを握り込みます。
- 4 正しく圧着された場合、リングスリーブに圧着マークが入ります。必ず圧着マークを確認してください。

組み合わせ表（一部抜粋）

電線のサイズと本数	リングスリーブの呼び	ダイスの表示	圧着マーク
1.6mmφ 2本	小	1.6×2	○
1.6mmφ 3~4本	小	小	小
2.0mmφ 1本+1.6mmφ 1~2本	小	小	小
2.0mmφ 2本	小	小	小
2.0mmφ 1本+1.6mmφ 3~5本	中	中	中
2.0mmφ 2本+1.6mmφ 1~3本	中	中	中
2.0mmφ 3本+1.6mmφ 1本	中	中	中

P-77は第二種電気工事士技能試験に必携のJIS C 9711「屋内配線用電線接続工具」に適合しています。

試験で必要な工具は追加、変更されることがあります。詳しくは受験要項を参照してください。

※ 電線組み合わせ本数が少ない場合など、電線間のすきまに圧着位置がくると圧着マークが鮮明に出ないことがあります。圧着性能に問題なく、試験の判定に影響しないことを確認しています。

【P-244 ウォーターポンププライヤー】

P-244は狭いアウトレットボックス内でも扱いやすく、片手で作業しやすい195mmのサイズです。

試験会場の狭い机の上でも邪魔になりません。

アウトレットボックスに電線管（PF管・ねじなし電線管）を接続するために使用します。

ウォーターポンププライヤーでロックナットをしっかりと固定し、ボックスコネクタを手で回して締めます。

PF管の場合は手で締めることもできますが、しっかりと締まらないとき、最後の一締めに使用してください。




入組品のご使用方法

【D-655-100 マイナスドライバー】

先端幅が5.5mmなので、連用取付枠の爪穴にぴったり入ります。

連用取付枠へ連用器具の取り付け取り外し、差込形端子からのケーブルの取り外しに使用します。



連用枠へ連用器具の
取り付け取り外し

【D-332-100 電工ドライバー ⊕No.2】

ランプレセプタクルや露出形コンセント、端子台のネジを緩めたり、締めたりするために使用します。


【P-43-175 ペンチ】

電線の切断・曲げ・引っ張りなどの加工に用います。

(切断能力 銅線3.5mmφ より線5.5mm²)

P-43-175は胴の裏面から刃までの厚みが約12mmですので、写真のように使用すると12mmに採寸しながら切断することができます。

差込コネクタ、引掛シーリング、スイッチやコンセントの結線の際、芯線の長さを揃えるときに便利です。



ストリップした被覆の
端を引っ掛ける

【電工ナイフ】

VVFケーブル、VVRケーブルのケーブル外装・芯線被覆をストリップするために使用します。

刃は非常に鋭利ですので、扱いには十分注意してください。

錆びを防止するために、使用後は油を含ませた布で拭いてください。

【布尺】

ケーブルの長さを測るために使用します。

両面テープなどで机に貼り付けておくと、ケーブルの採寸時に便利です。

ケーブル寸法の多少の誤差は許容範囲と考え、スピーディーに作業を行いましょう。

【技能試験対策ハンドブック】

技能試験候補問題13問の複線図を解説した冊子です。

特設サイト

電気工事士試験受験応援サイト

第二種電気試験の虎

ホーザンの特設サイト【電気試験の虎】では、電気工事士に必要な対策コンテンツを公開しています。

<https://www.hozan.co.jp/denko/>



電気試験の虎▶



【筆記試験対策】

出題頻度に応じて効率よく実践形式で学べます。



【工具・部材関連】

試験に必要な工具・部材を紹介しています。動画で使い方も解説しています。




【技能試験対策・動画】

候補問題の複雑図の描き方から施工方法を動画で解説しています。



【用語解説集・公式集】

電気試験に登場する用語・公式を検索できます。



【過去問】

過去問を解説付きで掲載。試験の傾向、自分の実力をチェックできます。



【虎メールマガジン】

試験対策に役立つ情報をお届けしています。



【FAQ よくあるご質問】

頻繁にお問合せがあるご質問をまとめて紹介しています。是非ご利用ください。



FAQ▶




<http://faq.hozan.co.jp/denko/>

虎 YouTube

電気工事士試験受験応援サイト
電気試験の虎

YouTube 電気試験の虎チャンネル
<https://www.youtube.com/user/HOZANTOOL>
電気試験の虎に公開している解説動画は全てYouTubeでご覧いただけます。



YouTube 電気試験の虎▶

技術的なお問い合わせ

ホーザン テクニカルホットライン

☎06-6567-3132 E-mail : th@hozan.co.jp

【月曜日から金曜日(祝日を除く)の10:30~12:00、13:00~17:00】

補修部品については、Web上のパーツリストをご覧ください。
通信販売もご利用いただけます。 **ホーザン 通信販売 検索**

ホーザン株式会社

本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12
TEL (06) 6567-3111 FAX (06) 6562-0024