

HAKKO FX-888D



現場の様々なニーズにおこたえます。

こて先 T18 シリーズに新形状が追加されました。
アプリケーションも増えて様々な作業に対応できるようになりました。



HAKKO FX-888D 商品ラインナップ

こて先 T18 シリーズ

HAKKO FX-8801 ESD SAFE

新たに 11 種類が追加され、900M シリーズよりもラインナップが増えました。
様々な作業に応じた最適なこて先形状が必ず見つかります。
(詳細は裏面をご覧ください。)



N2 はんだこて

HAKKO FX-8802 ESD SAFE

N2 はんだこては、こて内部で窒素ガスを温め、はんだこての先端から出ることによって「酸化防止効果」と「予熱効果」が得られます。それにより、ブリッジ・つらら・ぬれ不足などのはんだ付け不良を改善します。さらに鉛フリーはんだと低活性フラックスの組合せ時や多層基板のはんだ付けにも最適です。

(こて先のラインナップは裏面をご覧ください。)

※付属の遮蔽板を使えばHAKKO FX-888D用のこて台が使えます。

品名	ハッコー-FX-8802
消費電力	AC26V 65W
こて先アース間抵抗	<2Ω
漏れ電圧	<2mV
標準こて先	T18-B(B型)
制御温度	200~480℃
接続コード	1.2m
全長(除コード)	190mm(こて先B型使用時)
重量(除コード)	59g(ノズル組品Aとこて先B型使用時)



手動片手はんだ送りこて

HAKKO FX-8803 ESD SAFE

はんだ送りとはんだ付けを同時に片手だけでできるため、もう一方の手で部品を押さえながらの作業も可能です。しかも手動のため作業者のペースではんだ付けができてセルラインに最適です。
(こて先のラインナップは裏面をご覧ください。)

※専用こて台C1437が別途必要です。



品名	ハッコー-FX-8803
消費電力	AC26V 65W
こて先アース間抵抗	<2Ω
漏れ電圧	<2mV
標準こて先	T18-CF3(3C型 面のみはんだめっき)
制御温度	200~480℃
標準ガイドノズル	φ1.0
使用はんだ径	φ0.6、0.8、1.0、1.2、1.6
接続コード	1.1m
全長(除コード)	170(W)×180(H)×23(D)mm
重量(除コード)	207g(こて先T18-CF3使用時)



SMD ホットツイーザー

HAKKO FX-8804 ESD SAFE

チップやSOPの取り外しに便利なホットツイーザーです。直熱方式なので、熱風式よりも周辺にある熱に弱い部品への影響を最小限に抑えることができます。しかも従来品のHAKKO 950シリーズからチップ用に新たなサイズが2つ加わり、こて先のラインナップも充実しました。

※オプションの口金B3666を購入すればHAKKO FX-888Dのこて台が使えます。

品名	ハッコー-FX-8804
消費電力	AC26V 65W
こて先アース間抵抗	<2Ω
漏れ電圧	<2mV
標準こて先	A1378(チップ用2L型)
制御温度	200~400℃
接続コード	1.2m
全長(除コード)	186mm
重量(除コード)	93g(チップ用2L型使用時)



HAKKO FX-8801/FX-8802/FX-8803 用のこて先


はんだ送り対応 N2 対応 B3662

T18-B




はんだ送り対応

T18-SB




NEW

T18-BR02




NEW

T18-BL




N2 対応 B3664

T18-C05



はんだ送り対応 NEW


T18-C08




N2 対応 B3664

T18-C1

T18-CF1 面のみ




T18-CF15 面のみ



はんだ送り対応 N2 対応 B3662


T18-C2

T18-CF2 面のみ



はんだ送り対応


T18-CSF25 面のみ



はんだ送り対応 N2 対応 B3663

T18-C3


T18-CF3 面のみ



はんだ送り対応


T18-C4

T18-CF4 面のみ




NEW

T18-C5



はんだ送り対応 N2 対応 B3665

T18-K




N2 対応 B3662

T18-D08




N2 対応 B3662

T18-D12




はんだ送り対応 N2 対応 B3663

T18-D16




はんだ送り対応 N2 対応 B3663

T18-D24




はんだ送り対応

T18-D32




NEW

T18-DL12



NEW

T18-DL2




NEW

T18-DL32



NEW

T18-S3




はんだ送り対応 NEW

T18-S4




NEW

T18-S6



NEW

T18-S9



N2 対応 B3664

T18-I



※指定外のこて先を用いた場合、仕様通りの性能がでない可能性があります。必ず上記指定のこて先をご利用ください。

● N2はんだこてにはノズル組品が別途必要です。

B3662 ノズル組品A

B3664 ノズル組品C

B3663 ノズル組品B

B3665 ノズル組品D

HAKKO FX-8804 用のこて先

CHIP用

品番	品名	A(B)の寸法	形状
NEW A1577	こて先/CHIP 0.5L 型	0.5 mm	
A1379	こて先/CHIP 1L 型	1 mm	
A1378	こて先/CHIP 2L 型	2 mm	
A1388	こて先/CHIP 0.5C 型	1.5(0.5)	
A1389	こて先/CHIP 0.5I 型	R0.25	
NEW A1576	こて先/CHIP 2.6C 型	2.6	

SOP用

品番	品名	A(B)の寸法	形状
A1390	こて先/SOP 4L 型	4 mm	
A1391	こて先/SOP 6L 型	6 mm	
A1380	こて先/SOP 8L 型	8 mm	
A1381	こて先/SOP 10L 型	10 mm	
A1382	こて先/SOP 13L 型	13 mm	
A1392	こて先/SOP 15L 型	15 mm	
A1383	こて先/SOP 18L 型	18 mm	
A1384	こて先/SOP 20L 型	20 mm	
A1385	こて先/SOP 25L 型	25 mm	



白光株式会社

http://www.hakko.com

大阪 〒556-0024 大阪市浪速区塩草2丁目4番5号

大阪営業 TEL:(06)6561-1574(代) FAX:(06)6568-0821

海外営業 TEL:(06)6561-3225(代) FAX:(06)6561-8466

東京 〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町14 東信神田ビル9F

TEL:(03)5297-8581(代) FAX:(03)5297-8591

※仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがございますのでご了承ください。
※いかなる形式においても無断でこのカタログの全部、または一部を複製し、利用することを固く禁じます。