

PA-B Series 直流安定化電源

PA-Bシリーズは、電圧3 1/2桁、電流3桁のLED表示を備えた、シリーズレギュレータ方式の可変型直流定電圧・定電流電源です。10V、18V、36V、80V、120V、160V、250V、350V、600Vと、ニーズに応じて選べるラインアップです。出力設定ボリュームは、10回転の可変抵抗器を用いていますので、出力電圧・電流とも微細に設定できます。設定値確認機能の搭載により、出力電圧・電流とも、出力OFF状態でも設定できます。また、各種リモートコントロールに対応していますので、研究開発をはじめ、エージング用電源、システム用各種固定電源として、幅広い用途に対応します。



仕様

- シリーズ・レギュレータ方式CV/CC電源
- 低ノイズ/低リップル
- 電圧・電流同時デジタル表示
- 並列運転
- フローティング出力
- 各種外部リモートコントロール対応
- 外部アナログコントロール 微調整ボリューム搭載
- モニタアウト
- GP-IB対応(オプション)
- EIAラックサイズ対応
- 電圧リモートセンシング端子付(出力定格電圧80V以上の機種は、リモートセンシングがありません)

定格

[illegible]

PA160-0.4B	0V-160V,0A-0.4A	1.6	1	8	1	8	5	約100W/ 150VA
PA250-0.25B	0V-250V,0A-0.25A	2.5	1	15	0.5	15	5	約105W/ 140VA
PA250-0.42B	0V-250V,0A-0.42A	2.5	1	15	1	15	5	約150W/ 220VA
PA350-0.2B	0V-350V,0A-0.2A	3.5	1	20	0.5	20	5	約110W/ 150VA
PA600-0.1B	0V-600V,0A-0.1A	5	1	30	0.5	30	2.5	約100W/ 130VA

●2013 年8 月 定格変更

- 入力電圧(AC 実効値および周波数) : 100V±10% 50/60 [Hz]
 - 付属品: 取扱説明書(1)、調整ドライバ(1)、電源コード(1)
- ※PA18-1.2B、PA18-2B、PA36-1.2Bにはケース上面取手はありません。取手の取り付けは工場出荷時オプションとなります。