


各部の名称



エクステンションホルダーの使用方法



エクステンションホルダーをL型アダプターの先に取り付け、使用すると奥まったところのネジの締め付けに便利です。また、角・際の作業がさらに便利です。




ビットホルダーの使用方法




ロック式ビットホルダーの新採用により両頭ビットの装着が確実になり、さらに6.35mm六角シャंकドリルビットも使用可能になりました。

使用状況によりいろいろな使用例があります



アダプターを2ヶ使用することにより360° どんな方向でも使用可能です。



フレキシブルシャフト(AKF-300)を使用すると作業範囲がさらに広がります。

使用上の注意

特にインパクトドライバーで使用する時は図のようにアダプター本体を手のひらで、包み込むようにつかみネジに対し垂直に押しつけるようにご使用下さい。固定ハンドルはあくまでも回転に対する補助棒とお考え下さい。押付力が弱い場合、ネジからドライバービットがカムアウトし易くなり、ネジ溝のつぶれ、ビットの先端がなめしてしまう原因となります。出来るだけ一般のドライバーも上記のように使用されることをおすすめします。



注意

- 高トルクを必要とするボルトなどの締め付けは、本体破損の原因となりますので使用しないで下さい。
- アダプターの本体をしっかりつかんでから電動ドライバーのスイッチを入れて下さい。本体が回転すると危険です。
- 作業時には保護メガネを使用して下さい。
- ドライバービットの取付、交換は動力源のスイッチを切ってから行って下さい。
- ドライバービットはネジのサイズに合ったものを使用し改造等はせず正しくご使用下さい。
- この商品の目的以外の使用は絶対にしないで下さい。事故や故障の原因となります。