

# 圧着タイプ 工具一覧

## 専用工具、別売用コンタクト

25AAシリーズについては、P 106

### ◆圧着（CPS）タイプ 《七星オリジナル工具 使用品》

コンタクト数	シェル サイズ	該当 シリーズ	電線導体断面積 被覆外径 φ	圧着工具	引き抜き工具	コンタクトのみ				
						（銀めっき）		（金めっき）		
						ソケット （メス）	ピン （オス）	ソケット （メス）	ピン （オス）	
3	16	NJC NJW, NAW	0.5mm <sup>2</sup> , 0.75mm <sup>2</sup> , 1.25mm <sup>2</sup> 被覆外径 φ 2.8mm 以下	CT-6421-01	CT-6411-02	PC01601-F	PC01601-M	PC01602-F	PC01602-M	
5		NJC NJW, NAW	0.3mm <sup>2</sup> , 0.5mm <sup>2</sup> 被覆外径 φ 1.95mm 以下			CT-6321-02	PC0101-F	PC0101-M	PC0102-F	PC0102-M
7	20	NJC, NR NJW, NAW	0.5mm <sup>2</sup> , 0.75mm <sup>2</sup> , 1.25mm <sup>2</sup> 被覆外径 φ 2.8mm 以下			CT-6411-02	PC01601-F	PC01601-M	PC01602-F	PC01602-M
10			0.3mm <sup>2</sup> , 0.5mm <sup>2</sup> 被覆外径 φ 1.95mm 以下			CT-6321-02	PC0101-F	PC0101-M	PC0102-F	PC0102-M
			0.5mm <sup>2</sup> , 0.75mm <sup>2</sup> , 1.25mm <sup>2</sup> 被覆外径 φ 2.8mm 以下			CT-6411-02	PC01601-F	PC01601-M	PC01602-F	PC01602-M
16	24	NJC	0.3mm <sup>2</sup> , 0.5mm <sup>2</sup> 被覆外径 φ 1.95mm 以下			CT-6321-02	PC0101-F	PC0101-M	PC0102-F	PC0102-M
24	28		0.5mm <sup>2</sup> , 0.75mm <sup>2</sup> , 1.25mm <sup>2</sup> 被覆外径 φ 2.8mm 以下							

コンタクトのみの場合は上記品名となり、ご購入ロットは 100 本 1 ロットとなります。

## 【CPS タイプ 七星オリジナル工具 使用品】

### 《ソケット（メス）コンタクト》



### 《ピン（オス）コンタクト》

### 《圧着工具》



### 《引き抜き工具》



当該の工具は先端が薄いため、力の掛け方によっては容易に破損する事があります。  
先端部はなるべくまっすぐ差込み、先端部を曲げるような力を加えないでください。

# 圧着タイプ 工具一覧

## 専用工具、別売用コンタクト

### ◆圧着（C, CH）タイプ 《JIS規格工具 使用品》

コンタクト数	シェルサイズ	該当シリーズ	電線導体断面積	圧着工具	引き抜き工具	コンタクトのみ			
						（銀めっき）		（金めっき）	
						ソケット（メス）	ピン（オス）	ソケット（メス）	ピン（オス）
1	16	NHVC	0.3mm <sup>2</sup> ~ 1.25mm <sup>2</sup>	JIS C 9711 規格工具 *	—	CC#16-JG01F-5	CC#16-JG01M-5	CC#16-JG02F-5	CC#16-JG02M-5
2	32	NJC, NJW, BWC	3.5mm <sup>2</sup> , 5.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup>		JET-GTC-8	CC4-J01F ※	CC4-J01M ※	—	—
			8mm <sup>2</sup> (CH タイプ)			CC4-J03F ※	CC4-J03M ※		
3			3.5mm <sup>2</sup> , 5.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup>			CC4-J01F ※	CC4-J01M ※		
			8mm <sup>2</sup> (CH タイプ)			CC4-J03F ※	CC4-J03M ※		
4	24	NJC, NR NJW, NRW NAW	1.25mm <sup>2</sup> , 2mm <sup>2</sup>		JET-GTC-K15	CC02501-F ※	CC02501-M ※	—	—
	32	NJC, NJW, BWC	3.5mm <sup>2</sup> , 5.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup>		JET-GTC-8	CC4-J01F ※	CC4-J01M ※	—	—
			8mm <sup>2</sup> (CH タイプ)			CC4-J03F ※	CC4-J03M ※	—	—

コンタクトのみの場合は上記品名となり、ご購入ロットは 10 本 1 ロット、100 本 1 ロットの 2 種類となります。

(注) NHVC のコンタクトについては、5 本 1 ロットのみ

品名構成として、※部分が 10 本入りの場合は -10、100 本入りの場合は -100 となります。

例) 10 本入り CC02501-F-10

100 本入り CC02501-F-100

\* JIS 規格工具は販売しておりません。市販の JIS C 9711 に規定される工具をご利用下さい。

## 【C, CH タイプ JIS 規格工具 使用品】


### 《ソケット（メス）コンタクト》



### 《ピン（オス）コンタクト》



### 《引き抜き工具》



# 圧着タイプ 工具一覧

## 専用工具、別売用コンタクト

### ◆圧着（2012C）タイプ 《MIL規格工具 使用品》

コンタクト数	シェルサイズ	該当シリーズ	電線導体断面積	圧着工具	引き抜き工具	コンタクトのみ			
						（銀めっき）		（金めっき）	
						ソケット（メス）	ピン（オス）	ソケット（メス）	ピン（オス）
12	20	NJC NJW, NAW	# 22 AWG (0.3mm <sup>2</sup> ) # 20 AWG (0.5mm <sup>2</sup> )	M22520/1-01 CL01-#20 (ロケーター) M22520/3-1 (ゲージ)	CR-01	—	—	CC0101-F	CC0101-M

コンタクトのみの場合は上記品名となり、ご購入ロットは12本1ロットとなります。

## 【Cタイプ MIL規格工具 使用品】

《ソケット（メス）コンタクト》 《ピン（オス）コンタクト》



《圧着工具 本体》

《ロケーター》

《NO/GO ゲージ》

《引き抜き工具》

