

57036-5000 手動圧着工具 仕様書

57036-5000 HAND CRIMP TOOL PRODUCT SPECIFICATION

ATP-57036-5000JE 2005/09/05, Rev.- C 日本モレックス株式会社 Molex Japan Co., Ltd.

1. 概要

Description

このツールは、モレックス社の圧着ターミナルに電線を圧着接続するために開発された、手動圧着工具 (ハンドツール)です。

ご使用前に、添付の手動圧着工具の取扱説明書(IS-0001)をお読み頂き、圧着作業手順と管理方法について熟知してから、本ハンドツールをご使用頂きますようお願い申し上げます。

This tool is a hand crimp tool, which is designed for crimp-connecting a wire to crimp a terminal of Molex.

Please take the time to read attached the operating manual (IS-0001) of Hand Crimp Tool, making sure you understand the crimping procedures and management method described it before attempting to operate this hand tool.

2. 仕樣

Specifications

1) 工具名称: 57036-5000 手動圧着工具 Tool name: 57036-5000 Hand Crimp Tool

2) 工具型番: 57036-5000

Tool number: 5 / 0 3 6 - 5 0 0 0

3) 外形寸法と重量: 230(横幅)×70(奥行き)×15(厚さ)mm、約400gf

Outer dimensions and weight: 230 (width) x 70 (depth) x 15 (thickness) mm, Approx. 400gf

4) 管理方法: 圧着部引張強度(詳細は該当圧着仕様書に記載)

Management method: Crimp strength (Details are described to the corresponding

crimp specification)

5) 適合ターミナルと適合電線: 2.54mm ピッチ J-SL ターミナル Applicable terminal and wire: 2.54mm pitch LSL terminal

Applicable terminal and wire: 2.54mm pitch J-SL terminal

| 5 5 L H # F | 適合電線サイズ | 適合被覆外径 | 絶縁被覆ストリップ寸法 |
|----------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------------|
| ターミナル番号 Terminal number | Applicable wire size (AWG) | Applicable insulation outer diameter (mm) | Wire insulation strip length (mm) |
| 50083, 50087 | #24- #26 | 1.6 MAX. | 3.0-3.5 |
| 50084, 50088 | #22- #24 | 1.6 MAX. | 3.0-3.5 |

3. 工具外観

Tool Appearance



57036-5000

