



遮光グラス (二眼レンズタイプ)

GS-70W-14 ガス溶接・溶断作業用

フレーム／ポリアミド
レンズ／ポリカーボネート
(遮光度# 1.4)
(傷付き防止加工)
重さ／37g

ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使い下さい。
また、使用期間中は大切に保管して下さい。
製造元、販売店は本製品に破損が生じないこと、及び本製品の使用によっ
て眼、身体の損傷の可能性がなくなることを保証するものではありません。

1. 本製品の用途

遮光めがねは、有害な紫外線、赤外線、及び強い可視光線を放射する作業
現場における作業者の眼を守るのに適しています。

- ガス溶接・溶断作業、ガス溶接・溶断周辺作業 ●炉前作業などに適しています。
- アーク溶接・溶断には顔、首部まで保護できる溶接面を使用して下さい。



警告

- ① 上記以外の用途に使用しないで下さい。
- ② 有害光線に対して最適な遮光能力を有するフィルタレンズ及
びプレートを使用して下さい。(JIS T 8141に記載されて
いる使用標準を参照して下さい。)
- ③ 作業中に遮光めがねを外さないで下さい。
- ④ 遮光めがねをレーザー光遮光用として使用する事は絶対に
しないで下さい。

2. 本製品着用の留意点

輸送途上等で製品にキズや変形が生じる場合があります。必ず事前に点検をして
下さい。

- ①めがねを掛け外しするときは、「つる」を必ず両手で持って行って下さい。
片手で行うとめがねに負担が掛かり製品破損の原因になります。
- ②めがねのズレを防止するためには、めがねバンド(別売)をご使用下さい。

3. 保守・管理

取扱いはていねいにして下さい。レンズにキズや汚れがあると、遮光能力、
耐衝撃性の低下や、視界を妨げたり、眼の疲労の原因になり危険です。

- ①レンズにキズがつかないように取扱って下さい。
 - レンズを直接他の物体に接触させないで下さい。
 - めがねを裸で作業服のポケットに出し入れしないで下さい。
 - めがねを置くときは、必ずレンズ面を上向き又は横向きにして下さい。
- ②常にレンズはきれいにして下さい。
 - レンズが汚れた時は、汚れた手袋、タオル、布などで拭かないで下さい。
 - ゴミ、ホコリ、鉄粉や油類などが付着した場合は、水にレンズをひたし、指先
で汚れを落とした後、柔らかい布地などで軽く拭いて下さい。
- ③長期間、使用しているとレンズの耐衝撃性、耐摩耗性が低下する事があります。
ご使用ごとに点検をして安全を確認して下さい。
- ④強い衝撃を受けた場合には、十分な点検後、安全を確認してから使用して下さい。
- ⑤使用後はレンズ及びフレームの汚れを落とし、粉じん等が付着しないようケース
に入れるか、付着しない場所に保管して下さい。
- ⑥直射日光の当たる場所、高温の場所、有機溶剤を使用する場所には保管しないで
下さい。

4. 消毒方法

消毒が必要な場合には、水道水で薄めた0.1
%の塩酸アルキルジアミノエチルグリシンな
どの消毒液をご使用下さい。

5. 交換時期

下記の場合は、速やかに交換して下さい。
事故、破損や眼の疲労の原因となり危険です。

- ①レンズにキズが付き、見えにくくなったとき。
- ②レンズ及びフレームに劣化、変形等が生じた場合。

6. 改造、修理等

ご使用者による改造、修理等は事故、破損の
原因となり危険ですので絶対におやめ下さい。

総発売元 **トラスコ中山株式会社**
〒550-0013 大阪市西区新町1丁目34番15号

お客様相談室 0120-509-849

E-mail: techno.center@trusco.co.jp

ホームページ <http://www.trusco.co.jp/>

製造元 **山本光学株式会社**



| | |
|--------|------------|
| 認証番号 | JQ0508044 |
| 規格番号 | JIS T 8141 |
| 規格名称 | 遮光保護具 |
| 種類 | 遮光めがね |
| 記号 | B-1 |
| 遮光度番号 | 1.4 |
| レンズサイズ | 50×53 |
| 製造業者名 | 山本光学株式会社 |
| 製造番号 | |